


PHILIPS

SERVICE DOCUMENTATIE

voor de
Ontvangers



B3X 85U-00-04-05

1958. Voor voeding uit gelijk- en wisselstroomnetten.

Bedieningsknoppen:

Links klein: Volumeregelaar
groot: Toonregeling

Rechts klein) Afstemming
groot)

Druktoetsen:

Van links naar rechts:

- 1) Netschakelaar
- 2) P.U. schakelaar
- 3) M.G.: 517-1622 kHz (185-580m)
- 4) K.G. 2,54-7,35 MHz (40,8-118m)
- 5) K.G. 26,9 -22 MHz (13,6-43,5m)

Buizen:

B1 : UCH81
B2 : UF89
B3 : UBC81
B4 : UL84
B5 : UY42
B6 : UM80

Schaalverlichting:

L1, L2 : 8089D-00

M.F.: 452 kHz

Netspanningen:

220V; 110/127V

Verbruik:

55W bij 220V
30W bij 110V

Luidspreker:

Type: AD3460X-50

Afmetingen:

32,2x19,2x17,6 cm

Bandbreedte:

De M.F. bandbreedte (1:10)
bedraagt 10,5 kHz.
De totale bandbreedte (1:10)
gemeten aan de antennebussen
bedraagt bij 1000 kHz, 9 kHz.

[illegible]



