



	AM-Eingang					AM-Spulensatz						FM-Eingang				UKW-Baustein																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66		
C	1000pF	50pF				7pF	20pF	20pF	50pF	385pF											40pF	40pF	500pF	6pF	18pF	51pF	3-12pF	UKW	2200pF	4-11pF	30pF	10pF	9pF
R	K 500V	NF 125V				K 500V	447.130	447.030	KR 500V	KF 500V											KR 500V	KR 500V	K 500V	KR 250V	KR 250V	KR 250V	447.000	447.000	KR 500V	KR 250V	KR 500V	KR 500V	
L	18-20 Wdg.	2,4 mH					55 Wdg.		370 Wdg.	40 Wdg.	197 Wdg.					7 Wdg.					2 1/2 Wdg.	3 3/4 Wdg.	20 Wdg.	3 Wdg.	32 Wdg.	4 1/2 Wdg.	1 1/2 Wdg.	3 1/2 Wdg.	12 Wdg.	38 Wdg.	38 Wdg.		
	UKW-Baustein					BF I					BF II				BF III			BF IV			BF V												
	72	73	74	75	76	77	78	79	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103		
C	1000pF	1000pF	30pF												100pF	200pF	200pF												50pF	200pF	350pF		
R	ND 500V	ND 500V	KR 500V												KR 500V	KF 125V	KF 125V												KF 125V	KF 125V	KF 125V		
L															38 Wdg.	38 Wdg.	143 Wdg.	143 Wdg.										65 Wdg.	11 Wdg.	8 Wdg.			
	ZF-Stufe										Ratio										NF-Stufe												
	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146		
C	5000pF	5000pF	160pF	2200pF	10pF	0,05uF				15pF	5000pF	5000pF							4uF	5000pF	2000pF							5000pF	K 500V				
R	KR 500V	KR 500V	KR 500V	KR 500V	KF 125V	P 250V				KF 125V	KR 500V	KR 500V							443.062	K 500V	KF 125V							100KR					
L	39KR	39KR	1KR	1,5MR	220KR					100KR	1KR	470KR				33KR		22KR															
W	1W	1W	0,33W	0,33W	0,33W					0,5W	0,33W	0,33W				0,33W		0,33W															
	NF-Stufe						NF am Lautstärkeregl.						NF-Ausgang				Tonbandanschluß																
	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	191	192	193	194	195		
C												2500pF	5000pF	100pF	5000pF	3000pF	100pF	5000pF				0,25uF	5000pF	P 250V	P 250V								
R												P 250V	K 500V	K 500V	K 500V	P 250V	KF 125V	P 250V				P 250V	P 250V										
L												330KR	100KR	220KR	600KR	33KR	200KR	1KR				7KR											
W												0,5W	0,33W	0,33W	0,33W	0,33W	0,33W	0,33W	402.180			0,33W											
V	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	W-Transf	Gleichr.	Sicherung	Sk-Lampe							Dr-Tast.	Var-St.						A-Transf	Lautspre.														
	527.000	467.010	467.020	467.030							672.014	468.027						812.011	472.010														

Bei Kondensatoren: Kf = Kunststofffolien-Kond., KD = Keramik-Durchführungs-Kond., PH = Perl-Kond., KR = Keramik-Rohr-Kondens., K = Keramik-Scheiben-Kond., P = Papier-Klein-Kond. ! Spannungen u. Ströme: bei AM gemessen mit Instrument 10 Kathodenspannung der EL 95 bei FM