

Basse fréquence à contre-réaction aperiodique très énergique (10 db dans les conditions moyennes d'écoute) permettant une puissance de 3 watts 5 sans distorsion appréciable.

Haut-parleur circulaire de 17 cm à aimant permanent (impédance 2,5 ohms).

Tonalité variable progressive agissant sur les notes aiguës.

L'alimentation par transformateur est prévue pour les réseaux 50 périodes 115, 127, 150, 220, 240, volts. Un modèle 25 périodes mêmes tensions est livrable sur demande.

La consommation est de 53 watts et nécessite un fusible calibré de 1 ampère pour les tensions de 110 à 150 V et 0,6 A pour les tensions 220 - 240 V.

L'ensemble est monté dans un coffret noyer ou acajou verni dont les dimensions sont les suivantes :

Largeur	: 450 m/m
Hauteur	: 292 m/m
Profondeur	: 198 m/m
Poids	: 6,2 Kg nu
	8 Kg emballé

NUMÉROS DE MAGASIN DES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS " VOIX DU MONDE 55 "

Bloc H.F.	26.446
Boîtier M.F. 1	72.972
— 2	72.913
Bouton avant	26.462
— cde cadre	107.232
Cache arrière 50 périodes	41.096
— arrière 25 périodes	26.623
— fond	30.947
Cadran	107.300
Cadre monté avec axe de commande	26.521
Commutateur de cadre	26.473
Cordon secteur	106.781
Démultiplication (ensemble) avec groupe CV	50.523
Ebénisterie (préciser acajou ou noyer)	6.453
Enjoliveur	50.528
Fusible 1 A (115 - 127 - 150 volts)	106.787
— 0,6 A (220 - 240 volts)	106.777
Grille	41.091
Haut-parleur	30.710
Lampe cadran 6,5 V - 0,3 A	18.580
Plaquette A.T. P U	106.575
Potentiomètre 2 Mgh interrupteur (renforcement)	106.597
— 2 Mgh sans interrupteur (tonalité)	106.598
Ressort pour bouton	18.780
Support de flexible (cadre)	107.286
— lampe miniature	104.373
— — Noval	106.210
— œil avec cordon	73.640
Transfo alimentation 50 P	73.633
— — 25 P	73.725
— sortie	73.639
Vignette de la firme	107.581