

COMPONENTES ELECTRICOS. - Lista general

RESISTENCIAS				CONDENSADORES			
Símbolo	Código	Descripción	Observaciones	Símbolo	Código	Descripción	Observaciones
R 1	9 00/1X	Resistencia carbón 1 W	1000 Ω	C 11	9 05/3K	Condensador de mica 5 %	3000 pF
R 2	ZB 48 555 10/33K	" " 0,25 W	33000 Ω	C 12	9 04/8E2	" cerámico 20 %	8,2 pF
R 3	ZB 48 555 10/1M	" " 0,25 W	1 MΩ	C 13	9 04/270E	" " 5 %	270 pF
R 4	9 00/22K	" " 1 W	22000 Ω	C 14	9 04/100E	" " 10 %	100 pF
R 5	9 00/22K	" " 1 W	22000 Ω	C 15	9 04/6E8	" " 20 %	6,8 pF
R 7	ZB 48 555 10/2K2	" " 0,25 W	2200 Ω	C 16	9 04/6K8	" " -20+50 %	6800 pF
R 8	9 00/2K2	" " 1 W	2200 Ω	C 17	9 04/47E	" " 10 %	47 pF
R 9	9 00/33K	" " 1 W	33000 Ω	C 18	9 04/470E	" " 20 %	470 pF
R 10	ZB 48 555 10/1M8	" " 0,25 W	1,8 MΩ	C 19	9 04/62E	" " 10 %	68 pF
R 11	ZB 48 555 10/100K	" " 0,25 W	0,1 MΩ	C 20	9 04/68E	" " 10 %	68 pF
R 12	ZB 48 555 10/47K	" " 0,25 W	47000 Ω	C 21	9 04/33E	" " 10 %	33 pF
R 13	ZB 48 555 10/470K	" " 0,25 W	0,47 MΩ	C 22	9 04/39E	" " 10 %	39 pF
R 14	ZB 48 555 10/47K	" " 0,25 W	47000 Ω	C 23	9 04/100K	" papel 125 V 20 %	0,1 μF
R 15	9 02/56K	" " 0,5 W	56000 Ω	C 24	9 04/4K7	" " -20+50 %	4700 pF
R 16	ZB 48 555 10/10K	" " 0,25 W	10000 Ω	C 25	C 297 AC/83K3	" poliestireno 5 %	3300 pF
R 17	ZB 48 555 10/68K	" " 0,25 W	68000 Ω	C 26	9 04/6K8	" cerámico -20+50 %	6800 pF
R 18	ZB 48 555 10/27K	" " 0,25 W	27000 Ω	C 27	9 04/68E	" " 10 %	68 pF
R 19	F 4045	Potenciómetro	1,6 MΩ	C 28	9 05/2K05	" mica 1 %	2050 pF
R 20			0,4 MΩ	C 29	9 05/430E	" " 1 %	430 pF
R 21	9 02/56K	Resistencia carbón 0,5 W	56000 Ω	C 30	9 04/10K	" cerám. -20+50 %	10000 pF
R 22	ZB 48 555 10/560K	" " 0,25 W	0,56 MΩ	C 31	Ver 1.ª bob. F. I. de F.M.		
R 23	9 02/100K	" " 0,5 W	0,1 MΩ	C 32	9 04/560E	Condensador cerámico 10 %	560 pF
R 24	9 02/1K	" " 0,5 W	1000 Ω	C 33	9 04/82E	" " 10 %	82 pF
R 25	ZB 48 555 10/1X	" " 0,25 W	1000 Ω	C 34	Ver 2.ª bob. F. I. de F.M.		
R 26	9 00/150E	" " 1 W	150 Ω	C 35			
R 27	F 6047	Potenciómetro	0,05 MΩ	C 36	Ver 1.ª bob. F. I. de A.M.		
R 28			0,45 MΩ	C 37			
R 29	ZB 48 555 10/1K5	Resistencia carbón 0,25 W	1500 Ω	C 38	9 04/4K7	Condensador cerám. -20+50 %	4700 pF
R 30	ZB 48 555 10/18K	" " 0,25 W	18000 Ω	C 39	9 04/1K	" papel 400 V 20 %	1000 pF
R 31	ZB 48 555 10/56K	" " 0,25 W	56000 Ω	C 40	AC 5707/3,2	" electrolit. miniatura 70 V	3,2 μF
R 32	ZB 48 555 10/10K	" " 0,25 W	10000 Ω	C 41	9 04/4K7	" cerámico -20+50 %	4700 pF
R 33	ZB 48 555 10/220K	" " 0,25 W	0,22 MΩ	C 42	9 06/8K2	Condensador papel 125 V 20 %	8200 pF
R 34	ZB 48 555 10/220K	" " 0,25 W	0,22 MΩ	C 43	9 04/10K	" cerámico -20+50 %	10000 pF
R 35	F 6046	Potenciómetro	1,6 MΩ	C 44	Ver 2.ª bob. F. I. de A.M.		
R 36			0,4 MΩ	C 45			
R 37	ZB 48 555 10/390E	Resistencia carbón 0,25 W	390 Ω	C 46	9 04/10K	Condensador cerám. -20+50 %	10000 pF
R 38	ZB 48 555 10/1M2	" " 0,25 W	1,2 MΩ	C 47	9 04/100K	" papel 400 V 10 %	0,1 μF
R 39	ZB 48 555 10/68K	" " 0,25 W	6800 Ω	C 48	9 04/100K	" " 400 V 20 %	0,1 μF
R 40	ZB 48 555 10/470K	" " 0,25 W	0,47 MΩ	C 49	9 06/12K	" " 400 V 20 %	12000 pF
R 41	ZB 48 555 10/56E	" " 0,25 W	56 Ω	C 50	9 06/33K	" " 400 V 20 %	33000 pF
R 42	9 02/16E	" " 0,5 W	16 Ω	C 51	9 06/2K2	" " 400 V 20 %	2200 pF
R 43	ZB 48 555 10/560K	" " 0,25 W	0,56 MΩ	C 52	9 04/180E	" cerámico 10 %	180 pF
CONDENSADORES				C 53	Ver bobina de detector de relación		
Símbolo	Código	Descripción	Observaciones	C 54	9 06/47K	Condensador papel 400 V 20 %	47000 pF
C 1	F 5009	Condensador electrolítico 350 V	50 μF	C 55	9 04/470E	" cerámico 10 %	470 pF
C 2			50 μF	C 56	9 04/270E	" " 10 %	270 pF
C 3	ZB 49 001 94	Condensador variable 2 secciones	12—500 pF	C 57	9 06/1K3	" papel 125 V 10 %	1800 pF
C 4			12—500 pF	C 58	9 04/1K5	" cerámico -20+50 %	1500 pF
C 5	9 08/30E	Trimmer de aire	30 pF	C 59	E 5018	" electrolítico 12 V	100 μF
C 6	9 08/30E	" " "	30 pF	C 72	Ver bobina de detector de relación		
C 7	9 08/30E	" " "	30 pF	C 73	9 06/10K	Condensador papel 400 V 20 %	10000 pF
C 8	9 08/30E	" " "	30 pF	C 74	9 04/1K5	" " 125 V 10 %	1500 pF
C 9	9 08/30E	" " "	30 pF				
C 10	9 08/30E	" " "	30 pF				

COMPONENTES ELECTRICOS.- Lista general

BOBINAS				BOBINAS			
Símbolo	Código	Descripción	Observaciones	Símbolo	Código	Descripción	Observaciones
S 1a			455 V	C 34			10 pF
S 1b			67 V	C 35	F 3324	2.ª Bobina F. I. de F. M.	18 pF
S 1c			103 V	S 28			215 V
S 1d	F 2713	Transformador de alimentación	290 V	S 29	ZB A3 127 87	1.ª Bobina de F. I. de A. M.	215 V
S 2a			1140 V	C 36			195 pF
S 2b			1140 V	C 37			195 pF
S 3			29 V	S 32			215 V
S 4	ZB A3 125 26	Bobina antena O. C. 2	29 2/4 V	S 33	ZB A3 127 87	2.ª Bobina de F. I. de A. M.	215 V
S 5			17 2/4 V	C 44			195 pF
S 6	F 3320	Bobina antena O. M. (Sobre barra de ferrocubo)	33 1/2 V	C 45			195 pF
S 6a			33 1/2 V	S 34			45 1/2 V
S 7	ZB A3 125 33	Bobina antena O. C. 3	142 2/4 V	S 35			7 1/4 V
S 8			69 2/4 V	S 36	ZB A3 127 01	Bobina de detector de relación	16 3/4 V
S 9	ZB A3 125 48	Bobina osciladora O. C. 3	17 2/4 V	S 36a			16 3/4 V
S 10			61 2/4 V	C 72			22 pF
S 11	F 3306	Bobina filtro F. I. de A. M.	304 V	C 53			47 pF
S 12			940 V	S 41			27 V
S 20			32 V	S 42	WE 110 61	Bobina simétrica de F. M.	27 V
S 22	ZB A3 125 57	Bobina osciladora O. C. 2	11 1/4 V	S 43			3500 V
S 23			16 2/4 V	S 44	F 2629	Transformador de altavoz	35 V
S 24			43 2/4 V	S 45			250 V
S 25	ZB A3 125 93	Bobina osciladora O. M.	129 2/4 V	S 46			120 V
S 21			55 1/4 V				
C 31	ZB A3 127 83	1.ª Bobina F. I. de F. M.	15 pF				
S 18	ZB 56 390 31/43	Tubo de ferrocubo					
S 26			52 2/4				
S 27	F 3324	2.ª Bobina de F. I. de F. M.	52 2/4				

ALTAVOZ			
Símbolo	Código	Descripción	Observaciones
S 47	ZB 9768 M	Altavoz (Impedancia 5 Ω a 1000 c/s)	

COMPONENTES ELECTRICOS. - Unidad de F. M.

RESISTENCIAS					CONDENSADORES				
Símbolo	Código	Descripción		Observaciones	Símbolo	Código	Descripción		Observaciones
R 40	ZB 48 555 10/140E	Resistencia de carbón	0,25 W	180 Ω	C 80	9 04/628	Condensador cerámico	± 0,5 pF	4,6 pF
R 41	ZB 48 555 10/54E	"	0,25 W	56 Ω	C 81	9 04/1K5	"	-20+50 %	1500 pF
R 42	ZB 48 555 10/1M	"	0,25 W	1 MΩ	C 82	B1 664 52	"	± 0,5 pF	2,7 pF
R 43	9 02/2K2	"	0,5 W	2200 Ω	C 83	ZB C 304 AC/B33E	"	5 %	33 pF
R 44	9 02/10K	"	0,5 W	10000 Ω	C 84	Ver lista de partes mecánicas	Conjunto condens. variable F24		2,5 - 12,5 pF
				C 92					2,5 - 12,5 pF
BOBINAS					C 85	9 04/12E	Condensador cerámico	10 %	12 pF
Símbolo	Código	Descripción		Observaciones	C 86	9 08/5E5	Trimmer cerámico		6 pF
S 50	A3 119 72	Bobina de antena		3 V	C 87	Ver S 56, S 57			
S 51				2 V	C 88	9 04/12E	Condensador cerámico	10 %	12 pF
S 52				1 1/2 V	C 89	9 08/5E5	Trimmer cerámico		6 pF
S 53	ZB A3 119 79 núcleo WE 325 20	Bobina osciladora		2 V	C 90	ZC C 304 AC/A100E	Condensador cerámico	10 %	100 pF
S 54				1 3/4 V	C 91	B1 513 23	"	styralflex 500 V 2,5 %	933 pF
S 55				3 V	C 92	Ver C 84			
S 56	ZB A3 119 86 núcleo WE 325 20	Bobina de acople		2 3/4 V	C 93	9 04/10K	Condensador cerám.	-20+50 %	10000 pF
S 57				1 1/6 V	C 94	9 04/12E	"	10 %	12 pF
C 87				220 pF	C 95	ZB B1 664 25	Condens. pasamuros	-20+50 %	2200 pF
S 58	ZB A3 127 82	Bobina de F. I.		40 1/4 V	C 96	ZB B1 664 25	"	-20+50 %	2200 pF
S 59				4 3/4 V	C 97	ZB B1 664 25	"	-20+50 %	2200 pF

S:	50. 51. 52.	53. 54. 55. 56. 57.	58. 59.
C:	80. 81. 82.	83. 84. 85. 86.	87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94.
R:	60.	61.	62. 63. 64.



