
ECC 85
ECH 81
EAF 801
EM 87
ECC 83
2 X ECLL 800
1/2 ECC 85
1/2 ECC 83
FI 7207-371
FI 7207-367
Decoder 4 auf 5
TB
TA
linker Kanal
rechter Kanal
Netz 110...220V~ für Beleuchtung
Netz 110 V~ für Wechsler
X Polungskennzeichen
TA-Entzerrer im Laufwerk
Sicherungen:
110/130 V 0,8 A träge
220/240 V 0,4 A träge
110 V 1-2, 3-4, 4-7 geschl.
130 V 1-2, 3-4, 4-7 "
230 V 2-3, 4-7 "
240 V 2-3, 5-6 "
Wellenbereiche:
LW 145 .... 350 kHz
MW 510 .... 1620 kHz
KW 5,9 .... 16 MHz
UKW 87 .... 104 MHz
FM-Spulensatz 7435-081 ZF=10,7 MHz
AM-Spulensatz 7415-136.99 ZF=460 kHz
Spannungen mit Grundig Röhrenvoltmeter gemessen.
Meßwerte gelten bei MW UKW TA ohne Signal an der Antenne.
Änderungen vorbehalten
gez. Schalterstellung: „Stereo"
gez. Schalterstellung „Sprache"
gez. Tastenstellung: Gerät „Aus"
Aus TA LW MW KW UKW
Mono Stereo
Bass Diskant
Schalttrichtung
Stereo-Anzeigeinstrument:
Kleinstinstrument Z.Nr. 9622-181.97
liegt in Masseleitung zum Punkt 7 des Decoderanschlusses.
Schaltplan