

Metz 304 W

Spannungen gegen Masse gemessen mit Instrument 1000Ω/V Meßbereich 300V Wellenbereich MW

III Röhre nach dem Abgleich mit Wasser vergiften

Gemeinsame Wellenschalterstellung Mittelwelle



Abgleich von oben

ZF-Abgleich von hinten



Abgleich von oben

Bereich	Meßsender Frequenz	Abgleich. Filtersatz	Bemerkung
ZF AM	473 kHz	X, IX, VIII, VII	Mw-Sonde gemessen. Saugkreis-kondens. 50pF kurzgeschlossen. Drehko Trauzeugenabgl. Abgleich mit Verstimmung (ca. 5000pF) und max. Aussteuerung.
		3	Saugkreis auf Minimum abgleichen
M	520 kHz	OM : VM	Abgleichmarke 1 (152) *)
M	1400 kHz	FO : TV	" 7 (172)
L	245 kHz	VK : VK	" 4 (46)
L	508 kHz	OL : VL	" 8 (85)
ZF UKW	10,7 MHz	V, IV, III, II, I	30µA Strom über 200 kΩ an Ø und Masse. Drahko eingedreht. ZF-Sender an Diodi-Buchsen
		VI	Brücke zum Abgleich Instrument zwischen Ø u. Ø Abgleich auf Null-Durchgang
UKW	90 MHz	OU	Abgleichmarke 2 (60)
	90 MHz	VU	" (100)

*) Abstand vom rechten Skalenanschlag in mm

Spannungsmessungen Messung: AM E 400 ... 500µA FM D 70 ... 90 µA

EF 80

ECC92

ECH81

EF85

EZ80

EL41

EM34