AMPLIFICATORE 11÷15 WATT B. F. - G 221-PA

A VALVOLE, CON ALIMENTAZIONE MISTA

ENTRATA PER MICROFONO

ENTRATA PER FONO O REGISTRATORE

POSSIBILITA' DI MISCELAZIONE

ALIMENTAZIONE CON CA DI RETE 110÷220 VOLT OPPURE CON ACCUMULATORE 6-12 VOLT

16 IMPEDENZE D'USCITA



Questo piccolo amplificatore ad alimentazione mista rete-accumulatore può essere utilizzato in moltissimi impieghi, per diffusione sonora da automezzi od imbarcazioni ecc. L'amplificatore è fornibile anche in valigetta (vedere a pag. 22) per costituire, insieme ad altra valigia comprendente 2 altoparlanti, microfono con base e cavi di collegamento, **un impianto completo portatile.** Le due valige hanno rispettivamente i N. di Cat. **G 297** e **G 295.**



Potenza nominale (dist. 5%) 11 watt (+ 32,6 dB)
Potenza massima ..... 15 watt (+ 34 dB)
Sensibilità micro ... 4 mV (0,5 MΩ) (—82,8 dB)
Guadagno micro ..... + 115,4 dB
Sensibilità fono .... 200 mV (1 MΩ) (—51,7 dB)
Guadagno fono ..... + 84,3 dB
Controllo tono ..... a 10 kHz da 0 a —20 dB
Risposta ..... 100 ÷ 12.000 Hz (± 3 dB)
Tensione di rumore: ronzio e fruscio 60 dB sotto l'uscita massima.
Circuiti d'entrata: 1 canale micro - 1 canale fono - miscelazione.
Controlli: volume micro - volume fono - tono - alimentazione (rete, spento, batteria).

Impedenze d'uscita: da 1,25 a 500 ohm (vedi tab. a pag. 14).
Valvole: 12AT7 (ECC81) - 12AX7 (ECC83) - 6V6 - 6V6 - raddr. B300/C70
Alimentazione da rete: con tensione alternata 50 ÷ 60 Hz; 110 ÷ 220 V; potenza assorbita 60 VA
Alimentazione da accumulatore: cc a 6 oppure 12 V (G 221/6 opp. G 221/12); corrente assorbita: 6 V=8 A; 12 V=4 A
Fusibili: ca = 1 Amp.; cc 6 V = 10 Amp.; cc 12 V = 5 Amp.
Dimensioni ..... base cm 33 x 18; alt. cm 19
Peso netto circa ..... kg 7

GELOSO mod. G 221/6 - G 221/12