N° 897	CONSTRUCTEUR	MODELE	ANNEE
	SCHNEIDER	**ADAGIO**	**1955**



De technique générale analogue à celle du récepteur « Récital », le récepteur ci-dessus comporte un étage H.F. apériodique équipé d'une pentode à forte pente EF80. On remarquera, dans la liaison entre cette lampe et la changeuse de fréquence ECH81, la présence d'une bobine de correction série, destinée à relever la courbe de réponse de l'étage jusqu'aux fréquences de l'ordre de 18 MHz.

La résistance de charge, toujours à cause de la nécessité de transmettre une bande assez large, est d'une valeur faible : 5,6 kΩ.

Un filtre M.F. est prévu après la bobine de correction série.

Il existe un double circuit de C.A.V. : le premier pour la changeuse de fréquence et l'amplificatrice M.F.; le second pour l'amplificatrice H.F. et l'indicateur cathodique EM34.

Il faut noter que la lampe finale est une EL84 et non une EL80, comme marqué par erreur sur le dessin.