
ECC 85 Rö1
0A 910 (BA 101)
EF 89 Rö2
Br 11 606 St-C
ECH 81 Rö3
Br 11 606 St-B
Br 11 605
EBF 89 Rö4
Br 11 606 St-B
Br 11 607
EBF 89 Rö5
Br 11 606 St
Br 11 609
2-0A 646
Vorröhre
UKW
Osz.-Mischröhre
AM-Vorröhre 1.FM-ZF-Stufe
AM-Misch-Osz-Röhre 2.FM-ZF-Stufe
1.AM-ZF-Stufe 3.FM-ZF-Stufe
2.AM-ZF-Stufe 4.FM-ZF-Stufe AM-Gleichrichter
Ratiodetektor
Steckverbindung für Decoder St D 4
Röhrenfassung für Stereosenderanzeige EM84 (Rö 11)
87,5...100 MHz
K4
10,1 MHz ... 26,4 MHz
K3
11,5 MHz ... 18,2 MHz
K2
5,85 MHz ... 10,1 MHz
K1
3,8 MHz ... 5,75 MHz
M
510 kHz ... 1630 kHz
L
150 kHz ... 410 kHz
AM-ZF - 460 kHz
FM-ZF - 10,7 MHz
EM84 Rö10
Abstimmanzeigeröhre
2xECC 83 Rö8
2xEL 84 Rö9
1.NF-Stufe
2.NF-Stufe
Endstufe
Box rechter Kanal
Box linker Kanal
Pegelwerte
FM
AM
NF
gleiche Pegelwerte in beiden Kanälen
bei 10dB Rauschabstand
AUS TB TA Stereo FA L M K1 K2 K3 K4 UAFC U
Drucktastenschalter von oben gesehen keine Taste gedrückt
(Ruhekontakte eingeschaltet)
Sicherungen:
110 V SI2 125 A
127 V
150 V SI6 1 A
220 V SI1 0,8 A
Netzgleichrichter
Steckverbindung-Netzteil- von oben gesehen
Bandfilteranschluß von unten gesehen
Ratiodetektoranschluß von unten gesehen
Arbeitskontakt
Anschlußpunkt
Ansicht von unten gegen die Steckerstifte
Rö1 ECC 85
Rö3 ECH 81
Rö6/7 ECC 83
Rö10 EM 84
Rö2 EF 89
Rö4 EBF 89
Rö5 EBF 89
Rö8/9 EL 84
Steckverbindung für Lautsprecherumschalter- Klangregler und Balancesteller
Steckverbindung für Entzerrerglied und Röhrenfassung (Rö1...Rö11)
HF-STEREO-ANLAGE „ANTONIO"
VEB Goldpfeil Rundfunkgerätewerk Hartmannsdorf
Nur zur Information!
Schaltbild wird bei technisch bedingten Änderungen nicht eingezogen
Meßwerte gelten bei Schaltstellung M (U) bei eingedrehtem Drehko ohne Signal
Meßinstrument 20 000Ω/V
Meßpunkte HF; ZF; NF
Meßpunkte Gleichspannung(-strom)