Combinateur d'aposition O.C



ZF: 465
(472)

MARCONI Baby

MATÉRIEL	RÉFÉRENCE DE LA PIÈCE	CORRESPONDANCE SUR LE SCHÉMA
Bobinages antenne PO. GO montés	45.099	L3 L4 Ca1 Ca2
Bobinages antenne OC	45.139	L1 L2
Bobinages oscillateur PO GO monté	45.090	L5 Ca3 Ca5 C5
Bobinages oscillateur OC	45.133	L6 L6
Bouton de commande (438)	45.165	
Bouton de commande (14)	44.888	
Cadran (438)	45.003	
Cadran (14)	45.094	
Coulisse porte-fusible	44.886	
Coffret	54.300	
Combinateur	45.080	
Cordon d'alimentation	44.885	
Cordon de haut-parleur	44.919	
Démultiplication	45.088	
Fiches bananes	40.884	
Groupe de condensateurs variables seul	45.040	CV1 CV2
Haut-parleur	45.095	CV1 CV2
Lampe pilote	41.095	EXC. - AH - BM - L.P.
Panneau arrière de coffret	45.096	
Plaquette condensateurs ajustables double	45.173	Ca4 - Ca6
Plaquette condensateurs ajustables d'antenne	45.119	Ca1 - Ca2
Plaquette condensateurs ajustables d'oscillatrice	45.158	Ca3 - Ca5
Potentiomètre avec interrupteur	44.880	P. I
Renfort monté pour coffret	54.303	
Ressort pour bouton de commande	40.889	
Tissus pour coffret 438	57.059	
Tissus pour coffret 14	57.060	
Transformateur d'alimentation 25 périodes	45.092	T.A.
Transformateur d'alimentation 50 périodes	45.091	T.A.
Transformateur moyenne fréquence	45.098	MF2
Transformateur Tesla	45.097	MF1
Condensateurs 1.000 µµF mica	44.184	C1 C2
2.400 µµF 2 % - mica	44.882	C3
0,1 µF	43.881	C4 C10 C11
100 µµF 2 % - mica	44.884	C5
50 µµF mica	41.885	C6 C13
340 µµF 2 % - mica	44.817	C7
180 µµF 2 % - mica	45.161	C8
0,1 mF 1.500 volts	43.883	C9 C18
0,05 µF	44.802	C12
100 µµF mica	41.080	C14
10 µF 40 volts électrochimique	43.057	C15
0,02 µF	45.105	C16
0,002 µF 1.500 volts spécial	41.571	C17
8 µF x 2.500 volts électrochimique	44.512	C19 - C1.
Resistances 5 K ohms 1/3 watt	43.711	R1
100 K — 1/3 —	43.238	R2
500 — 1/3 —	45.182	R3
50 K — 1/3 —	45.051	R4
15 K — 1/2 —	45.180	R5
200 — 1/3 —	43.714	R6
1 M — 1/3 —	43.185	R7 R9 R12
40 K — 10 % 1 watt	45.178	R8
150 — 5 % 1/2 watt	45.179	R10
500 — 1 watt	45.177	R11
50 K — 1/3 watt	41.000	R13