



Armor

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE CONSTRUCTIONS RADIO-ÉLECTRIQUES
11, RUE JEAN-EDELIN - RUEIL-MALMAISON - TÉL. 967-28-10

" BC 96 TQ "

AULNE

GENERALITES. -

Ce récepteur à 5 Lampes et CLAVIER 5 touches est utilisable sur secteur alternatif 50 ps de 110 à 245 V. Il est équipé d'un cadre à air blindé orientable, destiné à éliminer les parasites industriels, le souffle des lignes HT. et les interférences accompagnant certains émetteurs.

MISE en FONCTIONNEMENT. - Enlever le panneau ARRIERE et vérifier que les lampes et le cadre sont bien en place.

Placer ensuite le cavalier fusible sur la position correspondant au secteur utilisé et ceci sous peine de graves détériorations.

CHOIX DES GAMMES. -

Appuyer à fond sur la touche du clavier correspondant à la gamme désirée :

GRANDES ONDES	(G.O.)	1.000 à 2.000 mètres
PETITES	(P.O.)	185 - 575 -
ONDES COURTES	(O.C.)	17 - 50 -
BANDE ETALEE	(B.E.)	46 - 51 -

RECHERCHE DES STATIONS. - Elle s'effectue par le bouton marqué " STATIONS " qui entraîne l'aiguille du cadran. Les principales stations PO. et GO. sont repérées.

MARCHE sur CADRE en PO. et GO. - Enclancher la touche de gammes

Rechercher la station désirée et la régler au maximum de déviation de l'oeil magique.

Régler la puissance par le bouton correspondant

Régler la tonalité par le bouton repéré Tonalité

Rechercher l'audition la plus pure en orientant le CADRE à l'aide du bouton repéré " Cadre ".

MARCHE sur ANTENNE en PO. et GO. - Brancher une antenne dans la douille arrière repérée ANTENNE.

Tourner le bouton " CADRE " complètement à droite dans le sens des aiguilles d'une montre.

L'effet directif du cadre disparaît de même que son action anti-parasite.

MARCHE sur OC. et BE. -

Placer une antenne dans la douille ARRIERE

Enclancher la touche de gammes.

Le rendement dépend de la longueur de l'antenne utilisée.

MARCHE sur PICK-UP. -

Enclancher la touche P.U. et brancher aux douilles ARRIERE repérées P.U., les deux fils du tourne-disques, le côté blindé étant placé dans la douille de droite (vue de l'arrière).