



Alle Spannungen sind mit einem Spannungsmesser von 500 Ω je Volt (z. B. Siemens-T-Type, Gossen-Mavometer mit 500 Volt Einzel-Vorwiderstand usw.) gegen Masse gemessen.



Pos.	Elektrische Teile	Bestellangaben		Netto-Preis	Brutto-Preis
		Größe	Lg.-Nr.		
Röhren					
	Röhre AF 7				
	Röhre AL 4				
	Röhre AZ 1				
Spulenaggregate					
1	Verkürzungskondensator	600 pF	148		
2	Verkürzungskondensator	400 pF	148		
3	Sperrkreisspule mittel	kompl.	10925		
4	Sperrkreiskondensator mittel				
5	Sperrkreisspule lang				
6	Sperrkreiskondensator lang				
3	Sperrkreisspule mittel	kompl.	10926		
5	Sperrkreisspule lang				
7	Antennenkreisspule mittel	kompl.	10927		
8	Antennenkreisspule lang				
9	Kompensationswicklung RKK. lg.				
10	Abstimmspule mittel				
11	Abstimmspule lang				
13	Rückkopplungsspule mittel				
14	Rückkopplungsspule lang				
15	Antennengegenkopplungswindung mittel	50 pF	148		
17	Abgleichkondensator				
18	Kondensator				
7)	Antennenkopplungs-Spulen-anordnung		10928		
8)					
9)					
10	Abstimmspule mittel		10930		
11	Abstimmspule lang		10931		
13)	Rückkopplungs-Spulen-anordnung		10929		
14)					

Pos.	Elektrische Teile	Bestellangaben		Netto-Preis	Brutto-Preis
		Größe	Lg.-Nr.		
Kondensatoren					
1	Kondensator	600 pF	148		
2	Kondensator	400 pF	148		
16	Drehkondensator		10970*)		
18	Kondensator	50 pF	148		
19	Kondensator	10 000 pF	158		
20	Kondensator	300 pF	148		
24)	Kondensator	0,5	6800		
26)		+ 0,5 µF			
25	Kondensator	5 000 pF	148		
32	Elektrolytkondensator	20 µF, 12 V	6680		
33	Kondensator	2 000 pF	148		
34	Kondensator	20 000 pF	6620		
38)	Elektrolytkondensator	4 + 6 µF	6799		
39)					
40	Kondensator	5 000 pF	158		
44	Netzantennenkondensator	250 pF	6632		
Widerstände					
21	Widerstand	4 kΩ	6359		
22	Widerstand	1 MΩ			
23	Widerstand	1 MΩ			
27	Widerstand	200 kΩ			
28	Widerstand	700 kΩ			
29	Widerstand	300 kΩ			
30	Widerstand	50 kΩ			
31	Widerstand	100 Ω	6375		
45	Widerstand	200 kΩ			
Sonstiges					
42	Netztransformator		6124		
35	Ausgangsübertrager n. Bv. 629		6125		
41	Beleuchtungslampe	4 V, 0,6 A	10946		
43	Sicherungsstreifen zum Transformator		2228		
36)	s. Lautsprecher				
37)					

*) Für die ersten Geräte der Fabrikation T 612 sind Drehkondensatoren nach Lg.-Nr. 10 972 aus T 512 verwendet worden.

Mechanische Teile	Lg.-Nr.	Netto-Preis	Brutto-Preis	Mechanische Teile	Lg.-Nr.	Netto-Preis	Brutto-Preis
Chassis				Gehäusezusammenbau			
Sperrkreis kompl.	10925			Gehäuse	10910		
Spule für Sperrkreis mittel und lang kompl. zum Einbau mit Spulenkörper und Eisenkern	10926			Schutzhülle für Gehäuse	10911		
Rändelschraube für Sperrkreis 2,6 x 6 Din 465, F. st. vern.				Filzscheibe für Gehäuseboden	4235		
Scheibe für Rändelschraube 2,7 Din 134 e, vern.				Schraube zur Befestigung des Chassis am Gehäuse 4 x 30 Din 572 e, vern.			
Feder für Rändelschraube kurz	10080			Gummiring für Befestigung des Chassis am Gehäuse	10062		
Feder für Rändelschraube lang	10949			Gummischeibe für Befestigung des Chassis am Gehäuse	9536		
Schraube mit Preßkopf	10081			Gummiring für Chassis	10063		
Mutter für Schraube	10082			Bodenblech	10912		
Scheibe für Schraube 5,2 Din 433 e, vern.				Preßrahmen für Lautsprecher und Skala .	10913		
Bügel für Spulen (Sperrkreis)	10083			Skalenrahmen (hinten)	10914		
Spulenanordnung kompl.	10927			Haltefeder für Skalenfenster	10915		
Antennenankopplungs-Spulenanordnung .	10928			Unterlegscheibe zur Befestigung der Haltefeder	10916		
Rückkopplungs-Spulenanordnung	10929			Schraube zur Befestigung der Haltefeder 3 x 10 Din 96 e, vern.			
Kreisspule mittel	10930			Schallwand mit Seidenbespannung	10917		
Kreisspule lang	10931			Seide pro Stück	10918		
Spiralfeder für Antennen-Spulenanordnung	10089			Schraube zur Befestigung des Laut- sprechers an der Schallwand M 5 x 30 Din 603 e, vern.			
Spiralfeder für Rückkopplungsanordnung	10090			Gummiring für Lautsprecher	10919		
Lagerstück (Turbax)	10091			Scheibe für Lautsprecher	10272		
Splintscheibe	2284			Mutter zur Lautsprecherbefestigung M 5 Din 934 e, vern.			
Abgleichkondensator	5123			Mutter zur Lautsprecherbefestigung A 5 Din 439 e, vern.			
Schraube für Abgleichkondensator	2649			Rückwand kompl.	10920		
Drehkondensator kompl. zum Einbau	10970*)			Schraube für Rückwand	10071		
Triebachse für Seilscheibe	10933			Scheibe für Schraube (Rückwand) 3,7 Din 134 e, vern.			
Seilscheibe kompl.	10094			Splintscheibe für Schraube (Rückwand) .	4601		
Gewindestift für Seilscheibe	8737			Winkel zur Befestigung der Rückwand (oben)	10073		
Bremsefeder für Triebachse	10095			Schraube zur Befestigung des Winkels 3 x 13 Din 96 e, vern.			
Antriebsseil	10934			Drehknopf (Mitte, hinten)	9545		
Spiralfeder für Seilscheibe	8727			Gewindestift für Drehknopf	9558		
Schnur für Spulenanordnung	8736			Drehknopf (Mitte, vorn und links)	10076		
Klemmkugel für Schnur	5156			Mutter	8705		
Leitrolle 25 Ø	10935			Gewindestift	7299		
Leitrolle 29 Ø	10936			Drehknopf (vorn, rechts) mit Schraube 3 x 10 Din 84 e, vern. und Scheibe 3,2 Din 433 e, vern.	9546		
Zeiger kompl.	10937			Karton	10901		
Scheibe für Zeiger 2,7 Din 433, st. vern. .				Gebrauchsanweisung	10902		
Schraube für Zeiger (Seilbefestigung) . .	10947			Fabrikationsnummernzettel für Karton . .	10903		
Skalenblech mit Bedruckung	10950**)			Röhrengarantiekarte	10905		
Glasscheibe	10939			Einlage für Röhrenpolster	10906		
Lampenfassung	10940			Anweisung zum Auspacken des Gerätes .	10907		
Rändelschraube für Lampenfassung 3,5 x 6 Din 464 e, vern.				Ersatzteile für Lautsprecher			
Achse für Rückkopplung	10941			Membran mit Schwingspule kompl.	10676		
Blattfeder für Achse (Rastfeder)	8710			Preßspanscheibe (n. Bedarf)	10677		
Schaltachse	10942			Scheibe mit Sechskant	10678		
Blattfeder für Schaltachse	10943			Sechskantschraube			
Schubstange	10106			M 4 x 8 Din 85 Ms. beizen			
Spiralfeder für Schubstange	10107			Übertrager n. Bv. 629	6125		
Scheibe für Schubstange 4,2 Din 433, F. st. vern.				Schraube 5 x 8 Din 576 Ms, verk.			
Splintscheibe für Schubstange	2284			Federscheibe 5 W. N. 6273			
Abschirmkappe kompl. für AF 7	10108			Gummidurchführung	7103		
Abschirmkappe für Sperrkreis	10109			Filzstreifen	10679		
Netzschalterplatte	10110			Chassis kompl. ohne Übertrager	10680		
Anschlußschnur mit Stecker	10921			Feldspule n. Bv. 626	10681		
Anschlußleiste mit Distanzbuchse	10948						
Platte für Klangblende	10112						
Feder für Platte (Klangblende)	10113						
Hebel für Klangblende	10114						
Röhrenfassung	9754						
Röhrenhalter für AF 7	9655						
Sicherungsstreifen	2228						
Federkontakt für Spannungsumschalter . .	6963						
Beleuchtungslampe 4 V, 0,6 Amp.	10946						
*) Für die ersten Geräte der Fabrikation T 612 sind Drehkondensatoren nach Lg.- Nr. 10 092 aus T 512 verwendet worden.				**) Für die ersten Geräte der Fabrikation sind Skalen mit Index „A“ Lg.-Nr. 10938, für die weiteren Skalen mit Index „B“ Lg.-Nr. 10 950 je nach Drehkondensator verwendet worden.			

CHASSISANSICHT VON OBEN UND UNTEN

T 612
W

