

NOTICE

Poste à deux lampes (1 détectrice + 1 basse fréquence), et une valve, fonctionnant directement et entièrement sur le courant du secteur alternatif 110-130-150 ou 220 volts, 40 à 60 périodes (lampes à chauffage indirect).

Un seul transformateur d'alimentation donne le chauffage de la valve, le chauffage des lampes et la haute tension redressée par la valve et filtrée par une self de qualité et condensateurs à forte capacité; la polarisation réglable est automatique par résistance-capacité.

Le bloc d'accord comporte un inverseur petites ondes-grandes ondes, gamme couverte : 220-600-800-2.000 m.

La réaction électrostatique est obtenue par un petit condensateur variable de 0,25/000.

Une antenne de 10 à 20 mètres maximum, bien dégagée, est suffisante pour une bonne réception de la plupart des émetteurs puissants et des émetteurs locaux.

La prise de terre n'est pas indispensable, mais dans certains cas améliorera l'audition.

L'emploi de la lampe trigridle en B. F. n'est pas obligatoire ; on peut la remplacer par une bonne lampe de puissance ; dans ce cas, aucun changement à faire, la douille centrale du support de lampe qui sert dans la trigridle devient inutilisée.

Ce poste peut être employé pour l'amplification phonographique en plaçant le pick-up dans le circuit grille de la lampe détectrice.

DEVIS

1357	1	Bloc d'accord réaction...	70. »
1249	2	Supports de lampe secteur.	16. »
1251	1	— — normal.	7. »
1324	1	Condensateur variable 0,75/000.	55. »
1327	1	Cadran	15. »
1318	1	Condensateur variable 0,25/000.	30. »
5072	1	Bouton	2. »
1088	1	Self de choc.	27. »
1189	1	Transformateur B. F..	70. »
2254	3	Condensateurs fixes Frako de 2/000	16.50
2250	1	— — — 0,2/000	4.50
	1	Résistance de 1 mégohm	10. »
	1	— 20.000 ohms	10. »
1165	1	Rhéostat ajustable de 1.000 ohms	9. »
1282	1	Self de filtre.	80. »
1371	1	Transformateur H. T. 110-130-150-220 volts	95. »
1220	6	Fiches bananes.	12. »
1007	1	Jack 2 lames.	4.50
1047	1	Fiche bifilaire plate.	8. »
1207	2	Condensateurs Frako 4 mfd	54. »
1205	2	— — 2 mfd	32. »
Total			Frs. 627.50

LAMPES A UTILISER