

TABLE-INDEX DU DÉPARTEMENT BOBINAGES H.F.

Les Notices techniques sont rangées dans l'ordre suivant :

BLOCS accord-oscill.	Oscillateur Normal (plaque) ECO (cathode)	Nombre de gammes d'ondes position	Gammes couvertes	Contacteur pour pick-up	Valeur du CY. $\mu\mu F$	Collecteur d'ondes	Particularités
ATLAS			Mc/s mètres 30 -21,4 10 -14 22,4-17,7 13,4-17 18,6-15,1 16,1-19,9 16,1-11,6 18,6-25,7 12,4-9,5 28,2-31,5 10,2-7,1 29,4-42 7,5-5,9 40 -50,5 1580-525 190-572 300-150 1000-2000 kc/s mètres	Commute la BF sur la détection Radio ou sur PU	490 inclus dans le bloc	Antenne	Etage HF accordé. Bloc semi-professionnel, comprenant également l'ampl. MF à sélectivité variable, la détection et la correction BF. L'alignement, ainsi que tous les réglages sont effectués dans notre Usine.
ATLAS	Lampes Rimlock	9 10	Mêmes gammes que ci-dessus, sauf la gamme GO qui est remplacée par la gamme maritime 5-1,58 60-190 Mc/s mètres	- d* -	- d* -	- d* -	- d* -
MERCURE	Normal	7 8	Mc/s mètres 23-16,7 13 -18 17-5,9 17,6-51 BB1 49 m. BB2 31 m. BB3 25 m. 1600-525 188-570 kc/s mètres	Commute la BF sur la détection Radio ou sur PU	490 sans trimmers	- d* -	Bloc à clavier 14 bobines réglables 6 trimmers ajustables.
CASTOR 5 gammes	Normal ECO	5 6	Mc/s mètres 18-5,9 16,7-51 BB1 49 m. BB2 31 m. 1600-520 188-575 300-150 1000-2000 kc/s mètres	Commute la BF sur la détection Radio ou sur PU	490 avec trimmers	- d* -	2 Bandes étalées OC. Le "Castor 5 G. combiné" possède une galette supplémentaire disponible pour commuter 2 circuits.
CASTOR Export	Normal	5 6	Mc/s mètres 23-7,7 13 -39 18-2,7 37,5-110 BB1 31 m. BB2 25 m. 1600-520 188-575 kc/s mètres	- d* -	- d* -	- d* -	2 Bandes étalées OC.
CASTOR 4 gammes	Normal ECO	4 5	Mc/s mètres 18-5,9 16,7-51 BB1 49 m. BB2 31 m. 1600-520 188-575 300-150 1000-2000 kc/s mètres	Commute la BF sur la détection Radio ou sur PU	490 avec trimmers	- d* -	1 Bande étalée OC. Le "Castor 4 G. combiné" possède une galette supplémentaire disponible pour commuter 2 circuits.
DAUPHIN 5 gammes	Normal ECO	5 6	Mc/s mètres 18-5,9 16,7-51 BB1 25 & 31 m. BB2 49 m. 1600-520 188-575 340-155 882-1936 kc/s mètres	Commute la BF sur la détection Radio ou sur PU	490 avec trimmers	- d* -	2 bandes étalées OC. Couplage d'antenne capacitif à la base en GO. Dimensions réduites.
DAUPHIN 4 gammes	Normal ECO	4 5	Mc/s mètres 18-5,9 16,7-51 BB1 49 m. BB2 31 m. 1600-520 188-575 390-155 770-1936 kc/s mètres	Coupe la radio et établit la liaison PU	490 avec trimmers	- d* -	1 Bande étalée OC. Bloc blindé. Dimensions réduites. Couplage d'antenne GO capacitif à la base.

* Le DAUPHIN 5 gammes remplace le CASTOR 5 gammes.



TABLE-INDEX DU DÉPARTEMENT BOBINAGES H.F.

(suite)

Les Notices techniques sont rangées dans l'ordre suivant :

BLOCS accord-oscill.	Oscillateur Normal (plaque) ECO (cathode)	Nombre de gammes d'ondes	positions	Gammes couvertes	Contacteur pour pick-up	Valeur du C.V.	Collecteur d'ondes	Particularités
DAUPHIN 4 gammes 4G.52	Normal ECO	4	5	Mc/s 18-5,9 1600-520 340-155 kc/s	mètres 16,7-51 48 m 188-575 882-1936 mètres	Coupe la Radio et établit la liaison PU	490 avec trimmers	1 Bande étalée OC. Dimensions réduites. Couplage d'antenne GO, capacitif à la Base.
DAUPHIN 4 gammes Junior	Normal	4	5	Mc/s 18-5,9 1600-520 340-155 kc/s	mètres 16,7-51 48 m 188-575 882-1936 mètres	Coupe la Radio (pas de branchement PU)	490 avec trimmers	1 Bande étalée OC. Dimensions réduites. Couplage d'antenne GO, capacitif à la base.
DAUPHIN 3 gammes	Normal ECO	3	4	Mc/s 18-5,9 1600-520 340-155 kc/s	mètres 16,7-51 48 m 188-575 882-1936 mètres	Coupe la Radio et établit la liaison PU	490 avec trimmers	Dimensions réduites. Couplage d'antenne GO, capacitif à la base.
DAUPHIN Export	ECO	3	4	Mc/s 18-5,9 1600-520 340-155 kc/s	mètres 16,7-51 48 m 188-575 882-1936 mètres	Coupe la Radio et établit la liaison PU	490 avec trimmers	Dimensions réduites.
DAUPHIN Export 3G.53	Normal	3	4	Mc/s 23-7 7,4-2,55 1600-525 kc/s	mètres 13-43 40-118 188-570 mètres	Commute la B.F. sur détection Radio ou sur PU	490 avec trimmers	Dimensions réduites. Couplage d'antenne PO, capacitif à la base.
	ECO	3	4	Mc/s 23-7 7,4-2,55 1600-525 kc/s	mètres 13-43 40-118 188-575 mètres	d*	490 avec trimmers	d*
DAUPHIN Export 2 gammes	Normal ECO	2	3	Mc/s 18,5-9 1600-520 kc/s	mètres 16,7-51 48 m 188-575 mètres	Coupe la Radio et établit la liaison PU	490 avec trimmers	Dimensions réduites
DAUPHIN Piles 3G.53	Pour DK 92	3	3 ou 4	Mc/s 15,4-5,9 1600-520 340-155 kc/s	mètres 19,4-51 48 m 188-575 882-1936 mètres	-	490 avec trimmers	Dimensions réduites - Couplage d'antenne capacitif à la base.
DAUPHIN Piles	Pour 1 R 5	3	3	Mc/s 15,4-5,9 1600-520 300-150 kc/s	mètres 19,4-51 48 m 188-575 1000-2000 mètres	-	490 avec trimmers	Dimensions réduites

▲ Le DAUPHIN 4 gammes 52 remplace le DAUPHIN 4 gammes.

TABLE - INDEX DU DÉPARTEMENT BOBINAGES H.F. (suite et fin)

Les Notices techniques sont rangées dans l'ordre suivant :

Les Notices techniques sont rangées dans l'ordre suivant :								
BLOCS accord-oscill.	Oscillateur Normal (plaque) ECO (cathode)	Nombre de gammes d'ondes positions		Gammes couvertes	Contacteur pour pick-up	Valeur du C.V. $\mu\mu F$	Collecteur d'ondes	Particularités
ISOCADRE	Cadre P0, G0, à circuit magnétique, incorporé au récepteur							A employer avec les blocs DAUPHIN-ISOCADRE 5 G. - 4G.52-3G.52- Piles 3 G.53
DAUPHIN ISOCADRE 5 gammes	Normal	5	6	Mc/s 18-5,9 mètres 16,7-51 821 25 à 31 m 822 49 m 1600-520 188-575 340-155 882-1936 kc/s mètres	Commute la BF sur la détection Radio ou sur PU	490 avec trimmers	Antenne et Isocadre	2 Bandes étalées OC. Couplage d'antenne capacitif à la base en G0. Dimensions réduites. A employer exclusivement avec l'ISOCADRE.
DAUPHIN ISOCADRE 4G.52	Normal	4	5	Mc/s 18-5,9 mètres 16,7-51 88 49 m 1600-520 188-575 340-155 882-1936 kc/s mètres	Coupe la Radio et établit la liaison PU	490 avec trimmers	d*	1 bande étalée OC. Dimensions réduites. Couplage d'antenne G0. capacitif à la base. A employer exclusivement avec l'ISOCADRE.
DAUPHIN ISOCADRE 3G.52	Normal	3	4	Mc/s 18-5,9 mètres 16,7-51 1600-520 188-575 340-155 882-1936 kc/s mètres	Coupe la Radio et établit la liaison PU	490 avec trimmers	d*	Dimensions réduites. Couplages d'antenne capacitif à la base. A employer exclusivement avec l'ISOCADRE.
DAUPHIN Piles ISOCADRE 3G.53	Pour DK 92	3	3 ou 4	Mc/s 15,4-5,9 mètres 19,4-51 1600-520 188-575 340-155 882-1936 kc/s mètres	-	490 avec trimmers	d*	Dimensions réduites. Couplages d'antenne capacitif à la base. A employer exclusivement avec l'ISOCADRE.
BLOC pour CADRE ANTIPARASITE	Pas d'oscillateur	3	3	Mc/s 18-5,9 mètres 16,7-51 1600-520 188-575 300-150 1000-2000 kc/s mètres	-	490 (C.V. à 1 case) peut être muni de trimmer	Cadre à basse impédance	A utiliser pour les dispositifs anti-parasites ajoutés aux récepteurs.
Transformateurs M F		REFERENCE		Fréquence nominale d'accord	Forme du blindage	Particularités		
		Modèle	pour lampes					
ISOTUBE	Tesla	Normal	Rimlock ou similaires	455 kc/s	Section circulaire $\phi = 30mm$	Transfo universel. Fixation rapide sans vis ni écrous.		
	Diode	Miniature	miniature américaines					
		Filles	1 R 5, 1 T 4					
ISOPOT S.V.	Tesla Diode	Normal	Rimlock ou similaires	455 kc/s	Section carrée côté = 44mm	Transfo MF à sélectivité variable par commutation du Tesla. Le transfo MF est adapté à une résistance de détection de 250.000 ohms.		
FILTRE D'ANTENNE		Circuit réjecteur pour la fréquence MF 455 kc/s. Ce circuit comporte une bobine à noyau réglable et un condensateur monté sur une plaquette à deux cosses qui seront soudées aux bornes Antenne et Terre.						
SELF DE CHOC H.F.		Pour lampe HF à circuit plaque aperiodique. Utilisation avec le Bloc pour Cadre antiparasite.						
SELF DE CHOC L.45		Pour l'alimentation en parallèle de la plaque oscillatrice des récepteurs "tous courants".						

20 FEV. 1953

DÉPARTEMENT BOBINAGES H. F.

INDEX BOB.HF-ED.4

* SOCIÉTÉ OMÉGA * PARIS * VINCENNES * LYON

111