

ESPECIFICAÇÕES

[F-227]

Secção do sintonizador FM

Gama de frequência	87,5 MHz a 108 MHz
Sensibilidade utilizável.....	12,7 dBf (1,2 V/75 Ω)
Sensibilidade para 50 dB de silenciamento... Mono:	18 dBf (2,2 m/75 Ω)
Estéreo:	38.3 dBf (22,6 m/75 Ω)
Sensibilidade (DIN)	Mono: 1 μV/75 Ω
Estéreo:	35 μV/75 Ω
Relação sinal-ruído	Mono: 77 dB (a 85 dBf)
Estéreo:	73 dB (a 85 dBf)
Distorção	Estéreo: 0,3% (1 kHz)
Selectividade por canal alternado.....	65 dB (400 kHz)
Separação estereofónica	40 dB (1 kHz)
Resposta de frequência	30 Hz a 15 kHz ± 1 dB
Relação de resposta.....	49 dB
Relação de resposta de frequência intermediária	110 dB
Entrada da antena.....	300 Ω balanceada
	75 Ω não balanceada
Saída	650 mV/1.5 kΩ (modulação de 100%)

Secção do sintonizador MW(AM)

Gama de frequência (9 kHz)	531 kHz — 1.602 kHz
Sensibilidade (IHF, antena de quadro)	350 V/m
Selectividade	20 dB
Relação sinal-ruído	45 dB
Antena	Antena de quadro
Saída.....	150 mV/1.7 kΩ (modulação de 30%)

Secção do sintonizador AM (LW) (Apenas para o modelo F-227L)

Gama de frequência.....	153 kHz a 281 kHz
Sensibilidade (IHF, antena de quadro)	1.500 V/m
Selectividade	20 dB
Relação sinal/ruído.....	45 dB
Antena	Antena de quadro
Saída	150 mV (modulação de 30%)

Diversos

Alimentação	CA.220 V (comutável), 50/60Hz
Consumo	10 W
Dimensões	
F-227L	420 (L) x 75 (A) x 274 (P) mm
F-227	420 (L) x 70 (A) x 274 (P) mm
Peso (sem a embalagem).....	2,6 kg

Acessórios

Antena FM em "T"	1
Antena AM de quadro	1
Cabo de ligação de áudio	1
Manual de instruções	1

OBSERVAÇÃO:

- *As especificações e desenho estão sujeitos a modificações devido a melhoramentos.*