

Haut-parleur circulaire de 17 cm à aimant permanent (impédance 4 ohms).

Tonalité variable progressive agissant sur les notes aiguës.

L'alimentation par transformateur est prévue pour les réseaux 50 périodes 110, 125, 145, 220, 245 V.

La consommation est de 53 W et nécessite un fusible calibré de 1 A pour les tensions de 110 à 150 V et 0,6 A pour les tensions 220-250 V.

L'ensemble est monté dans un coffret noyer ou acajou verni dont les dimensions sont les suivantes :

Largeur : 450 mm
Hauteur : 292 mm
Profondeur : 198 mm
Poids nu : 6,2 kg
Poids emballé : 8 kg

NUMÉROS DE MAGASIN DES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS

« VOIX DU MONDE 56 »

Bloc H.F.	27.095
Boîtier M.F. 1	108.311
Boîtier M.F. 2	108.312
Bouton avant teinte noire	108.329
Bouton commande du cadre	108.330
Cache arrière	108.313
Cache fond	108.314
Cadran	108.315
Cadre monté avec axe de commande	108.316
Commutateur de cadre	26.473
Cordon secteur	106.781
Démultiplication (ensemble) avec groupe CV	108.317
Ebénisterie (préciser acajou ou noyer)	108.318
Enjoliveur	108.319
Enjoliveur œil magique	108.361
Fusible 1 A (115 - 125 - 150 V)	106.787
Fusible 0,6A (220 - 240 V)	106.777
Grille en matière plastique	108.320
Haut-parleur	108.321
Lampe cadran 6,5 V - 0,3 A	18.580
Plaquettes AT - PU - H.P.S.	108.322
Potentiomètre interrupteur (renforcement)	108.323
Potentiomètre sans interrupteur (tonalité)	108.324
Support lampe miniature	104.373
Support lampe Noval	106.210
Support œil avec cordon	108.325
Transfo d'alimentation 50 per	108.326
Transfo de sortie	108.327
Vignette « Voix du monde »	107.581