



Anubis
Retro-Phonia
1997

Commutateur PO-GO { A.B.C., PO GO }

Liste des pièces détachées du récepteur C.625

En commandant les pièces de rechange, spécifier la valeur et le numéro de spécification.

RÉSISTANCES

CONDENSATEURS

Réf.	Valeur en Ohms ou Mégohms	puiss. watts	Type	N° de Spécif.	Réf.	Valeur en mmf ou mf	tens. volts	Type	N° de Spécif.
R2	60.000 O.	0,3		5862	C1				
R3	20.000 O.	0,5		5744	C2			groupe	80071
R4	25.000 O.	0,5		5350	C3	0,05 mf	500	papier	80036
R5	10.000 O.	0,3		5864	C4	0,00255 mf	400	mica	80053
R6	18.000 O.	1		80225	C6	0,0001 mf	400	mica	5367
R7	15.000 O.	3		9179	C7	0,001 mf	400	mica	5345
R8	4.000 O.	0,3		9408	C8	0,1 mf	1500	papier	5763
R9	250.000 O.	0,3		80221	C9	0,001 mf	400	mica	5821
R10	2 Mo.	0,3		5783	C10	0,0003 mf	400	mica	80052
R11	60 O.		bobinée)	12876	C11	250/450 mmf		ajustable	
R12	240 O.		bobinée)		C12	4/ 35 mmf		ajustable	
R13	20.000 O.	0,3		5855	C13	150/250 mmf		ajustable	
R14	1 Mo.		pot. log.	80034	C14)				
R16	250.000 O.			80221	C15)	150/250 mmf		ajustable	
R17	300.000 O.			5824	C18)				
R18	50.000 O.			5823	C19)	150/250 mmf		ajustable	
R20	500.000 O.	0,3		5782	C16	0,1 mf	1500	papier	5763
R21	10.000 O.	0,3		5864	C20	100 mmf	1500	papier	5763
R22	5.000 O.	0,3		5863	C21	100 mmf	1500	papier	5763
					C22	100 mmf	1500	papier	5763
					C23	0,02 mf	1500		5681
					C24	0,002 mf	1500		5800
					C25	0,5 mf	1500		9021
					C26	0,01 mf	1500		5721
					C27	0,01 mf	1500		5721
					C28	0,1 mf	1500		5763
					C29	10 mf	20	électrol.	9159
					C31	0,1 mf	1500		5763
					C32	10 mf	25	électrol.	9159
					C33	8 mf	550	électrol.	9016
					C34	8 mf	550	électrol.	9016
					C35	0,05 mf	1500		9319
					C36	0,05 mf	1500		9319
					C38	0,1 mf	1500	papier	5763
					C40	2000 mmf	400	mica	5435
					C47	0,002 mf	1500	papier	5800

