

# marantz®



## NR1504

### AMPLIFICATEUR AUDIO VIDÉO RÉSEAU SLIM



green standby  
eco friendly

HDMI 5+1 In  
1 Out



PC AUDIO  
STREAMING



flac  
Lossless Audio Codec



En plus d'une foule d'options de connectivité et des décodeurs HD DTS-HD, Dolby True, cet amplificateur dispose désormais de fonctionnalités réseau pour la lecture audio en flux. Profitez maintenant de la prise en charge Apple Lossless, Gapless, FLAC HD 192/24, AirPlay, ainsi que de services en ligne tels que last.fm, Spotify et radios Internet. Les heureux possesseurs de caméra vidéo, de smartphones ou de tablettes apprécieront également l'entrée HDMI en façade pour lire facilement et instantanément leurs images et musiques. Les 5 canaux ont chacun une puissance de sortie de 85 W, ce qui convient à une configuration stéréo standard ou permet d'exprimer le potentiel d'un système 5.1. Vous bénéficiez alors d'un son surround extraordinaire transformant votre salon en une véritable salle de cinéma. Le NR1504 intègre en outre un assistant de configuration, un système Audyssey MultEQ pour la calibration et un microphone, le tout pour vous assurer une configuration facile et parfaite. Six entrées HDMI au total hébergent une multitude de sources numériques, vous pouvez ainsi raccorder sans difficulté et simultanément votre récepteur satellite, lecteur BD/DVD, console de jeux et caméscope. Et le tout avec un seul câble HDMI relié à votre écran. D'excellentes caractéristiques donc pour vous fournir au final un son fabuleux, une excellente qualité vidéo et un design élancé et élégant.

#### Caractéristiques principales

- Décodeurs Dolby TrueHD et dts-HD Master Audio
- Amplificateur de puissance séparé 5 x 85 W
- Mode Pure Direct
- HDMI : 5+1 entrées/1 sortie (3D, ARC, Deep Color)
- M-DAX2 - expandeur audio pour musique compressée
- M-Xport pour Bluetooth avec l'option RX101
- Streaming réseau audio et JPEG
- MP3, WAV, AAC, FLAC, WMA, Lossless, FLAC192/24 (HD)
- Lecture sans interruption
- Prise en charge Spotify, Flickr, Internet Radio
- USB compatibilité iPod/iPhone, chargement iPad
- Nouvelle application Marantz Remote pour appareils iOS et Android



#### EAN

EU	NR1504/N1B	4951035050545	Black
	NR1504/N1SG	4951035050552	Silver-Gold



## NR1504

### AMPLIFICATEUR AUDIO VIDÉO RÉSEAU SLIM



CARACTÉRISTIQUES	NR1504
<b>SON SURROUND MULTICANAL</b>	
DTS HD Master / DTS 5.1 / DTS ES / DTS 96/24	• / • / • / •
Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD	• / •
Multicanal stéréo	•
Amélioration audio compressée : MDAX2	•
<b>Réseau</b>	
Certification DLNA	• (v1.5)
Formats avec pertes MP3 / WMA / AAC	• / • / •
Formats sans pertes FLAC / ALAC / WAV	• / • / •
FLAC HD 192/24	•
WAV 192/24	•
ALAC 96/24	•
Lecture sans interruption	• (FLAC, WAV)
Streaming photo (JPEG)	•
Streaming audio AirPlay	•
Compatibilité Windows PlayTo/Windows 8/RT	• / •
Internet Radio (vTuner)	•
Spotify*	•
Compatibilité avec les applications de télécommande sur Smart Phones Android/iOS	Android/iOS
Ethernet	•
<b>DIVERS</b>	
Bluetooth audio via RX101	en option
Configuration automatique des enceintes par micro	Audyssey MultEQ
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume	• / •
Pass through HDMI en mode veille	•
Pass through vidéo 3D	•
Canal de retour audio	•
Affichage écran : Interface utilisateur graphique hybride	•
Superposition du GUI sur HDMI	•
Assistant de configuration (anglais, allemand, français, espagnol, italien, néerlandais, suédois, polonais, russe)	•
Crossover variable	•
Redirection optimisée des basses	•



Entrée HDMI pratique en façade avec port USB



AirPlay pour la lecture du contenu audio en flux depuis votre iPod, iPhone et iPad

ENTRÉES/SORTIES	
<b>VIDÉO</b>	
Composite entrée/sortie	3 / 1
HDMI entrée/sortie	5+1 / 1 (1.4)
<b>AUDIO</b>	
Analogique entrée/sortie	3 / 0
Numérique optique entrée/sortie	1 / 0
Numérique coaxiale entrée/sortie	1 / 0
Présortie multicanal	• (2.1)
Sortie caisson de basses	1
Sortie casque	1
<b>DIVERS</b>	
M-XPort pour RX101	•
Marantz remote bus	•
Réseau : (contrôle par IP / mise à jour)	•
Network: (IP-control / update)	• / •
Entrées en façade : HDMI / USB	• / •
Audio USB / Conçue pour iPod / Fonctionnant avec iPhone	• / • / •
<b>SPÉCIFICATIONS</b>	
Nombre d'amplificateurs	5
Puissance de sortie par canal	
6 ohms, 1 kHz, 1 %, haut-parleur monocanal	85 W
6 ohms, 1 kHz, 0,7 %, haut-parleur bicanal	60 W
8 ohms, de 20 Hz à 20 kHz, 0,08 %, haut-parleur bicanal	50 W
Rapport signal audio/bruit	98 dB
Tuner AM/FM	•
<b>GÉNÉRALITÉS</b>	
Couleurs disponibles : black / silver-gold	• / •
Système de télécommande	RC020SR
Consommation électrique en W	180
Consommation en mode veille en W	0.2 W (mise en veille) / 0.5 W (mise en veille CEC)
Dimensions maximales (L x P x H) en mm	440 x 367 x 105
Poids en kg	8.2

\* Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans tous les pays.

Le design et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées par Marantz sans préavis.