

ARCOP L 8 A

Ce récepteur a été lancé au début de l'année 1935, au moment où les lampes américaines 2 volts étaient encore couramment utilisées. Il ne comporte pas de gamme O.C., mais un antifading différenciel agissant sur les trois premières lampes : amplificatrice H.F., oscillatrice-modulatrice et amplificatrice MF.

L'étage final est à deux 2A5 en push-pull et le déphasage, d'un type un peu spécial, se fait par lampe.

Remarquons également que l'excitation du dynamique se fait d'une façon tout à fait inhabituelle.

CORDON DE SECTEUR
NO-250 V
25-50 PPS

- INTERRUPTEUR COMBINÉ AVEC R12
- FUSIBLE
- 250
0-220
125
0-110
- T4
- 80
- C1 ... Condensateur variable triple 3 x 360 μ F.
- C6, C7 ... Ajustable double 250 +1.250 μ F.
- C25, C26 ... Electrolytiques 8 μ F, 450 V.
- C9 ... 4 μ F, 300 V, élect.
- C23 ... 8 — 150 V, —
- C16 ... 10 — 50 V, —
- C12, C14 ... 500 μ F, mica.
- C18 ... 750 — —
- C2, C5 ... 70 — —

Valeurs du schéma

C24 ...	2.000	—	R15 ...	8.000	—
C17 ...	5.000	—	R14, R19 ...	10.000	—
C15, C31 ...	10.000	—	R10 ...	20.000	—
C12 ...	20.000	—	R4, R5, R20 ...	25.000 Ω .	—
C10 ...	30.000	—	R10, R25, R26 ...	50.000 Ω .	—
C4, C10, C15 ...	50.000 μ F,	papier.	R2, R17 ...	100.000 Ω .	—
C3, C2 ...	0,1 μ F,	papier.	R7, R22, R23 ...	250.000 Ω .	—
C11 ...	0,25	—	R7 ...	350.000 Ω .	—
C20 ...	0,5	—	R21, R22 ...	500.000 —	—
R19 ...	180 Ω .	—	R6, R9, R11 ...	1 mégohm.	—
R18 ...	250	—	R12 ...	400.000 ohms, poten-	—
R24 ...	4.000	—	tiomètre.	—	—
R1 ...	6.000	—	R30 ...	500.000 ohms, poten-	—
R27 ...	4.000	—	tiomètre.	—	—
R13 ...	125	—	L9 ...	Excitation du dyna-	—
R8 ...	600	—	mique, 2.500 ohms.	—	—
R16 ...	2.500	—			

RADIO-SELECT

37, Rue Pasquier, 37 — PARIS-VIII^e

Métro : Saint-Lazare

Service Province : C. C. Paris 73-32

100, Faubourg St-Martin, X^e. Métro : EST ou NORD. — 52, Rue d'Alésia, XIV^e. Métro : ALÉSIA
104, Avenue de Clichy, XVII^e. Métro : FOURCHE. — 28, Rue Étienne-Dolet, XX^e. Métro : MÉNILMONTANT


Agences en province : MARSEILLE, 25, rue Nationale • BORDEAUX, 17, cours Victor-Hugo • LYON, 80 cours Lafayette • LILLE, 24, rue du Sec-Arembaut
TOURS, 97, av. de Grammont • NICE, 28, rue de Paris • TOULOUSE, 6, rue du Poids-de-l'Huile.




N° 4
4 lampes américaines
425 fr.



SELECT METAL
5 lampes métalliques
495 fr.



SELECTALUX
5 lampes SÉRIE ROUGE
G.O. - P.O. et ondes courtes
760 fr.



NORMAN VI
7 l. dont l'œil magique
1085 fr.

LAMPES américaines, garanties 6 mois : 57, 58, 56, 47, 42, 43, 6A7, 75, 6D6 et tous les autres numéros ... 28. »
Valves 80 ... 15. »
NOUS NE VENDONS QUE DES LAMPES DE GRANDE MARQUE GARANTIES 1^{er} CHOIX

LAMPES européen., garant. 6 mois :
Genre A409, A410, A415, B406, en boîtes cachetées ... 20. »
G. B443 (5 br. ou 4+1) ... 25. »
G. E424, E438, E442S ... 25. »

LAMPES TRANSCONTIN. }
LAMPES SÉRIE ROUGE. } 33. »
LAMPES MÉTALLIQUES.. }

Catalogue complet de pièces détachées gratuitement sur demande
TOUS NOS POSTES SONT GARANTIS 3 ANS