

Capella 643

BD 643A/01

9 Röhren AM/FM Super mit Vorstufe

Technische Daten:

Wellenbereiche: FM: UKW 87,5 — 100 MHz
AM: KW 5,95 — 12,2 MHz
MW 517 — 1612 kHz
LW 150 — 345 kHz

Sicherung: 0,8 A träge bei 220 — 245 V
1,6 A träge bei 110 — 125 V

Skalenlampen: 2 x 6,3 V 0,3 A

Schaltung: FM: 11 Kreise (HF + HF var. + HF var. + 4 x 2ZF)
AM: 8 Kreise (HF var. + HF var. + 3 x 2ZF)

Leistungsaufnahme: ca. 80 Watt

Lautsprecher: 1 x HO 30/914/5 Z = 5 Ohm
1 x 9744 Z = 5 Ohm

Tondemodulation: FM: Ratiodektor
AM: Diode

Abmessungen: Breite: 680 mm
Höhe: 420 mm
Tiefe: 280 mm


Zwischenfrequenz: FM: 10,7 MHz
AM: 460 kHz

NF - Teil: Zweikanalverstärkung

Gewicht: ca. 15 kg

Netzspannungen: 110, 125, 145, 200, 220, 245 V 50 Hz

Fertigungszeitraum: 1954/55



- ① Lautstärkeregler, Zug: Ferroceptor
- ② Baßregler
- ③ Höhen- und Bandbreitenregler
- ④ Abstimmung

