

**Gerät/Type:** Satellit 600/650

### SERVICE-HINWEIS

Satellit 600/650

Ausfall der Beleuchtung für Display und Anzeigeeinstrument

Um die Lebensdauer dieser Lampen - 6 - 7 V 30 mA Sach-Nr. 8316-113-102 - zu erhöhen, wurden die Vorwiderstände wie folgt geändert:

R 920/921 im Digitalbaustein in 120  $\Omega$

R 923 für das Anzeigeeinstrument auf der HF-ZF-Platte in 150  $\Omega$ .

Bei Geräten, die zur Reparatur gelangen, sollte die Änderung mit durchgeführt werden. Ebenso sollten die dazugehörigen Lampen gegen neue getauscht werden.

Durch diese Information wird Punkt 2 der KD-Mittlung RS 2/84 ungültig.

Hinweis: Bei Wechseln des Digitalteiles muß der A/D-Wandler neu abgeglichen werden.

Abgleich: AM-Taste drücken und zwischen den Kontakten 32 E und 32 F des UKW-Schiebers eine Verbindung herstellen.

Skalenzeiger auf rechten Anschlag, mit R 827 Zahlerwert 255 im Display einstellen (Übergang von 254 -> 255).

Skalenzeiger auf linken Anschlag, mit R 829 Displayanzeige auf 0 abgleichen (Übergang von 1 -> 0).