TUBES A CARACTÉRISTIQUES EUROPÉENNES (suite)

Désignation	Type de tube	Culot	Vf V	If A	Utilisation	Va V	Ia mA	Vg_1 V	Rk Ω	Vg_2 V	Ig_2 mA	Vg_3 V	Vg_4 V	S mA/V	K	Ri Ω	Ra Ω	Wo w	Vi Veff.	Wa w	Cag pF
1801	Redresseur biplaque	A3	dir. 4	env. 0,4	Redresseur	V_{tr}= 2×250	Io= 30					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1802	Redresseur monoplaque	H1	dir. 4	env. 0,4	Redresseur	V_{tr}= 250	Io= 30					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1805	Redresseur biplaque	A3	dir. 4	env. 1	Redresseur	V_{tr}= 2×500 2×300	Io= 60 100	Capa. d'entrée max. du filtre=32 μF				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1815	Redresseur biplaque	A3	dir. 4	env. 2,3	Redresseur	V_{tr}= 2×500 2×400 2×300	Io= 180 180 180	Capa. d'entrée max. du filtre=32 μF				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1817	Redresseur biplaque	A3	dir. 4	env. 4	Redresseur	V_{tr}= 2×350 2×250	Io= 300 300	Capa. d'entrée max. du filtre=32 μF				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1831	Redresseur biplaque	A3	dir. 4	env. 1	Redresseur	V_{tr}= 2×700	Io= 60					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1832	Redresseur monoplaque	H1	dir. 4	env. 1,2	Redresseur	V_{tr}= 700	Io= 120					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1875	Redresseur monoplaque	P17	dir. 4	env. 2,3	Redresseur	V_{tr}= 5.000	Io= 5	Tension de pointe inverse=20.000 V				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1876	Redresseur monoplaque	P23	dir. 4	env. 0,3	Redresseur	V_{tr}= 850	Io= 5	Tension de pointe inverse=3.500 V				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1877	Redresseur monoplaque	A13	ind. 4	env. 0,65	Redresseur	V_{tr}= 5.000	Io= 3					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1878	Redresseur monoplaque	Sp. 10	ind. 4	env. 0,7	Redresseur	V_{tr}= 10.500	Io= 2	Tension de pointe inverse=30.000 V				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1882	Redresseur biplaque	P11	dir. 5	env. 2	Redresseur	V_{tr}= 2×400 2×350	Io= 110 125	Capa. d'entrée max. du filtre=16 μF				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1883	Redresseur biplaque	P31	ind. 5	env. 1,6	Redresseur	V_{tr}= 2×400 2×350	Io= 110 125	Capa. d'entrée max. du filtre=16 μF				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1904	Régulateur d'intensité	A7	—	0,1	Régulateur	Plage de régulation=40/80 V				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1910	Régulateur d'intensité	H3	—	1,5	Régulateur	Plage de régulation=3/9 V				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1915	Régulateur d'intensité	A7	—	0,24	Régulateur	Plage de régulation=40/60 V				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1926	Régulateur d'intensité	A7	—	0,18	Régulateur	Spécial pour postes Philips				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1927	Régulateur d'intensité	A7	—	0,18	Régulateur	Plage de régulation=30/140 V				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1928	Régulateur d'intensité	A7	—	0,18	Régulateur	Plage de régulation=100/220 V				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1941	Régulateur d'intensité	A7	—	0,3	Régulateur	Plage de régulation=80/200 V				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1945	Régulateur d'intensité	A7	—	—	Régulateur	Spécial pour postes Philips				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2504	Redresseur monoplaque	Spécial	dir. 1	env. 0,08	Redresseur	V_{tr}=15 Spécial pour poste Philips				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3510	Cellule photoélectrique à vide au potassium	H4	—	—	Caractéristiques typiques	norm.= 100 max.= 500	max.= 3μA	Sensibilité max.=3 μA/Lm env. Effet photoélectrique max. à : 5.500 Å Dimensions (sans les broches) = 165/60 m/m											—	—	Cak= 3
3512	Cellule photoélectrique à vide au césium	A11	—	—	Caractéristiques typiques	norm.= 100 max.= 500	max.= 5μA	Sensibilité max.=20 μA/Lm env. Effet photoélectrique max. à : 7.500 Å Dimensions (sans les broches) = 118/55 m/m											—	—	Cak= 3
3530	Cellule photoélectrique à gaz au césium	Sp.8	—	—	Caractéristiques typiques	norm.= 100 max.= 100	max.= 7,5μA	Sensibilité max.=150 μA/Lm env. Effet photoélectrique max. à : 7.500 Å Résistance de protection=0,1 MΩ Dimensions (sans les broches) = 62/17 m/m											—	—	Cak= 5
3533	Cellule photoélectrique à gaz au césium	A12	—	—	Caractéristiques typiques	norm.= 100 max.= 100	max.= 7,5μA	Sensibilité max.=150 μA/Lm env. Effet photoélectrique max. à : 7.500 Å Résistance de protection=0,1 MΩ Dimensions (sans les broches) = 62/28 m/m											—	—	Cak= 3,4