TUBES A CARACTÉRISTIQUES EUROPÉENNES (suite)

Désignation	Type de tube	Culot	Vf V	If A	Utilisation	Va V	Ia mA	Vg_1 V	Rk Ω	Vg_2 V	Ig_2 mA	Vg_3 V	Vg_4 V	S mA/V	K	Ri Ω	Ra Ω	Wo w	Vi Veff.	Wa w	Cag pF
3534	Cellule photoélectrique à gaz au césium	G3	—	—	Caractéristiques typiques	norm.= 100 max.= 100	max.= 7,5µA	Sensibilité max.=150 µA/Lm env. Effet photoélectrique max. à : 7.500 Å Résistance de protection=0,1 MΩ								Dimensions (sans les broches)= 88/28 m/m			—	—	Cak= 5
3537	Cellule photoélectrique à gaz au césium	Sp.13	—	—	Caractéristiques typiques	norm.= 100 max.= 100	max.= 7,5µA	Sensibilité max.=150 µA/Lm env. Effet photoélectrique max. à : 7.500 Å Résistance de protection=0,1 MΩ								Dimensions (sans les broches)= 43/23 m/m			—	—	Cak= 2,5
3538	Cellule photoélectrique à gaz au césium	Sp. 8	—	—	Caractéristiques typiques	norm.= 100 max.= 100	max.= 7,5µA	Sensibilité max.=150 µA/Lm env. Effet photoélectrique max. à : 7.500 Å Résistance de protection=0,1 MΩ								Dimensions (sans les broches)= 56/17 m/m			—	—	Cak= 2,5
3539	Cellule photoélectrique à gaz au césium	Sp.9	—	—	Caractéristiques typiques	norm.= 100 max.= 100	max.= 7;5µA	Sensibilité max.=150 µA/Lm env. Effet photoélectrique max. à : 7.500 Å Résistance de protection=0,1 MΩ								Dimensions (avec les contacts)= 64/18 m/m			—	—	Cak= 5
3541	Cellule photoélectrique à gaz au césium	A12	—	—	Caractéristiques typiques	norm.= 100 max.= 100	max.= 7,5µA	Sensibilité max.=150 µA/Lm env. Effet photoélectrique max. à : 7.500 Å Résistance de protection=0,1 MΩ								Dimensions (sans les broches)= 62/28 m/m			—	—	Cak= 3,4
4060	Triode électromètre	H2	dir. env. 0,7	env. 0,6	Caractéristiques typiques	4	—	-2,5	—	—	$Ig= 10^{-14}$A	—	—	0,028	env. 0,5	—	—	—	—	—	—
4357	Stabilisateur de tension au néon	A8	—	—	Stabilisateur	Tension d'amorçage max.=115 V Tension de régime, pour le courant de repos=85-100 V Courant de repos=20 mA						Courant max. pour la stabilisation=40 mA Courant min. pour la stabilisation=10 mA Résistance interne max. en courant alternatif= 75 Ω					—	—	—	—	—
4376	Stabilisateur de tension au néon	Edison	—	—	Stabilisateur	Tension d'amorçage max.=115 V Tension de régime, pour le courant de repos=85-100 V Courant de repos=20 mA						Courant max. pour la stabilisation=40 mA Courant min. pour la stabilisation=10 mA Résistance interne max. en courant alternatif= 75 Ω					—	—	—	—	—
4610	Tétrode	O3	ind. 4	env. 1	Amplificateur H.F.	—	—	—	Voir E442								—	—	—	—	—
4613	Triode de puissance	A1	dir. 4	env. 1	Amplificateur final	—	—	—	Voir E406N								—	—	—	—	—
4614	Triode	O1	ind. 4	env. 1	Oscillateur	—	—	—	Voir E409N								—	—	—	—	—
4624	Triode de puissance	W1	dir. 7,2	env. 1,1	Amplificateur final	—	—	—	Voir E707								—	—	—	—	—
4636	Penthode H.F.	O4	ind. 4	env. 1,1	Amplificateur H.F.	—	—	—	Voir E446								—	—	—	—	—
4641	Triode de puissance	W1	dir. 4	env. 2,1	Caractéristiques typiques	1.000 1.500	25 15	-85 -140	—	—	—	—	—	3 2	—	3.400 4.600	—	—	—		
					2 tubes classe AB	1.000	Ia_0= 2×10 Ia_{max}= 2×45	-93	—	—	—	—	—	—	—	—	20.000	41 d_{tot}= 2,35	65		
					2 tubes classe AB	1.500	Ia_0= 2×10 Ia_{max}= 2×41	-144	—	—	—	—	—	—	—	—	40.000	68 d_{tot}= 1,9	105	25	<7
					2 tubes classe AB	1.000	Ia_0= 2×25 Ia_{max}= 2×28	—	1.700	—	—	—	—	—	—	—	35.000	29 d_{tot}= 4,5	58		
4646	Redresseur monoplaque	W2	dir. 4	env. 1,3	Redresseur	V_{tr}= 1.000	Io= 75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4650	Penthode de puissance	O2	dir. 4	env. 2	Amplificateur final	—	—	—	Voir F443N							—	—	—	—	—	—
4652	Redresseur biplaque à gaz	A3	dir. 4	env. 2	Redresseur	—	—	—	Voir AX1							—	—	—	—	—	—