

CARACTERISTIQUES GENERALES

Cathode à chauffage indirect		
Alimentation du filament en parallèle		
Tension filament	Vf	6,3 V
Courant filament	If	600 mA
Ampoule		A19-4
Embase		7C10
Position de montage		quelconque

LIMITES MAXIMALES D'UTILISATION

Système des limites moyennes

Tension inverse de crête d'anode	Va cr	1 500 V max
Courant de crête d'anode	Ia cr	270 mA max
Courant redressé	Ired	90 mA max
Tension de crête entre filament et cathode.....	Vfk cr	500 V max

CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION

Condensateur à l'entrée du filtre	CL	50	- μ F max
Inductance à l'entrée du filtre	LL	-	8 H min
Résistance d'alimentation d'anode.....	Ra N	300	- Ω min
Courant redressé	Ired	90	90 mA
Tension redressée à l'entrée du filtre			
- à demi-charge (45 mA)	V red	400	385 V
- à pleine charge (90 mA)	V red	360	375 V

BROCHAGE ET ENCOMBREMENT

Broche n° 1	Anode n° 1
Broche n° 2	Connexion interne
Broche n° 3	Filament
Broche n° 4	Filament
Broche n° 5	Connexion interne
Broche n° 6	Anode n° 2
Broche n° 7	Cathode

