

RADIO CONTROLE
141 rue. Boileau
LYON (6°)

TABLEAU d'ESSAI DES LAMPES

Pour LAMPEMETRE SERVICEMAN UNIVERSEL

TYPE	CHA	CA	Fn	LAMPOMETRE									ANALYSEUR										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
00A	5	D	Tr	T	T	M	M	M	M	F1	F2	M	P	G						F1	F2		
01A	5	D	Tr	T	T	M	M	M	M	F1	F2	M	P	G						F1	F2		
1AC6			voir	DK92																			
1	6,3	D	Va1	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P	P1						F1	F2		
			Va2	M	T	M	M	M	M	F1	F2	M		P2						F1	F2		
1A3	1,4	I	Di	M	M	M	TD	M	M	F1	F2	M		C			D		F1	F2			
1A4	2	D	Pe	TD	TD	M	M	M	M	F2	F1	TD	P	GE					F2	F1	G1		
1A4E	2	D	Pe	TD	TD	M	M	M	M	F1	F2	TD	P	GE					F1	F2	G1		
1A4P	2	D	Pe	TD	TD	M	M	M	M	F1	F2	TD	P	GE					F1	F2	G1		
1A5	1,5	D	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	GE			G1		F1	F2			
1A6	2	D	He	TD	TD	TD	TD	M	M	F1	F2	TD	P	GA	GE	GO			F1	F2	Gc		
1A7	1,4	D	Hex	T	T	M	T	M	T	F1	F2	T	P	GE		GO		GA	F1	F2	Gc		
1B4	2	D	Te	TD	TD	M	M	M	M	F1	F2	TD	P	GE					F1	F2	Gc		
951/1B4	2	D	Pe	TD	TD	M	M	M	M	F1	F2	TD	P	GE					F1	F2	Gc		
1B4P	2	D	Pe	TD	TD	M	M	M	M	F1	F2	TD	P	GE					F1	F2	Gc		
1B4P/951	2	D	Pe	TD	TD	M	M	M	M	F1	F2	TD	P	GE					F1	F2	Gc		
1B4T	2	D	Te	TD	TD	M	M	M	M	F1	F2	TD	P	GE					F1	F2	Gc		
1B5	2	D	Tr	TD	M	TD	M	M	M	F1	F2	M	P			G			F1	F2			
			D1	M	M	M	TD	M	M	F1	F2	M				D			F1	F2			
			D2	M	TD	M	M	M	M	F1	F2	M			D				F1	F2			
1B5/255	2	D	Tr	TD	M	TD	M	M	M	F1	F2	M	P			G			F1	F2			
			D1	M	M	M	TD	M	M	F1	F2	M				D			F1	F2			
			D2	M	TD	M	M	M	M	F1	F2	M			D				F1	F2			
1B7G	1,4	D	He	T	T	M	T	M	T	F1	F2	T	P	GE		GO		GA	F1	F2	Gc		
1B8	1,4	D	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	GE			Gc		F1	F2			
			Tr	M	M	M	M	M	TD	F1	F2	TD						P	F1	F2	G		
			Di	M	M	TD	M	M	M	F1	F2	M				D			F1	F2			
1C4	2	D	Pe	TD	TD	M	M	M	M	F1	F2	TD	P	GE					F1	F2	G		
1C5	1,5	D	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	GE			G1		F1	F2			
1C6	2	D	He	TD	TD	TD	TD	M	M	F1	F2	TD	P	GA	GE	GO			F1	F2	Gc		
1C7	2	D	He	TD	TD	TD	TD	M	M	F1	F2	TD	P	GA	GE	GO			F1	F2	Gc		
1D4	2	D	Pe	T	T	T	M	M	M	F1	F2	M	P	Gc	GE				F1	F2			
1D5	2	D	Pe	TD	TD	M	M	M	M	F1	F2	TD	P	GE					F1	F2	Gc		
TYPE	CH.	CA	Fn	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
				LAMPOMETRE									ANALYSEUR										

LAMPOMETRE

ANALYSEUR

TYPE	CHA	CA	Fn	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1D6	25	I	Va	M	M	M	T	M	M	F1	F2	M		C		P			F1	F2	
1D7	I,4	D	He	T	T	M	T	M	T	F1	F2	T	P	GE		GO		GA	F1	F2	GC
1D8	I,4	D	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	GE		GC			F1	F2	
			Tr	M	M	M	M	M	TD	F1	F2	TD						P	F1	F2	G
			Di	M	M	TD	M	M	M	F1	F2	M			D				F1	F2	
1E4	I,4	D	Tr	TD	M	M	TD	M	M	F1	F2	M	P			G			F1	F2	
1E5	2	D	Pe	TD	TD	M	M	M	M	F1	F2	TD	P	GE					F1	F2	GC
1E5G	2	D	Pe	TD	TD	M	M	M	M	F1	F2	TD	P	GE					F1	F2	GC
1E5GP	2	D	Pe	TD	TD	M	M	M	M	F1	F2	TD	P	GE					F1	F2	GC
1E7	2	D	P1	M	M	M	T	T	T	F1	F2	M				G1	GE	P	F1	F2	
			P2	T	T	M	M	T	M	F1	F2	M	P	G			GE		F1	F2	
1F4	2	D	Pe	T	T	T	M	M	M	F1	F2	M	P	GC	GE				F1	F2	
1F5	I,5	D	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	GE		GI			F1	F2	
1F6	2	D	Pe	TD	TD	M	M	M	M	F1	F2	TD	P	GE					F1	F2	G1
			D1	M	M	M	TD	M	M	F1	F2	M				D			F1	F2	
			D2	M	M	TD	M	M	M	F1	F2	M			D				F1	F2	
1F7	2	D	Pe	TD	M	M	M	M	TD	F1	F2	TD	P					GE	F1	F2	G1
	2	D	D1	M	TD	M	M	M	M	F1	F2	M		D					F1	F2	
			D2	M	M	M	TD	M	M	F1	F2	M				D			F1	F2	
1F7GV	2	D	Pe	TD	M	M	M	M	TD	F1	F2	TD	P					GE	F1	F2	G1
	2	D	D1	M	TD	M	M	M	M	F1	F2	M		D					F1	F2	
			D2	M	M	M	TD	M	M	F1	F2	M				D			F1	F2	
1G4	I,4	D	Tr	TD	M	M	TD	M	M	F1	F2	M	P			G			F1	F2	
1G5	I,5	D	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	GE		G1			F1	F2	
1G6	I,4	D	T1	T	T	M	M	M	M	F1	F2	M	P	G					F1	F2	
			I2	M	M	M	T	M	T	F1	F2	M				G		P	F1	F2	
1H4	2	D	Tr	TD	M	M	TD	M	M	F1	F2	M	P			G			F1	F2	
1H5	I,4	D	Tr	TD	M	M	M	M	M	F1	F2	TD	P						F1	F2	G
			Di	M	M	M	TD	M	M	F1	F2	M				D			F1	F2	
1H6	2	D	Tr	TD	M	M	M	M	TD	F1	F2	M	P					G	F1	F2	
			D1	M	TD	M	M	M	M	F1	F2	M		D					F1	F2	
			D2	M	M	M	TD	M	M	F1	F2	M				D			F1	F2	
1J5	2	D	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	GE		G1			F1	F2	
1J6	2	D	T1	T	T	M	M	M	M	F1	F2	M	P	G					F1	F2	
			T2	M	M	M	T	M	T	F1	F2	M				G		P	F1	F2	

TYPE CH CA Fn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

LAMPOMETRE

ANALYSEUR

TYPE	CH	CA	Fn	LAMPEMETRE									ANALYSEUR								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1L4	1,4	D	Té	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	G1	GE		P			F1	F2	
1LA4	1,4	D	Pe	T	M	F2	M	F1	T	T	M	M	GE		F2		F1	G1	P		
1LA6	1,4	D	He	TD	TD	M	TD	TD	TD	F1	F2	M	GA	GO		GE	P	GC	F1	F2	
1LB4	1,4	D	Pe	T	T	M	M	T	T	F1	F2	M	G2	G3			P	GC	F1	F2	
1LB6	1,4	D	Pe	T	T	M	M	T	T	F1	F2	M	G2	G3			P	GC	F1	F2	
1LC5	1,4	D	Pe	TD	TD	M	M	TD	TD	F1	F2	M	G2	G3			P	GC	F1	F2	
1LC6	1,4	D	He	TD	TD	M	TD	TD	TD	F1	F2	M	GA	GO		GE	P	GC	F1	F2	
1LD6	1,4	D	Pe	TD	M	M	M	TD	TD	F1	F2	M	G2				P	GC	F1	F2	
			Di	M	TD	M	M	M	M	F1	F2	M			D				F1	F2	
1LE3	1,4	D	Tr	M	M	F1	M	F2	T	T	M	M			F1		F2	G	P		
1LH4	1,4	D	Tr	M	M	M	M	TD	TD	F1	F2	M					P	G	F1	F2	
			Di	M	TD	M	M	M	M	F1	F2	M			D				F1	F2	
1LN5	1,4	D	Pe	TD	TD	M	F2	TD	TD	F1	F2	M	G2	G3		F2	P	GC	F1	F2	
1LN5E	1,4	D	Pe	T	T	M	M	T	T	F1	F2	M	G2	G3			P	GO	F1	F2	
1N5	2	D	Pe	TD	TD	M	M	M	M	F1	F2	TD	P	GE					F1	F2	GC
1P5	2	D	Pe	TD	TD	M	M	M	M	F1	F2	TD	P	GE					F1	F2	GC
1Q5	1,4	D	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	GE			GC		F1	F2	
1R5	1,4	D	He	TD	TD	TD	TD	M	F2	F2	F1	M	GC	GE	G1	P		F2	F2	F1	
1S4	1,4	D	Pe	T	T	T	T	M	M	F1	F2	M	P	G1	G2	P		F1	F1	F2	
1S5	1,4	D	Pe	TD	M	TD	M	M	TD	F1	F2	M	G1		GE			P	F1	F2	
			Di	M	TD	M	M	M	M	F1	F2	M			D				F1	F2	
1SB6	1,4	D	Pe	TD	TD	TD	M	M	M	F1	F2	M	P	GE	GC				F1	F2	
			Di	M	M	M	TD	M	M	F1	F2	M				D			F1	F2	
1SB7	1,4	D	Pe	TD	TD	TD	M	M	M	F1	F2	M	P	GE	GC				F1	F2	
			Di	M	M	M	TD	M	M	F1	F2	M				D			F1	F2	
1T4	1,4	D	Té	TD	TD	M	TD	M	M	F1	F2	M	G1	GE		P			F1	F2	
1T5	1,5	D	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	GE		G1			F1	F2	
1U4	1,4	D	Pe	T	T	M	T	M	F1	F1	F2	M	G1	G2		A		F5	F5	F	
1V	6,3	I	V	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P	C					F1	F2	
1U5	1,4	D	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	G1	G2	D	P			-F	+F	
			Di	M	M	TD	M	M	M	F1	F2	M							F1	F2	
1Z2	1,5	D	Val no.	F1	F1	F1	F2	M	F2	F1	F2	T	F1	F1	F1	F2		F2	I1	F1	P
2A3	2,5	D	Tr	T	T	M	M	M	M	F1	F2	M	P	G					F1	F2	
2A4	2,5	D	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	P			G			F1	F2	
2A5	2,5	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	GE	C	GI			F1	F2	
2A6	2,5	I	Tr	T	M	M	M	M	M	F1	F2	T	P			C			F1	F2	G
			Di	M	M	M	TD	M	M	F1	F2	M				C		P	F1	F2	
			Di	2M	TD	M	M	M	M	F1	F2	M			D	C			F1	F2	
2A7	2,5	I	He	T	T	M	T	M	T	F1	F2	T	P	GE	C	GA		GO	F1	F2	GC
2A7S	2,5	I	He	T	T	M	T	M	T	F1	F2	T	P	GE	C	GA		GO	F1	F2	GC
2A34	2,5	D	Tr	T	T	M	M	M	M	F1	F2	M	P	G					F1	F2	

RADIO CONTROLE
141 rue Boileau
LYON (6°)

TABLEAU d'ESSAI DES LAMPES

Pour LAMPEMETRE SERVICEMAN UNIVERSEL

TYPE	CHA	CA	Fn	LAMPEMETRE									ANALYSEUR										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
00A	5	D	Tr	T	T	M	M	M	M	F1	F2	M	P	G						F1	F2		
01A	5	D	Tr	T	T	M	M	M	M	F1	F2	M	P	G						F1	F2		
1AC6			voir	DK92																			
1	6,3	D	Va1	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P							F1	F2		
			Va2	M	T	M	M	M	M	F1	F2	M		P2						F1	F2		
1A3	1,4	I	Di	M	M	M	TD	M	M	F1	F2	M		C			D		F1	F2			
1A4	2	D	Pe	TD	TD	M	M	M	M	F2	F1	TD	P	GE					F2	F1	G1		
1A4E	2	D	Pe	TD	TD	M	M	M	M	F1	F2	TD	P	GE					F1	F2	G1		
1A4P	2	D	Pe	TD	TD	M	M	M	M	F1	F2	TD	P	GE					F1	F2	G1		
1A5	1,5	D	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	GE			G1		F1	F2			
1A6	2	D	Hex	TD	TD	TD	TD	M	M	F1	F2	TD	P	GA	GE		GO		F1	F2	Gc		
1A7	1,4	D	Hex	T	T	M	T	M	T	F1	F2	T	P	GE			GO	GA	F1	F2	Gc		
1B4	2	D	Te	TD	TD	M	M	M	M	F1	F2	TD	P	GE					F1	F2	Gc		
95/1B4	2	D	Pe	TD	TD	M	M	M	M	F1	F2	TD	P	GE					F1	F2	Gc		
1B4P	2	D	Pe	TD	TD	M	M	M	M	F1	F2	TD	P	GE					F1	F2	Gc		
1B4P/95I	2	D	Pe	TD	TD	M	M	M	M	F1	F2	TD	P	GE					F1	F2	Gc		
1B4T	2	D	Te	TD	TD	M	M	M	M	F1	F2	TD	P	GE					F1	F2	Gc		
1B5	2	D	Tr	TD	M	TD	M	M	M	F1	F2	M	P		G				F1	F2			
			D1	M	M	M	TD	M	M	F1	F2	M				D			F1	F2			
			D2	M	TD	M	M	M	M	F1	F2	M		D					F1	F2			
1B5/255	2	D	Tr	TD	M	TD	M	M	M	F1	F2	M	P		G				F1	F2			
			D1	M	M	M	TD	M	M	F1	F2	M				D			F1	F2			
			D2	M	TD	M	M	M	M	F1	F2	M		D					F1	F2			
1B7G	1,4	D	He	T	T	M	T	M	T	F1	F2	T	P	GE			GO	GA	F1	F2	Gc		
1B8	1,4	D	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	GE			Gc		F1	F2			
			Tr	M	M	M	M	M	TD	F1	F2	TD						P	F1	F2	G		
			Di	M	M	TD	M	M	M	F1	F2	M			D				F1	F2			
1C4	2	D	Pe	TD	TD	M	M	M	M	F1	F2	TD	P	GE					F1	F2	G		
1C5	1,5	D	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	GE			G1		F1	F2			
1C6	2	D	He	TD	TD	TD	TD	M	M	F1	F2	TD	P	GA	GE		GO		F1	F2	Gc		
1C7	2	D	He	TD	TD	TD	TD	M	M	F1	F2	TD	P	GA	GE		GO		F1	F2	Gc		
1D4	2	D	Pe	T	T	T	M	M	M	F1	F2	M	P	Gc	GE				F1	F2	Gc		
1D5	2	D	Pe	TD	TD	M	M	M	M	F1	F2	TD	P	GE					F1	F2	Gc		

TYPE CH. CA Fn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LAMPEMETRE ANALYSEUR

LAMPOMETRE

ANALYSEUR

TYPE	CHA	CA	Fn	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4TP	4	I	Tr	M	T	M	T	M	M	F1	F2	M		P	C	G			F1	F2	
			He	T	M	M	M	M	T	F1	F2	T	P		C	G		GE	F1	F2	GC
4TPB	4	I	Pe	T	M	M	M	T	M	F1	F2	T	GE		C		P		F1	F2	GC
4TSA	4	I	P1	T	M	M	T	M	T	F1	F2	M	P		C	GC			F1	F2	
			P2	M	T	M	T	M	T	F1	F2	M		P	C	GC		GE	F1	F2	
4TSB	4	I	Pe	T	M	M	M	T	M	F1	F2	T	GE		C		P		F1	F2	GC
XP	4	D	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	G			P			F1	F2	
4Y25	6,3	I	Pe	T	T	M	M	M	M	F1	F2	T	G2	G1	C				F1	F2	P
5AK6	6,3	I	Pe	T	F1	F2	T	M	T	T	M	M	GE	F1	F2	G3		P	GI	C	
5P29	6,3	I	Pe	M	T	F1	M	T	T	F2	MC	T		G2	F1		G3	G1	F2	C	P
5T4	5	D	V1	M	T	F2	M	M	M	F1	M	M		P	F2				F1		
			V2	M	M	F2	M	M	T	F1	M	M			F2	P		P	F1		
5U4	5	D	V1	M	T	F2	M	M	M	F1	M	M		P	F2			P	F1		
			V2	M	M	F2	M	M	T	F1	M	M			F2			P	F1		
5V4	5	D	V1	M	T	F2	M	M	M	F1	M	M		P	F2			P	F1		
			V2	M	M	F2	M	M	T	F1	M	M			F2			P	F1		
5W4	5	D	V1	M	T	F2	M	M	M	F1	M	M		P	F2			P	F1		
			V2	M	M	F2	M	M	T	F1	M	M			F2			P	F1		
5X3	5	D	V1	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P						F1	F2	
			V2	M	T	M	M	M	M	F1	F2	M		P					F1	F2	
5X4	5	D	V1	T	M	F2	M	M	M	F1	M	M	P		F2				F1		
			V2	M	M	F2	T	M	M	F1	M	M			F2	P			F1		
5Y3G	5	D	V1	M	T	F2	M	M	M	F1	M	M		P	F2				F1		
			V2	M	M	F2	M	M	T	F1	M	M			F2			P	F1		
5Y4	5	D	V1	T	M	F2	M	M	M	M	F1	M	P		F2					F1	
			V2	M	M	F2	T	M	M	M	F1	M			F2	P				F1	
5Z3	5	D	V1	M	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P						F1	F2	
			V2	M	T	M	M	M	M	F1	F2	M		P					F1	F2	
5Z4	5	D	V1	M	T	F2	M	M	M	F1	M	M		P	F2				F1		
			V2	M	M	F2	M	M	T	F1	M	M			F2			P	F1		
6A3	6,3	D	Tr	T	T	M	M	M	M	F1	F2	M	P	G					F1	F2	
6A4	6,3	D	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	P			G			F1	F2	
6A5	3,1	D	Tr	T	M	F2	T	M	M	F1	F1	M	P		F2	G			F1	F1	

LAMPEMETRE

ANALYSEUR

TYPE	CHA	CA	Fn	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6A6	6,3	I	T1 T2	M T	M T	T M	M M	M M	T M	F1 F1	F2 F2	M M	P	G	P	C		G	F1 F1	F2 F2	
6A7	6,3	I	He	T	T	M	T	M	T	F1	F2	T	P	GE	C	GA		GO	F1	F2	G
6A8	6,3	I	He	T	T	M	T	M	T	F1	F2	T	P	GE	C	GO		GA	F1	F2	GC
6AB6	6,3	I	Té(Tr)	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	PI	P2	C	G2			F1	F2	
6AB7	6,3	I	Pe	T	T	T	M	M	T	F1	F2	M	G3	GI	P	C		G2	F1	F2	
6AC5	6,3	I	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	P		C	G			F1	F2	
6AC6	6,3	I	Tr	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P2	PI	C	G			F1	F2	
6AC7	6,3	I	Pe	T	T	T	M	M	T	F1	F2	M	G3	G1	C		G2		F1	F2	
6AD6	6,3	I	Oe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	P	C	P		G	F1	F2	
6AD7	6,3	I	Tr Pe	M T	M T	M M	M T	T M	T M	F1 F1	F2 F2	M M	P	GE	C	G		P	F1 F1	F2 F2	
6AE5	6,3	I	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	P		C	G			F1	F2	
6AE7	6,3	I	T1 T2	T T	M T	M M	M M	M M	T M	F1 F1	F2 F2	M M	P P	G	C	C		G	F1 F1	F2 F2	
6AF5	6,3	I	Tr	T	M	M	M	M	T	F1	F2	M	P		C			GC	F1	F2	
6AF6	6,3	I	Oe	T	T	M	M	M	T	F1	F2	M	P2	G	C	PD		P	F1	F2	
6AF7	6,3	I	Oe	T	T	M	T	M	T	F1	F2	M	P2	G	C			P1	F1	F2	
6AG5	6,3	I	Pe	T	F1	F2	M	M	T	T	M	M	EC		C			A	F1	F2	C
6AG6	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	GE	C	GC		G2	F1	F2	
6AG7	6,3	I	Pe	M	T	T	M	M	T	F1	F2	M		GI	P	C			F1	F2	
6AH5	6,3	I	Pe	M	T	M	M	T	T	F1	F2	M		P	C		GE	G	F1	F2	
6AH7	6,3	I	T1 T2	T M	M M	F1 F1	M T	T M	T M	M M	F2 F2	M M	P	C	F1	G		G	C	F2	F2
6AJ8			voir ECH8I																		
6AJ5	6,3	I	Pe	T	F1	F2	M	M	T	T	M	M	G2	F	F	KS		P	G1	KS	
6AK5	6,3	I	Pe	T	F1	F2	M	M	T	T	M	M	G2	F	F	KS		A	GI	K	
6AK6	6,3	I	Pe	T	F1	F2	M	M	T	T	M	M	G2	F	F	G3		A	G1	K	
6AL5	6,3	I	D1 D2	M M	F1 F1	F2 F2	TD M	M M	M M	M M	M TD	M M		F1 F1	F2 F2	P		C		C	P
6AL6	6,3	I	Pe	M	T	M	T	M	M	F1	F2	T		GE	C	GC			F1	F2	P
6AQ5	6,3	I	PBF	T	F1	F2	M	M	T	T	T	M	EC		C			A	GI	GI	
6AQ6	6,3	I	Tr	M	F1	F2	M	M	M	TD	TD	M		F1	F2	C			GM	P	
			D1	TD	F1	F2	M	M	M	M	M	M	P	F1	F2	C					
			D2	M	F1	F2	M	M	TD	M	M	M		F1	F2	C		P			
6AT6	6,3	I	Tr	M	F1	F2	M	M	M	T	T	M		F1	F2	C			G	P	
			D1	TD	F1	F2	M	M	M	M	M	M	P	F1	F2	C					
			D2	M	F1	F2	M	M	TD	M	M	M		F1	F2	C		P			

TYPE CH.

LAMPEMETRE

ANALYSEUR

LAMPEMETRE

ANALYSEUR

TYPE	CH.	CA	Fn	LAMPEMETRE									ANALYSEUR								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6AU6	6,3	I	Pe	T	F1	F2	T	M	M	T	M	M	G2	F1	F2	G3	F	C	C		
6AV6	6,3	I	(DD (Tr	TD M	F1 F1	F2 F2	MC MC	M M	M M	TD M	M T	M T	D1 F1	F1 F2	F2 C	C	D2	G1	P		
6B4	6,3	I	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	P			G		F1	F2		
6B5	6,3	I	Tr	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P1	P2		G		F1	F2		
6B6	6,3	I	Tr	M	M	T	T	M	T	F1	F2	M	C1	C2	PI	G	P2	F1	F2		
6B7	6,3	I	Pe	T	T	M	M	M	M	F1	F2	T	P	G2	C			F1	F2	GI	
			D1	M	M	M	TD	M	M	F1	F2	M			C	DI		F1	F2		
			D2	M	M	M	M	M	TD	F1	F2	M			C		D2	F1	F2		
6B8	6,3	I	Pe	T	M	M	M	M	T	F1	F2	T	P		G		GE	F1	F2	GI	
		I	D1	M	TD	M	M	M	M	F1	F2	M		D	C			F1	F2		
			D2	M	M	M	TD	M	M	F1	F2	M			C	D		F1	F2		
6BA6	6,3	I	Pe	T	F1	F2	T	M	M	T	M	M	EC			G3	A	GI	C		
6BD6	6,3	I	Pe	T	F1	F2	M	M	T	T	M	M	G2	F	F	G3	P	G1	K		
6BE6	6,3	I	He	T	F1	F2	M	M	T	T	T	M	G24	F	F	C	A	GI	G3		
6BJ6	6,3	I	Pe	T	F1	F2	M	M	T	T	M	M	G2	F	F	K	P	G1	G3		
6C4	6,3	I	Tr	T	F1	F2	M	M	T	T	M	M	G	F1	F2		P	P	C		
6C5	6,3	I	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	P			G		F1	F2		
6C6	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	T	P	GE	C	G3		F2	F1	GI	
6C7	6,3	I	Tr	T	M	M	M	M	M	F1	F2	T	P		C			F1	F2	GC	
			D1	M	M	M	TD	M	M	F1	F2	M			C	DI		F1	F2		
			D2	M	M	M	M	M	TD	F1	F2	M			C		D2	F1	F2		
6C8	6,3	I	T1	M	M	M	T	M	T	F1	F2	MI			C	G	P	F1	F2		
			T2	T	M	M	M	M	M	F1	F2	T	P	C				F1	F2	G	
6D1	6,3	I	Dd	T	T	T	M	T	M	M	F1	F2	T	P	GE	C	G3	F1	F2	GC	
6D4	6,3	I	Tr	M	F1	F2	M	M	N	T	T	M		F1	F2		C	C1	P		
6D5	6,3	I	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	P			G		F1	F2		
6D6	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	T	P	GE	C	G3		F2	F1	GC	
6D7	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	T	P	GE	C	G3		F1	F2	GC	
6D8	6,3	I	He	T	T	M	T	M	T	F1	F2	T	P	GE	C	GO	GA	F1	F2	GC	
6E5	6,3	I	Oe	T	T	M	T	M	T	F1	F2	M	P	G		A		F1	F2		
6E6	6,3	I	T1	M	M	T	M	M	T	F1	F2	M			P	C	G	F1	F2		
			T2	T	T	M	M	M	M	F1	F2	M	P	G		C		F1	F2		
6E7	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	GE	C	G3		F2	F1		
6E8	6,3	I	He	T	T	M	T	M	T	F1	F2	T	P	GE	C	GO	GA	F1	F2	GC	
6F5	6,3	I	Tr	M	T	M	M	M	M	F1	F2	T		P	C			F1	F2	G	
6F6	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	GE	C	GC		F1	F2		
6F7	6,3	I	Pe	T	T	M	M	M	M	F1	F2	T	P	G2	C			F1	F2	GC	
			Tr	M	M	M	T	M	T	F1	F2	M			C	P	G	F1	F2		

LAMPOMETRE

ANALYSEUR

TYPE	CH	CA	Fn	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6F8	6,3	I	T1 T2	M T	M M	M M	T M	M M	T M	F1 F1	F2 F2	M T	P	C	C	G		P	F1 F1	F2 F2	G	
6G5	6,3	I	Oe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	G		A			F1	F2		
6G6	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	GE	C	GC			F1	F2		
6G7	6,3	I	Pe D1 D2	T M M	T M M	M M M	M TD M	M M M	M M TD	F1 F1 F1	F2 F2 F2	M M M	P	G2	C C C		D1		F1 F1 F1	F2 F2 F2		
6H5	6,3	I	Oe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	G		A			F1	F2		
6H6	6,3	I	D1 D2	M TD	M M	M M	TD M	M M	M M	F1 F1	F2 F2	M M	P	C		P			F1 F1	F2 F2		
6H8	6,3	I	Pe D1 D2	T M M	M TD M	M M M	M M TD	M M M	T M M	F1 F1 F1	F2 F2 F2	T M M	P		C D C			GE	F1 F1 F1	F2 F2 F2	GC	
6J5	6,3	I	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	P			G			F1	F2		
6J6	6,3	I	T1 T2	T M	F1 F1	F2 F2	M T	M M	M T	T M	M M	M M	G	F1 F1	F2 F2	P			G	P C	C	
6J7	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	T	P	G2	C	G3			F1	F2	GC	
6J8	6,3	I	Tr He	M T	M T	M M	T M	M M	T M	F1 F1	F2 F2	M T	P	G2	C	G		P	F1 F1	F2 F2	GC	
6K5	6,3	I	Tr	T	M	M	M	M	M	F1	F2	T	P		C				F1	F2	GC	
6K6	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	GE	C	GC			F1	F2		
6K7	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	T	P	G2	C	G3			F1	F2	GC	
6K8	6,3	I	He	T	T	M	T	M	T	F1	F2	T	P	GE	C	G0		GA	F1	F2	GC	
6L5	6,3	I	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	P			G			F1	F2		
6L6	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	GE	C	GC			F1	F2		
6L7	6,3	I	He	T	T	M	T	M	M	F1	F2	T	P	GE	C	G3			F1	F2	GC	
6LS7	6,3	I	T1 T2	M M	M T	F2 F2	M T	T M	M M	T M	F1 F1	M M	C		F2 F2		G		P C	F1 F1		
6M6	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	GE	C	GC			F1	F2		
6M7	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	T	P	G2	D	G3			F1	F2	GC	
6M8	6,3	I	Di Tr Pe	M M T	M M T	TD M M	M T M	M M M	M T M	F1 F1 F1	F2 F2 F2	M M T		M	P		C	P	F1 F1 F1	F2 F2 F2	GC	
6N5	6,3	I	Oe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	G		A			F1	F2		
6N6	6,3	I	INF	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P1	P2	C	G2			F1	F2		

TYPE

CH.

CA

Fn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

LAMPOMETRE

ANALYSEUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TYPE	CH	CA	Fn	LAMPOMETRE									ANALYSEUR										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
6N7	6,3	I	T1 T2	T M	T M	M M	M T	M M	M T	M T	F1 F1	F2 F2	M M	P	G					P	F1 F1	F2 F2	
6P5	6,3	I	Tr	T	M	M	T	M	M	M	F1	F2	M	P			G			P	F1	F2	
6P7	6,3	I	Tr Pe	F1 F1	M T	M M	M T	M M	T M	M M	F2 F2	T M	M T	F1 F1		C C		GE		P	F2 P2	G	
6P8	6,3	I	He	T	T	M	T	M	T	M	F1	F2	T	P	GE	C	GO			GA	F1	F2	GC
6Q6	6,3	I	Di Tr	M T	TD M	M M	M T	M M	M M	M M	F1 F1	F2 F2	M T		P	C					F1 F1	F2 F2	
6P9	6,3	I	Ppv	T	F1	F2	MC	M	T	T	T	T	M	G2	FI	F2	C			P	G	G1	
6Q7	6,3	I	Tr D1 D2	T M M	M TD M	M M	M M	M M	M M	M M	F1 F1 F1	F2 F2 F2	T M M	P		C D C					F1 F1 F1	F2 F2 F2	G
6Q8	6,3	I	He	T	T	M	T	M	T	M	F1	F2	T	P	GE	C	GO			GA	F1	F2	GC
6R6	6,3	I	Pe	T	M	M	T	M	M	M	F1	F2	T	G2		C	P				F1	F2	GC
6R7	6,3	I	Tr D1 D2	T M M	M TD M	M M	M M	M M	M M	M M	F1 F1 F1	F2 F2 F2	T M M	P		C D C					F1 F1 F1	F2 F2 F2	G
6S5	6,3	I	Oe	T	T	M	T	M	M	M	F1	F2	M	P	G	C	A				F1	F2	
6S6	6,3	I	Pe	M	T	T	M	M	M	M	F1	F2	T		P	G2		C			F1	F2	GC
6S7	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	M	M	F1	F2	T	P	G2	C	G3				F1	F2	GC
6SA7	6,3	I	He	T	T	T	T	M	M	M	F1	F2	M	P	GE	G3	G1	G5	C		F1	F2	
6SC7	6,3	I	T1 T2	M T	T M	F1 F1	T M	M M	M M	M M	M T	F2 F2	M M		G	F1 F1	P			C	P	F2 F2	
6SD7	6,3	I	Pe	T	T	T	M	M	T	M	F1	F2	M	G3	G1	P	C			G2	F1	F2	
6SE7	6,3	I	Té	T	T	T	M	M	T	M	F1	F2	M	G3	G1	P	C			G2	F1	F2	
6SF5	6,3	I	Tr	T	M	F1	T	M	M	M	M	F2	M	G		F1	P				C	F2	
6SF7	6,3	I	Pe Di	M M	M M	M M	M TD	M M	T M	T M	F2 F2	M M	M M	C	G2	F1 F1			P	G1	F2 F2		
6SG7	6,3	I	Pe	M	T	T	M	M	T	M	F1	F2	M	C	G1	P	C			G2	F1	F2	
6SH7	6,3	I	Pe	M	T	T	M	M	T	M	F1	F2	M	C	G1	P	C			G2	F1	F2	
6SJ7	6,3	I	Pe	T	T	T	M	M	T	M	F1	F2	M	G3	G1	P	C			G2	F1	F2	
6SK7	6,3	I	Pe	T	T	T	M	M	T	M	F1	F2	M	G3	G1	P	C			G2	F1	F2	
6SL7	6,3	I	T T2	M M	M T	F2 F2	M T	T M	M M	T M	F1 M	M F1	M M	C		F2 F2		G			P	F1 F1	
6SN7	6,3	I	T1 T2	M M	M T	F2 F2	M T	T M	M M	T M	F1 F1	M M	M M	C		F2 F2		G			P	F1 F1	

TYPE CH. CA Fn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 LAMPOMETRE ANALYSEUR

TYPE	CH	CA	Fn	LAMPOMETRE									ANALYSEUR								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6SQ7	6,3	I	Tr	M	M	F1	M	M	T	T	F2	M	C		F1			P	G	F2	
			D1	M	TD	F1	M	M	M	M	F2	M	C	D	F1					F2	
			D2	M	M	F1	TD	M	M	M	F2	M	C		F1	D				F2	
6SR7	6,3	I	Tr	M	M	F1	M	M	T	T	F2	M	C		F1			P	G	F2	
			D1	M	TD	F1	M	M	M	M	F2	M	C	D	F1					F2	
			D2	M	M	F1	TD	M	M	M	F2	M	C		F1	D				F2	
6SS7	6,3	I	Pe	T	T	T	M	M	T	F1	F2	M	G3	G1	P	C		G2	F1	F2	
6ST7	6,3	I	Tr	M	M	F1	M	M	T	T	F2	M	C		F1			P	G	F2	
			D1	M	TD	F1	M	M	M	M	F2	M	C	D	F1					F2	
			D2	M	M	F1	TD	M	M	M	F2	M	C		F1	D				F2	
6T5	6,3	I	Oe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	G		A			F1	F2	
6T7	6,3	I	Tr	T	M	M	M	M	M	F1	F2	T	P		C				F1	F2	G
			D1	M	TD	M	M	M	M	F1	F2	M		D	C				F1	F2	
			D2	M	M	M	TD	M	M	F1	F2	M			C	D			F1	F2	
6TH8	6,3	I	He	T	T	M	T	M	T	F1	F2	T	P	GE	C	GO		GA	F1	F2	GC
6U5	6,3	I	Oe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	G		A			F1	F2	
6U6	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	GE	C	GC			F1	F2	
6U7	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	T	P	G2	C	G3			F1	F2	GC
6V6	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	GE	C	GC			F1	F2	
6V4			voir EZ80																		
6V7	6,3	I	Tr	T	M	M	M	M	M	F1	F2	T	P		C				F1	F2	G
			D1	M	TD	M	M	M	M	F1	F2	M		D	C				F1	F2	
			D2	M	M	M	TD	M	M	F1	F2	M			C	D			F1	F2	
6W5	6,3	I	V1	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P		C				F1	F2	
			V2	M	M	M	T	M	M	F1	F2	M			C	P			F1	F2	
6W6	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	GE	C	GC			F1	F2	
6W7	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	T	P	G2	C	G3			F1	F2	GC
6X4	6,3	I	V1	T	F1	F2	M	M	M	M	M	M	A	F1	F2				A	K	
			V2	M	F1	F2	M	M	M	T	M	M							A	K	
6X5	6,3	I	V1	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P		C				F1	F2	
			V2	M	M	M	T	M	M	F1	F2	M			C	P			F1	F2	
6X6	6,3	I	Oe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	A	A	C	P			F1	F2	
6Y4			voir EZ80																		
6Y3	6,3	I	V	M	M	M	M	M	M	F1	F2	T							F1	F2	P
6Y5	6,3	I	D1	M	TD	M	M	M	M	F1	F2	M		D		C			F1	F2	
			D2	M	M	TD	M	M	M	F1	F2	M			D	C			F1	F2	
6Y6	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	GE	C	GC			F1	F2	
6Y7	6,3	I	T1	T	T	M	M	M	M	F1	F2	M	P	G	C	G		P	F1	F2	
			T2	M	M	M	T	M	T	F1	F2	M			C	G			F1	F2	
TYPE	CH.	CA	Fn	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				LAMPOMETRE									ANALYSEUR								

TYPE	CH	CA	Fn	LAMPOMETRE									ANALYSEUR									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6Z3	6,3	I	V	T	M	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P	C						F1	F2
6Z4	6,3	I	V1	M	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P	P	C					F1	F2
			V2	T	M	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P		C					F1	F2
6Z5	6,3	I	V1	F1	M	M	T	M	M	M	F1	F2	M	F1		C		P			F1	F2
			V2	F1	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	F1	P	C					F1	F2
6Z6	6,3	I	V1	T	M	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P	C						F1	F2
			V2	M	M	M	T	M	M	M	F1	F2	M			C		P			F1	F2
6Z7	6,3	I	T1	T	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P	G						F1	F2
			T2	M	M	M	T	M	M	M	F1	F2	M					G		P	F1	F2
6ZY5	6,3	I	V1	T	M	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P		C					F1	F2
			V2	M	M	M	T	M	M	M	F1	F2	M			C		P			F1	F2
7A4	6,3	I	Tr	M	M	M	M	T	T	T	F1	F2	M			C		P	G		F1	F2
7A5	7	I	Te	T	M	M	M	T	T	T	F1	F2	M	G2		C		P	GC		F1	F2
7A6	6,3	I	V1	M	M	M	M	M	M	P	F1	F2	M			C			P	P	F1	F2
			V2	T	M	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P				C			F1	F2
7A7	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	T	T	F1	F2	M	P	G2	C		G3		G1	F1	F2
7A8	6,3	I	He	T	T	M	T	T	T	T	F1	F2	M	GA	GO	C		GE	P	GC	F1	F2
7B4	6,3	I	r	M	M	M	M	T	T	T	F1	F2	M			C			P	G	F1	F2
7B5	6,3	I	Pe	T	T	M	M	T	T	T	F1	F2	M	G2	G3	C			P	G1	F1	F2
7B6	6,3	I	Tr	T	M	M	M	T	M	M	F1	F2	M	G	C				P		F1	F2
			D1	M	M	M	TD	M	M	M	F1	F2	M		C			D			F1	F2
			D2	M	M	M	M	M	M	TD	F1	F2	M		C					D	F1	F2
7B7	6,3	I	Pe	T	T	M	M	T	T	T	F1	F2	T	G2	G3	C			P	G1	F1	F2
7B8	6,3	I	He	T	T	M	T	T	T	T	F1	F2	M	GA	GO	C		GE	P	GC	F1	F2
7C5	7	I	Té	T	M	M	M	T	T	T	F1	F2	M	G2		C			P	GC	F1	F2
7C6	6,3	I	Tr	T	M	M	M	T	M	M	F1	F2	M	G	C				P		F1	F2
			D1	M	M	M	TD	M	M	M	F1	F2	M		C			D			F1	F2
			D2	M	M	M	M	M	M	TD	F1	F2	M		C					D	F1	F2
7C7	6,3	I	Pe	T	T	M	M	T	T	T	F1	F2	M	G2	G3	C			P	G1	F1	F2
7D7	6,3	I	He	T	T	M	T	T	T	T	F1	F2	M	GA	GO	C		GF	P	GC	F1	F2
7E5) I20I)	6,3		Tr	T	M	F1	T	T	M	M	F2	M	M	P	C	F1		GC	GC	G	F2	
7E6	6,3	I	Tr	T	M	M	M	T	M	M	F1	F2	M	G	C				P		F1	F2
			D1	M	M	M	TD	M	M	M	F1	F2	M		C			D			F1	F2
			D2	M	M	M	M	M	M	TD	F1	F2	M		C					D	F1	F2

TYPE	CH	CA	Fn	LAMPOMETRE									ANALYSEUR								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7E7	6,3	I	Pe	M	M	M	T	T	T	F1	F2	M			C	G2	P	G1	F1	F2	
			D1	TD	M	M	M	M	M	F1	F2	M	D		C				F1	F2	
			D2	M	TD	M	M	M	M	F1	F2	M		D	C				F1	F2	
7F7	6,3	I	T1	T	T	M	M	M	M	F1	F2	M	P	G	C		C		F1	F2	
			T2	M	M	M	T	M	T	F1	F2	M			C	G	C	P	F1	F2	
7G7	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	T	F1	F2	M	P	GE	C	G3		G	F1	F2	
7H6	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	T	F1	F2	M	P	GE	C	G3		G	F1	F2	
7H7	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	T	F1	F2	M	P	GE	C	G3		G	F1	F2	
7J7	6,3	I	He	T	T	M	T	T	T	F1	F2	M	GA	GO	C	GE	P	GC	F1	F2	
7K7	6,3	I	Tr	T	T	M	M	M	M	F1	F2	M	P	G			C		F1	F2	
			D1	M	M	M	TD	M	M	F1	F2	M			C	D			F1	F2	
			D2	M	M	M	M	M	TD	F1	F2	M			C			D	F1	F2	
7L7	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	T	F1	F2	M	P	GE	C	G3		G	F1	F2	
7N7	6,3	I	T1	T	T	M	M	M	M	F1	F2	M	P	G	C		C		F1	F2	
			T2	M	M	M	T	M	T	F1	F2	M			C	G	C	P	F1	F2	
7Q7	6,3	I	He	T	T	M	T	T	T	F1	F2	M	GA	GO	C	GE	P	GC	F1	F2	
7R7	6,3	I	Pe	M	M	M	T	T	T	F1	F2	M			C	GE	P	G1	F1	F2	
			D1	TD	M	M	M	M	M	F1	F2	M	D		C				F1	F2	
			D2	M	TD	M	M	M	M	F1	F2	M		D	C				F1	F2	
7S7	6,3	I	He	T	T	M	T	T	T	F1	F2	M	GA	GO	C	GE	P	GC	F1	F2	
7T7	6,3	I	Pe	T	T	M	M	T	T	F1	F2	M	GE	G2	C		P	GC	F1	F2	
7V7	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	T	F1	F2	M	P	GE	C	G3	GC	GC	F1	F2	
7W7	7	I	Pe	T	M	M	T	T	T	F1	F2	M	GE	C	C	G5	P	GC	F1	F2	
7Y4	6,3	I	V1	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P		C				F1	F2	
			V2	M	M	M	M	M	T	F1	F2	M			C			P	F1	F2	
7Z4	6,3	I	V1	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P		C				F1	F2	
			V2	M	M	M	M	M	T	F1	F2	M			C			P	F1	F2	
IO	2,5	D	Tr	T	T	M	M	M	M	F1	F2	M	P	G					F1	F2	
9P9	9,5	I	Pe	voir 6P9																	
IIA6	11	I	T1	M	M	T	M	M	T	F1	F2	M			P1	C		G1	F1	F2	
			T2	T	T	M	M	M	M	F1	F2	M	P1	G1	C				F1	F2	
11A8	11	I	He	T	T	M	T	M	T	F1	F2	T	P	GE	C	GD		GA	F1	F2	GC
11C5	11	I	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	P			G			F1	F2	
11E8	11	I	T1	M	M	M	T	M	T	F1	F2	M			C	G		P	F1	F2	
			Hex	T	T	M	M	M	M	F1	F2	T	P	GE	C				F1	F2	GC
11F6	11	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	GE	C	GC			F1	F2	
11J7	11	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	G2	C	G3			F1	F2	GC
11K7	11	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	G2	C	G3			F1	F2	GC
11L6	11	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	GE	C	GC			F1	F2	
11N7	11	I	T1	T	T	M	M	M	M	F1	F2	M	P	G	C				F1	F2	
			T2	M	M	M	TD	M	T	F1	F2	M			C	G		P	F1	F2	

TYPE CH. CA Fn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

LAMPOMETRE

ANALYSEUR

LAMPEMETRE

ANALYSEUR

TYPE	CH	CA	Fn	LAMPEMETRE									ANALYSEUR											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
11X5	11	I	V1	T	M	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P		C						F1	F2	
			V2	M	M	M	T	M	M	M	F1	F2	M			C	P						F1	F2
12	11	D	Tr	T	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P	G							F1	F2	
12A	11	D	Tr	T	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P	G							F1	F2	
12A5	6,3	I	Pe	T	T	F1	T	M	M	M	F2	F2	M	P	GE	F1	GC				C	F2	F2	
12A6	12,6	I	Pe	T	T	M	T	M	M	M	F1	F2	M	P	GE	C	GC					F1	F2	
12A7	12,6	I	Pe	T	T	M	M	M	M	M	F1	F2	T	P	GE	C						F1	F2	GC
			Di	M	M	M	M	M	TD		F1	F2	M							C		F1	F2	
12A8	12,6	I	He	T	T	M	T	M	T		F1	F2	T	P	GE	C	GO				P	F1	F2	GC
																				GA				
12AH7	12,6	I	T1	T	M	F1	M	T	M	M	M	F2	M	P		F1			G			C	F2	
			T2	M	M	F1	T	M	T	M	M	F2	M			C	F1	G			P	F2		
12AT6	12,6	I	Tr	M	F1	F2	M	M	M	M	T	T	M	D1			C	G			D2	G1	A	
12AU7	6,3	D	dTr	T	M	M	T	T	F1	F2	F2	F2	T	G1	C1	C2	G2	P1			mF	F1	F2	P2
12AT7	6,3	I	Tr	T	MC	M	M	T	F1	F2	F2	F2	M	G1	C					P	Fm	F1	F2	
			Tr	M	M	MC	T	M	F1	F2	F2	F2	T			C	G1				Fm	F1	F2	
12AV6	12,6	I	adDi	TD	F1	F2	MC	M	TD	M	M	M	M	D1	F1	F2	C				D2		P	
			Tr	M	F1	F2	MC	M	M	T	T	T	M		F1	F2	C					G1	P	
12AX7			voir 12AU7																					
12B6	12,6	I	Tr	T	M	M	T	M	M	M	F1	F2	M	P		C	G					F1	F2	
			Di	M	TD	M	M	M	M	M	F1	F2	M		D	C						F1	F2	
12B7	12,6	I	Pe	T	T	M	M	T	T		F1	F2	M	G2	G3	C			P	GC		F1	F2	
12B8	12,6	I	Pe	T	T	M	M	M	M	M	F1	F2	T	P	G2				C			F1	F2	GC
			Tr	M	M	T	T	M	M	M	F1	F2	M			G	P				C	F1	F2	
12BA6	12,6	I	Pe	M	F1	F2	T	M	M	M	T	M	M	EC			G3				A	G1	C	
12BE6	12,6	I	He	T	F1	F2	M	M	T	T	T	T	M	G2	F1	F2	K				A	G1	G3	
12C8	12,6	I	Pe	T	M	M	M	M	T	F1	F2	T	P		C					GE	F1	F2	GC	
12E8	12,6	I	Tr	T	M	M	T	M	M	M	F1	F2	M	P			G					F1	F2	
12F5	12,6	I	Tr	M	T	M	M	M	M	M	F1	F2	T		P	C						F1	F2	
12G7	12,6	I	Tr	T	M	M	M	M	M	M	F1	F2	T	P		C						F1	F2	G
			D1	M	TD	M	M	M	M	M	F1	F2	M		D	C						F1	F2	
			D2	M	M	M	TD	M	M	M	F1	F2	M			C	D					F1	F2	
12H6	12,6	I	D1	M	M	M	TD	M	M	M	F1	F2	M			C	P					F1	F2	
			D2	TD	M	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P	C							F1	F2	
12J5	12,6	I	Tr	T	M	M	T	M	M	M	F1	F2	M	P			G					F1	F2	
12J7	12,6	I	Pe	T	T	M	T	M	M	M	F1	F2	T	P	G2	C	G3					F1	F2	GC
12K7	12,6	I	Pe	T	T	M	T	M	M	M	F1	F2	T	P	G2	C	G3					F1	F2	GC
12SL7	12,6	I	T1	M	M	F2	M	T	M	T	F1	M	C		F2			G				P	F1	
			T2	M	T	F2	T	M	M	M	F1	M		G	F2	P				C		F1		
12SN7	12,6	I	T1	M	M	F2	M	T	M	T	F1	M	C		F2			G				P	F1	
			T2	M	T	F2	T	M	M	M	F1	M		G	F2	P				C		F1		

LAMPEMETRE

ANALYSEUR

TYPE	CH	CA	Fn	LAMPOMETRE									ANALYSEUR									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12SQ7	12,6	I	Tr	M	M	F1	M	M	T	T	F2	M	C		F1			P	G	F2		
			D1	M	TD	F1	M	M	M	M	M	F2	M	C	D	F1					F2	
			D2	M	M	F1	TD	M	M	M	M	F2	M	C		F1	D				F2	
12BR7	12,6	I	Tr	M	M	F1	M	M	T	T	F2	M	C		F1			P	G	F2		
			D1	M	TD	F1	M	M	M	M	M	F2	M	C	D	F1					F2	
			D2	M	M	F1	TD	M	M	M	M	F2	M	C		F1	D				F2	
12SS7	12,6	I	Pe	T	T	T		M	T		F2	M	G3	G1	P	C	C	G2	F1	F2		
12ST7	12,6	I	Tr	T	M	M	M	M	M	F1	F2	T	P							F1	F2	G
			D1	M	M	M	M	TD	M		F1	F2	M					D			F1	F2
12Z3	12,6	I	Va	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P	C					F1	F2		
12Z5	12,6	I	V1	F1	M	T	M	M	M	F2	F2	M	F1		P	C				F2	F2	
			V2	F1	T	M	M	M	M	M	F2	F2	M	F1	P		C				F2	F2
13BCIU1	6	I	Tr	T	M	M	M	M	M	F1	F2	T	P					C	F1	F2	GC	
			D1	M	M	TD	M	M	M	M	F1	F2	M			D		C	F1	F2		
			D2	M	M	M	TD	M	M	M	M	F1	F2	M			D		C	F1	F2	
13BF2U	12,6	I	Pe	T	T	M	M	M	M	F1	F2	T	P	GE				C	F1	F2	GC	
			D1	M	M	TD	M	M	M	M	F1	F2	M			D		C	F1	F2		
			D2	M	M	M	TD	M	M	M	M	F1	F2	M			D		C	F1	F2	
13F9U	12,6	I	Pe	T	T	F1	M	F2	T	M	M	T	P	G2	F1		F2	G3		C	GC	
13PGA	13	I	He	T	T	M	T	M	T	F1	F2	T	P	PO	C	GO		GE	F1	F2	GC	
13SPA	13	I	Pe	T	M	M	T	M	T	F1	F2	T	G2		C	P		G3	F1	F2	GC	
13VPA	13	I	Pe	T	M	M	T	M	T	F1	F2	T	G2		C	P		G3	F1	F2	GC	
14A4	14	I	Tr	M	M	M	M	T	T	F1	F2	M			C		P	G	F1	F2	G	
14AF7	14	I	T1	T	T	M	M	M	M	F1	F2	M	P	G	C		C			F1	F2	
			T2	M	M	M	T	M	T	T	F1	F2	M			C	G	C	P		F1	F2
14B8	14	I	He	T	T	M	T	T	T	F1	F2	M	GA	GO	C	GE	P	GC	F1	F2		
14C5	14	I	Té	T	M	M	M	T	T	F1	F2	M	G2		C		P	GC	F1	F2		
14C7	14	I	Pe	T	T	M	M	T	T	F1	F2	M	G2	G3	C		P	G1	F1	F2		
14E6	14	I	Tr	T	M	M	M	T	M	F1	F2	M	G	C	C		P			F1	F2	
			D1	M	M	M	TD	M	M	F1	F2	M			C	C	D			F1	F2	
			D2	M	M	M	M	M	D	F1	F2	M			C	C			D		F1	F2
14E7	14	I	Pe	M	M	M	T	T	T	F1	F2	M			C	G2	P	G1	F1	F2		
			D1	TD	M	M	M	M	M	F1	F2	M	D			C				F1	F2	
			D2	M	TD	M	M	M	M	F1	F2	M			D	C				F1	F2	
14F7	14		T1	T	T	M	M	M	M	F1	F2	M	P	G	C		C			F1	F2	
			T2	M	M	M	T	M	T	F1	F2	M			C	G	C	P		F1	F2	

TYPE CH. CA Fn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

LAMPOMETRE

ANALYSEUR

LAMPOMETRE

ANALYSEUR

TYPE	CH.	CA	Fn	LAMPOMETRE									ANALYSEUR								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14H7	14	I	Pe	T	T	M	T	M	T	F1	F2	M	P	GE	C	G3	GC	F1	F2		
			D1	M	M	M	TD	M	M	F1	F2	M		C		D	D	F1	F2		
			D2	M	M	M	M	M	TD	F1	F2	M		C				F1	F2		
14H7GL	14	I	Pe	T	T	M	T	M	T	F1	F2	M	P	GE	C	G3	GC	F1	F2		
			D1	M	M	M	TD	M	M	F1	F2	M		C		D	D	F1	F2		
			D2	M	M	M	M	M	TD	F1	F2	M		C				F1	F2		
14J7	14	I	He	T	T	M	T	T	T	F1	F2	M	G4	GO	C	GE	P	GC	F1	F2	
14N7	14	I	T1	T	T	M	M	M	M	F1	F2	M	P	G	C	C	C	F1	F2		
			T2	M	M	M	T	M	T	F1	F2	M				G	C	F1	F2		
14R7	14	I	Pe	M	M	M	T	T	T	F1	F2	M			C	G2	P	GI	F1	F2	
			D1	TD	M	M	M	M	M	F1	F2	M	D		C			F1	F2		
			D2	M	TD	M	M	M	M	F1	F2	M		D	C			F1	F2		
14Q7	14	I	He	T	T	M	T	T	T	F1	F2	M	GA	GO	C	GE	P	GC	F1	F2	
14S7	14	I	He	T	T	M	T	T	T	F1	F2	M	GA	GO	C	GE	P	GC	F1	F2	
14W7	14	I	Pe	T	M	M	T	T	T	F1	F2	M	GE	C	C	GS	P	GC	F1	F2	
14Z3	14	I	V	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P	C				F1	F2		
14Y4	14	I	V1	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P		C			F1	F2		
			V2	M	M	M	M	M	T	F1	F2	M			C		P	F1	F2		
15	2	I	Pe	T	T	M	M	M	M	F1	F2	T	P	GE	C			F1	F2	GC	
15E	2	I	Pe	T	T	M	M	M	M	F1	F2	T	P	GE	C			F1	F2	GC	
18	14	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	GE	C	GI		F1	F2		
18E	14	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	GE	C	GI		F1	F2		
19	2	D	T1	T	T	M	M	M	M	F1	F2	M	P	G				F1	F2		
			T2	M	M	T	T	M	M	F1	F2	M			P	G		F1	F2		
20J8	20	I	He	T	T	M	T	T	T	F1	F2	M	GA	GO	C	GE	P	GC	F1	F2	
21A7	20	I	He	T	T	M	T	T	T	F1	F2	M	GA	GO	C	GE	P	GC	F1	F2	
21TH8	21	I	He	T	T	M	T	M	T	F1	F2	T	P	GE	C	GO		GA	F1	F2	GC
22	3,3	D	Pe	T	T	M	M	M	M	F1	F2	T	P	GE				F1	F2	GC	
22AC	2,5	D	Pe	T	T	M	M	M	M	F1	F2	T	P	GE				F1	F2	GC	
24A	2,5	I	Pe	T	T	M	M	M	M	F1	F2	T	P	GE	C			F1	F2	GC	
24E	2,5	I	Pe	T	T	M	M	M	M	F1	F2	T	P	GE	C			F1	F2	GC	
24S	2,5	I	Pe	T	T	M	M	M	M	F1	F2	T	P	GE	C			F1	F2	GC	
25	2,5	I	Pe	T	T	M	M	M	M	F1	F2	T	P	GE	C			F1	F2	GC	
25A6	25	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	GE	C	GC		F1	F2		
25AC1D	1,4	D.	Tr	TD	M	F1	M	F2	M	M	M	TD	P		F1		F2			GC	
			Di	M	M	F1	M	F2	TD	M	M	M			F1		F2	D			
25A7	25	I	Pe	T	T	M	M	M	M	F1	F2	T	P	GE	C			F1	F2	GC	
			Di	M	M	M	M	M	T	F1	F2	M				C	P	F1	F2		
25AC5	25	I	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	P		C	G		F1	F2		

LAMPOMETRE

ANALYSEUR

LAMPEMETRE

ANALYSEUR

TYPE	CH	CA	Fn	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
25B5	25	I	DT flot	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P1	P2	C	G			F1	F2	
25B6	25	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	GE	C	GC			F1	F2	
25B8	25	I	Pe Tr	T	T	M	M	M	M	F1	F2	T	P	GE			C		F1	F2	GC
25C6	25	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	GE	C	GC			F1	F2	
25FID	25	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	GE	F1		F2	G5			GC
25L6	25	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	GE	C	GC			F1	F2	
25MID	1,4	D	Oe	T	T	F1	T	F2	M	M	M	M	P	P1	F1	G	F2				
25N6	25	I	DT flot	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P1	P2	C	G			F1	F2	
25RE	25	I	V1 V2	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P	C					F1	F2	
25T3G	25	I	V	X	X	MC	X	X	M	F1	F2	T			C				F1	F2	P
25X6	25	I	V	T	M	M	T	M	M	F2	F1	M	P1	C1	C2	P2			F2	F1	
25Y6	25	I	D1 D2	M	M	M	TD	M	M	F1	F2	M			C	P			F1	F2	
25Z3	25	I	V	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P	C					F1	F2	
25Z5	25	I	V1 V2	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P	C					F1	F2	
25Z6	25	I	V1 V2	M	M	M	T	M	M	F1	F2	M			C	P			F1	F2	
26	1,5	D	Tr	T	T	M	M	M	M	F1	F2	M	P	G					F1	F2	
27	2,5	I	Tr	T	T	M	M	M	M	F1	F2	M	P	G	C				F1	F2	
30	2	D	Tr	T	T	M	M	M	M	F1	F2	M	P	G					F1	F2	
30X	2	D	Tr	T	T	M	M	M	M	F1	F2	M	P	G					F1	F2	
31	2	D	Tr	T	T	M	M	M	M	F1	F2	M	P	G					F1	F2	
32	2	D	Té	TD	TD	M	M	M	M	F1	F2	TD	P	GE					F1	F2	GC
33	2	D	Pe	TD	TD	TD	M	M	M	F1	F2	M	P	GC	G2				F1	F2	
34	2	D	Té	TD	TD	M	M	M	M	F1	F2	TD	P	GE					F1	F2	GC
34E	2	D	Té	TD	TD	M	M	M	M	F1	F2	TD	P	GE					F1	F2	GC
35/5I	2,5	I	Pe	T	T	M	M	M	M	F1	F2	T	P	GE	C				F1	F2	GC
35A5	35	I	Té	M	M	M	M	T	T	F1	F2	M	G2		C		P	GC	F1	F2	
35B5	35	I	Pe	T	F1	F2	M	M	T	T	T	M	G2	F1	F2	KG3		P	G1	G1	
35L6	35	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	GE	C	GC			F1	F2	
35RE	35	I	V1 V2	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P	C					F1	F2	
35W4	17,5I 35	I	V	F2	F1	F1	M	M	T	M	M	M	F2	F1	F1			P		C	

TYPE	CH	CA	Fn	LAMPOMETRE									ANALYSEUR								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
35Z3	35	I	V	M	M	M	M	T	M	F1	F2	M			C		P	F1	F2		
35Z4	35	I	V	M	M	M	T	M	M	F1	F2	M			C		P	F1	F2		
35Z5	35	I	V	X	M	M	T	M	M	F1	F2	M			C		P	F1	F2		
35Z6	35	I	D1	M	M	M	TD	M	M	F1	F2	M			C		P	F1	F2		
			D2	TD	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P	C				F1	F2		
36	6,3	I	Pe	T	T	M	M	M	M	F1	F2	T	P	GE	C			F1	F2		
																			GC		
36E	6,3	I	Pe	T	T	M	M	M	M	F1	F2	T	P	GE	C			F1	F2		
37	6,3	I	Tr	T	T	M	M	M	M	F1	F2	M	P	G	C			F1	F2		
38	6,3	I	Pe	T	T	M	M	M	M	F1	F2	T	P	GE	C			F1	F2		
																			GC		
39/44	6,3	I	Pe	T	T	M	M	M	M	F1	F2	T	P	GE	C			F1	F2		
40	5	D	Tr	T	T	M	M	M	M	F1	F2	M	P	G				F1	F2		
40PPA	40	I	Pe	T	M	M	T	M	T	F1	F2	M	P		C	G	GE	F1	F2		
40SUA	40	I	V	M	M	M	T	M	M	F1	F2	M			C	P		F1	F2		
40Z5	45	I	V	X	M	M	M	M	M	F1	F2	M			C	P		F1	F2		
41	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	GE	C	G1		F1	F2		
41E	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	GE	C	G1		F1	F2		
41MDG	4	I	Pe	T	M	M	T	M	M	F1	F2	T	P	G2	C	P		F1	F2		
41MH	4	I	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	G		C	P		F1	F2		
																			G1		
41MHF	4	I	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	G		C	P		F1	F2		
41MHL	4	I	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	G		C	P		F1	F2		
41MLF	4	I	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	G		C	P		F1	F2		
41MP	4	I	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	G		C	P		F1	F2		
41MPG	4	I	He	T	T	M	T	M	T	F1	F2	T	P	PA	C	GA	GE	F1	F2		
41MPT	4	I	Pe	T	M	M	T	M	T	F1	F2	T	GE		C	G1	G3	F1	F2		
																			GC		
41MRC	4	I	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	G		C	P		F1	F2		
41MSG	4	I	Té	T	M	M	T	M	M	F1	F2	T	G		C	GE		F1	F2		
41MTA	4	I	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	G		C	P		F1	F2		
41MTB	4	I	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	G		C	P		F1	F2		
41MTL	4	I	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	G		C	P		F1	F2		
41MTS	4	I	P1	T	M	M	T	M	T	F1	F2	M	P		C	G	GE	F1	F2		
			P2	M	M	M	T	M	T	F2	F1	T			C	G	GE	F2	F1		
41MYP	4	I	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	G			P	C	F1	F2		
41STH	4	I	He	T	T	M	T	M	T	F1	F2	T	P	PA	C	GA	GE	F1	F2		
42	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	GE	C	G1		F1	F2		
42E	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	GE	C	G1		F1	F2		
42MPP	4	I	Pe	T	M	M	T	M	T	F1	F2	M	P		C	G	GE	F1	F2		
EN																					

LAMPOMETRE

ANALYSEUR

LAMPEMETRE

ANALYSEUR

TYPE	CH	CA	Fn	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
42MPT	4	I	Pe	T	M	M	T	M	T	F1	F2	T	GE		C	GI		G3	F1	F2	P
42OT	4	I	Pe	T	M	M	T	M	T	F1	F2	M	P		C	G1		GE	F1	F2	
42OTDD	4	I	Té	T	M	M	TD	M	M	F1	F2	T	GE		C	P			F1	F2	G
			D1	M	TD	M	M	M	M	F1	F2	M		D	C				F1	F2	
			D2	M	M	M		M	TD	F1	F2	T	GE		C			D	F1	F2	
42PTB	4	I	Pe	T	M	M	T	M	T	F1	F2	T	GE		C	P		G5	F1	F2	GC
42SPT	4	I	Pe	T	M	M	T	M	M	F1	F2	T	GE		C	G1			F1	F2	P
43	25	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	GE	C	GI			F1	F2	
43E	25	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	GE	C	GI			F1	F2	
43IU	4	D	V1	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P						F1	F2	
			V2	M	M	M	T	M	M	F1	F2	M				P			F1	F2	
44IU	4	D	V1	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P						F1	F2	
			V2	M	M	M	T	M	M	F1	F2	M				P			F1	F2	
45	2,5	D	Tr	T	T	M	M	M	M	F1	F2	M	P	G					F1	F2	
45IU	4	D	V1	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P						F1	F2	
			V2	M	M	M	T	M	M	F1	F2	M				P			F1	F2	
45L1U	45	I	Pe	T	T	F1	T	F2	M	M	M	M	P	GE	F1	G1	F2				C
45Z3	45	I	Va	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	P		C	P			F1	F2	
45Z5	45	I	Va	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	P		C	P			F1	F2	
46	2,5	I	Tr	T	T	M	M	M	M	F1	F2	M	P	G					F1	F2	
47	2,5	D	Té	T	T	T	M	M	M	F1	F2	M	P	G	GE				F1	F2	
47E	2,5	D	Té	T	T	T	M	M	M	F1	F2	M	P	G	GE				F1	F2	
48	30	I	Té	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	GE	GE		G		F1	F2	
49	2,5	D	Té	T	T	T	M	M	M	F1	F2	M	P	G	GE				F1	F2	
50	7,5	D	Tr	T	T	M	M	M	M	F1	F2	M	P	G					F1	F2	
50A5	50	I	Té	T	M	M	M	T	T	F1	F2	M	G2		C		P	GC	F1	F2	
50B5	50	I	Pe	T	F1	F2	M	M	T	T	T	M	G2	F1	F2	C		P	GI	GI	
50BC1D	1,4	D	Tr	T	M	F1	M	F2	M	M	M	T	P		F1		F2				G
			D1	M	M	F1	TD	F2	M	M	M	M			F1	D	F2				
			D2	M	M	F1	M	F2	TD	M	M	M			F1		F2	D			
50C6	50	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	GE	C	GC			F1	F2	
50F2D	1,4	D	Pe	T	T	F1	M	F2	T	M	M	T	P	G2	F1		F2	G3			GI
50KID	1,4	D	He	T	T	F1	T	F2	M	M	T	T	P	G3	F1	GA				PA	GC
50LID	1,4	D	Pe	T	T	F1	M	F2	T	M	M	T	P	C2	F1		F2	G5			GI
50L6	50	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	GE	C	GC			F1	F2	
50YIU	50	I	Va	T	F1	F1	M	F2	M	M	M	M	P	F1	F1		F2			C	

LAMPEMETRE

ANALYSEUR

TYPE	CH	CA	Fn	LAMPOMETRE									ANALYSEUR									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
50Y6GT	50	I	D1 D2	M TD	M M	M M	TD M	M M	M M	M M	F1 F1	F2 F2	M M	P	C	C	P			F1 F1	F2 F2	
50Z6	50	I	D1 D2	M TD	M M	M M	TD M	M M	M M	M M	F1 F1	F2 F2	M M	P	C	C	P			F1 F1	F2 F2	
50Z7	50	I	D1 D2	M TD	M M	M M	TD M	M M	M M	M M	F1 F1	F2 F2	M M	P	C	C	P			F1 F1	F2 F2	
52	6,3	I	Té	T	T	T	M	M	M	M	F1	F2	M	P	G	GE				F1	F2	
53	2,5	I	T1 T2	T M	T M	M T	M M	M M	M T	M	F2 F2	F1 F1	M M	P	G	P	C		G	F2 F2	F1 F1	
55	2,5	I	Tr D1 D2	T M M	M TD M	M M M	M M TD	M M M	M M M	M M M	F1 F1 F1	F2 F2 F2	T M M	P		DI	C		C	F1 F1 F1	F2 F2 F2	GC
55S	2,5	I	Tr D1 D2	T M M	M TD M	M M M	M M TD	M M M	M M M	M M M	F1 F1 F1	F2 F2 F2	T M M	P		DI	C		C	F1 F1 F1	F2 F2 F2	GC
56	2,5	I	Tr	T	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P	G	C				F1	F2	
56AS	2,5	I	Tr	T	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P	G	C				F1	F2	
56S	2,5	I	Tr	T	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P	G	C				F1	F2	
57	2,5	I	Pe	T	T	M	T	M	M	M	F2	F1	T	P	GE	C		G3		F2	F1	
57AS	2,5	I	Pe	T	T	M	T	M	M	M	F2	F1	T	P	GE	C		G3		F2	F1	
57S	2,5	I	Pe	T	T	M	T	M	M	M	F2	F1	T	P	GE	C		G3		F2	F1	
58	2,5	I	Pe	T	T	M	T	M	M	M	F2	F1	T	P	GE	C		G3		F2	F1	
58AS	2,5	I	Pe	T	T	M	T	M	M	M	F2	F1	T	P	GE	C		G3		F2	F1	
58S	2,5	I	Pe	T	T	M	T	M	M	M	F2	F1	T	P	GE	C		G3		F2	F1	
59	2,5	I	Pe	T	T	M	T	M	T	M	F1	F2	M	P	G2	C		G1	G3	F1	F2	
64	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	M	M	F2	F1	T	P	GE	C		G3		F2	F1	GC
65	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	M	M	F2	F1	T	P	GE	C		G3		F2	F1	GC
67	6,3	D	Tr	T	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P	G					F1	F2	
68	6,3	D	Tr	T	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P	G					F1	F2	
69	6,3	D	Tr	T	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P	G					F1	F2	
70A7	70	I	Pe Va	T M	T M	M T	T M	M M	M M	M	F1 F1	F2 F2	M M	P	G2		G1	C	C	F1 F1	F2 F2	
70L7	70	I	Pe Va	T M	T M	M T	T M	M M	M M	M	F1 F1	F2 F2	M M	P	G2		G1	C	C	F1 F1	F2 F2	
71A	5	D	Tr	T	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P	G			C		F1	F2	

LAMPEMETRE

ANALYSEUR

TYPE	CH.	CA	Fn	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
75	6,3	I	Tr	T	M	M	M	M	M	F1	F2	T	P		C					F1	F2	G1
			D1	M	TD	M	M	M	M	F1	F2	M			C	D1				F1	F2	
			D2	M	M	M	TD	M	M	F1	F2	M			C			D2		F1	F2	
75S	6,3	I	Tr	T	M	M	M	M	M	F1	F2	T	P		C					F1	F2	GI
			D1	M	M	M	TD	M	M	F1	F2	M			C	D1				F1	F2	
			D2	M	TD	M	M	M	M	F1	F2	M			C			D2		F1	F2	
76	6,3	I	Tr	T	T	M	M	M	M	F1	F2	M	P	G	C					F1	F2	
77	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	T	P	GE	C	G3				F2	F1	GI
77E	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	T	P	GE	C	G3				F2	F1	GI
78	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	T	P	GE	C	G3				F2	F1	G1
79	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	T	F1	F2	M	P	G2	C	G1		G3		F1	F2	
80	5	D	V1	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P							F1	F2	
			V2	M	T	M	M	M	M	F1	F2	M		P						F1	F2	
81	7,5	D	Va	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P							F1	F2	
82	2,5	D	V1	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P							F1	F2	
			V2	M	T	M	M	M	M	F1	F2	M		P						F1	F2	
83V	5	D	V1	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P							F1	F2	
			V2	M	T	M	M	M	M	F1	F2	M		P						F1	F2	
84	5	I	V1	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P		C					F1	F2	
			V2	M	T	M	M	M	M	F1	F2	M		P	C					F1	F2	
85	6,3	I	Tr	T	M	M	M	M	M	F1	F2	T	P		C					F1	F2	GC
			D1	M	TD	M	M	M	M	F1	F2	M		D1	C					F1	F2	
			D2	M	M	M	TD	M	M	F1	F2	M			C	D2				F1	F2	
85AS	6,3	I	Tr	T	M	M	M	M	M	F1	F2	T	P		C					F1	F2	GC
			D1	M	TD	M	M	M	M	F1	F2	M		D1	C					F1	F2	
			D2	M	M	M	TD	M	M	F1	F2	M			C	D2				F1	F2	
89	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F2	F1	M	P	GE	C	G3				F2	F1	
99	3,3	D	Tr	T	T	M	M	M	M	F1	F2	M	P	G						F1	F2	
99V	3,3	D	Tr	T	T	M	M	M	M	F1	F2	M	P	G						F1	F2	
99X	3,3	D	Tr	T	T	M	M	M	M	F1	F2	M	P	G						F1	F2	
I00/200			P2	M	T	F1	T	F2	T	M	F2	M		G2	F1	G	F2	P			F2	
111D	1,4	D	P1	T	T	F1	M	F2	M	T	F2	M	P2	G2	F1		F2				F2	
112A	5	D	Tr	T	T	M	M	M	M	F1	F2	M	P	G						F1	F2	
117L7	II7	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	GC	C	G2	C			F1	F2	
			Va	M	M	M	M	M	T	F1	F2	M			C		C	P		F1	F2	

TYPE CH. CA Fn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

LAMPEMETRE

ANALYSEUR

TYPE	CH	CA	Fn	LAMPES ETRE									ANAL SEUR								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
117M7	II7	I	Pe Va	T M	T M	M M	T M	M M	M T	F1 F1	F2 F2	M M	P	GC	C C	G2	C C	P	F1 F1	F2 F2	
117N7II7	II7	I	Pe Va	T M	T M	F1 F1	T M	M M	M M	F1 F1	F2 F2	M M	P	GC	F1 F1	G2	C C	F1 F1	F2 F2		
117P7	II7	I	Pe Va	T essai	T impossible	M	T	M	M	F1 F1	F2 F2	M	P	G1	C	G2	C	F1 F1	F2 F2		
117Z3	II7	I	Va	M	F1	F2	X	M	T	X	X	M	C	F1	F2			P	C1		
117Z6	II7	I	D1 D2	M TD	M M	M M	TD TD	M M	M M	F1 F1	F2 F2	M M	P	C	C	P			F1 F1	F2 F2	
182B	5	D	Tr	T	T	M	M	M	M	F1	F2	M	P	G					F1	F2	
I83 200A	5 5	D D	Tr Tr	T T	T T	M M	M M	M M	M M	F1 F1	F2 F2	M M	P P	G G					F1 F1	F2 F2	
202DDT	20	I	Tr D1 D2	T M M	M TD M	M M M	M M M	M M TD	M M M	F1 F1 F1	F2 F2 F2	T M M	P	D	C C C			D	F1 F1 F1	F2 F2 F2	G
202MPG	20	I	He	T	T	M	T	M	T	F1	F2	T	P	GA	C	GO		GE	F1	F2	GC
202SPB	20	I	Pe	T	M	M	T	M	T	F1	F2	T	GE		C	P		G5	F1	F2	GC
202STH	20	I	Hex	T	T	M	T	M	T	F1	F2	T	P	G2	C	G1		GE	F1	F2	G4
202VP	20	I	Pe	T	M	M	T	M	M	F1	F2	T	GE		C	G1			F1	F2	P
202VPB	20	I	Pe	T	M	M	T	M	T	F1	F2	T	GE		C	P		G5	F1	F2	GC
205D	4,5	D	Tr	T	T	M	M	M	M	F1	F2	M	P	G					F1	F2	
217A	IO	D	Va	F2	M	M	M	M	M	F1	M	T	F2						F1		P
2I7C	IO	D	Va	F2	M	M	M	M	M	F1	M	T	F2						F1		P
220B	2	D	T1 T2	M T	M T	M M	T M	M M	M M	F1 F1	F2 F2	M M	P	G		G		P	F1 F1	F2 F2	
225DV	2	D	V1 V2	T M	M M	F2 F2	M T	M M	F2 F2	F1 F1	F1 F1	M M	P		F2 F2	P		F2 F2	F1 F1	F1 F1	
240B	2	D	T1 T2	M T	M T	M M	T M	M M	M M	F1 F1	F2 F2	M M	P	G		G		P	F1 F1	F2 F2	
257	5	D	Pe	T	T	T	M	M	M	F1	F2	M	P	G1	G2				F1	F2	
29I	1,3	I	tr.V	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P1	P2	C	G2			F1	F2	
293	6,3	I	tr.V	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P1	P2	C	G2			F1	F2	
295	2,5	I	tr.V	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P1	P2	C	G2			F1	F2	

TYPE	CH	CA	Fn	LAMPOMETRE									ANALYSEUR									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
302THA	3	I	Hex Tr	T M	M T	M M	M T	M M	T M	F1 F1	F2 F2	T M	P		C C			GE	F1 F1	F2 F2	GC	
373	4	D	V	M	M	M	T	M	M	F1	F2	M				P			GE	F1	F2	
402OT	40	I	Té	T	M	M	M	M	T	F1	F2	T	P		C			GE	F1	F2	GC	
402P	40	I	Tr	T	M	M	M	M	M	F1	F2	T	P		C				F1	F2	GC	
402Pen40		I	Pe	T	M	M	M	M	T	F1	F2	T	P		C			G2	F1	F2	GC	
402PenA40		I	Pe	T	M	M	M	M	T	F1	F2	T	P		C			G2	F1	F2	GC	
405BU	4	D	V1 V2	T M	M M	M M	T M	M M	M M	F1 F1	F2 F2	M M	P				P		F1 F1	F2 F2		
442BU	4	D	V1 V2	T M	M M	M M	T M	M M	M M	F1 F1	F2 F2	M M	P				P		F1 F1	F2 F2		
460BU	4	D	V1 V2	T M	M M	M M	T M	M M	M M	F1 F1	F2 F2	M M	P				P		F1 F1	F2 F2		
485	3	I	Tr	T	T	M	M	M	M	F1	F2	M	P	G	C				F1	F2		
505	4	D	V	M	M	M	T	M	M	F1	F2	M					P		F1	F2		
506	4	D	V1 V2	T M	M M	M M	T M	M M	M M	F1 F1	F2 F2	M M	P				P		F1 F1	F2 F2		
506BU	4	D	V1 V2	T M	M M	M M	T M	M M	M M	F1 F1	F2 F2	M M	P				P		F1 F1	F2 F2		
506K	4	D	V1 V2	T M	M M	M M	T M	M M	M M	F1 F1	F2 F2	M M	P				P		F1 F1	F2 F2		
509	2	D	V1 V2	T M	M M	M M	T M	M M	M M	F1 F1	F2 F2	M M	P				P		F1 F1	F2 F2		
807	63	I	Té	T	T	M	M	M	M	F1	F2	T	GE	G1	C				F1	F2	P	
8I3	10	D	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	T	G3	GC		GE			F1	F2	P	
8I6	2,5	D	V	M	M	M	M	M	M	F1	F2	T							F1	F2	P	
836	2,5	D	V	M	M	M	M	M	M	F1	F2	T							F1	F2	P	
840	2	D	Pe	T	T	T	M	M	M	F1	F2	T	G3	G1	G2				F1	F2	P	
841	7,5	D	Tr	T	T	M	M	M	M	F1	F2	M	P	G					F1	F2		
842	7,5	D	Tr	T	T	M	M	M	M	F1	F2	M	P	G					F1	F2		
843	7,5	D	Tr	T	T	M	M	M	M	F1	F2	M	P	G					F1	F2		
866	2,5	D	D	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P						F1	F2		
866A	2,5	D	V	M	M	M	M	M	M	F1	F2	T							F1	F2	P	
866B	5	D	V	M	M	M	M	M	M	F1	F2	T							F1	F2	P	

TYPE CH CA Fn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

LAMPOMETRE

ANALYSEUR

TYPE	CH	CA	Fn	LAMPOMETRE									ANALYSEUR									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
866RK	2,5	D	V	M	M	M	M	M	M	M	F1	F2	T					F1	F2	P		
871	2,5	D	V	M	M	M	M	M	M	M	F1	F2	T					F1	F2	P		
872	5	D	V	M	F2	M	M	M	M	M	F1	M	T		F2			F1		P		
872A	5	D	V	M	F2	M	M	M	M	M	F1	M	T		F2			F1		P		
878	2,5	D	V	M	M	M	M	M	M	M	F1	F2	T					F1	F2	P		
879	2,5	D	V	M	M	M	M	M	M	M	F1	F2	T					F1	F2	P		
950	2	D	Pe	T	T	T	M	M	M	M	F1	F2	M	P	G1	G2		F1	F2			
954	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	M	M	F1	F2	T	G2	G3	C	G1	F1	F2	P		
956	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	M	M	F1	F2	T	G2	G3	C	G1	F1	F2	P		
955	6,3	I	Tr	T	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P	G	C		F1	F2			
957	1,25	D	Tr	T	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P	G			F1	F2			
958	I,2	D	Tr	T	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P	G			F1	F2			
959	I,2	D	Pe	T	T	M	T	M	M	M	F1	F2	T	G2	G3	G1		F1	F2	P		
967	2,5	D	Tr	T	M	M	M	M	M	M	F1	F2	T	G				F1	F2	P		
975A	5	D	V	F1	M	M	M	M	M	M	F2	M	T	F1				F2		P		
I204	6,3	I	Pe	T	M	M	T	T	M	M	F1	F2	M	P	C	C	G	GE	C	F1	F2	
I221	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	M	M	F2	F1	M	P	GE	C	G3			F2	F1	
I223	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	M	M	F1	F2	T	P	G2	C	G3			F1	F2	G1
I231	6,3	I	Pe	T	T	M	M	T	T	M	F1	F2	M	G2	G3	C		P	G1	F1	F2	
I232	6,3	I	Pe	T	T	M	M	T	T	M	F1	F2	M	G2	G3	C		P	G1	F1	F2	
I284	I26	I	Pe	T	T	F1	M	F2	T	T	M	M	M	G2	G3	F1		F2	G1	P	C	
I291	07	D	T1	T	F2	F1	M	F1	M	T	M	M	M	G	F2	F1		F1		P		
			T2	M	F2	F1	M	F1	T	M	T	M	M		F2	F1		F1	G		P	
I293	I4	D	Tr	M	M	F1	M	F2	T	T	M	M	M			F1		F2	G		P	
I294	I4	I	D	M	TD	F1	M	F2	M	M	M	M	M		P	F1		F2			C	
I560	5	D	V1	T	M	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P				F1		F2		
			V2	M	M	M	T	M	M	M	F1	F2	M			P		F1		F2		
I561	4	D	V1	T	M	M	M	M	M	M	F1	F2		P				F1		F2		
			V2	M	M	M	T	M	M	M	F1	F2				P		F1		F2		
I562	75	D	V	M	M	M	T	M	M	M	F1	F2	M			P		F1		F2		
I603	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	M	M	F2	F1	T	P	GE	C	G3			F2	F1	GC
I612	63	I	He	T	T	M	T	M	T	M	F1	F2	T	P	GE	C	GO	GA		F1	F2	GC
I616	25	D	V1	T	M	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P						F1	F2	
			V2	M	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M		P					F1	F2	
I619	2,5	I	Pe	T	T	M	T	M	M	M	F1	F2	M	P	GE	C	GC			F1	F2	
I620	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	M	M	F1	F2	T	P	G2	C	G3			F1	F2	G1
I621	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	M	M	F1	F2	M	P	GE	C	GC			F1	F2	

TYPE CH. CA Fn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

LAMPOMETRE

ANALYSEUR

LAMPEMETRE

ANALYSEUR

TYPE	CH	CA	Fn	LAMPEMETRE									ANALYSEUR								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I622	6,3	I	Pe	T	T	T	T	M	M	F1	F2	M	P	GE	C	GC			F1	F2	
I624	2,5	I	Pe	T	T	M	M	M	M	F1	F2	T	G2	G1					F1	F2	P
I629	12,6	I	Oe	T	T	M	T	M	T	F1	F2	M	P2	G	C	PD	P1		F1	F2	
I631	12,6	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	GE	C	GC			F1	F2	
I632	12,6	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	GE	C	GC			F1	F2	
I633	25	I	T1	M	M	F1	M	T	M	T	F2	M	C		F1		G		P	F2	
			T2	M	T	F1	T	M	M	M	F2	M		G	F1	P		C		F2	
I634	12,6	I	T1	M	T	F1	T	M	M	M	F2	M		G	F1	P		C		F2	
			T2	T	M	F1	M	M	M	T	F2	M	G		F1		C	P		F2	
I701	1,8	D	V1	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P						F1	F2	
			V2	M	M	M	T	M	M	F1	F2	M				P			F1	F2	
I702	1,8	D	V1	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P						F1	F2	
			V2	M	M	M	T	M	M	F1	F2	M				P			F1	F2	
I801	4	D	V1	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	F						F1	F2	
			V2	M	M	M	T	M	M	F1	F2	M				P			F1	F2	
I802	4	D	V	M	M	M	T	M	M	F1	F2	M				P			F1	F2	
I803	4	D	V	M	M	M	T	M	M	F1	F2	M				P			F1	F2	
I805	4	D	V1	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P						F1	F2	
			V2	M	M	M	T	M	M	F1	F2	M				P			F1	F2	
I810	4	D	V	M	M	M	M	M	M	F1	F2	T							F1	F2	P
I815	4	D	V1	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P						F1	F2	
			V2	M	M	M	T	M	M	F1	F2	M				P			F1	F2	
I817	4	D	V1	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P						F1	F2	
			V2	M	M	M	T	M	M	F1	F2	M				P			F1	F2	
I823	4	D	V1	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P						F1	F2	
			V2	M	M	M	T	M	M	F1	F2	M				P			F1	F2	
I831	4	D	V1	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P						F1	F2	
			V2	M	M	M	T	M	M	F1	F2	M				P			F1	F2	
I851	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	T	P	G2	C	G3			F1	F2	GC
I852	6,3	I	Pe	T	T	T	M	M	T	F1	F2	M	G3	G1	P	C	G2		F1	F2	
I853	6,3	I	Pe	T	T	T	M	M	T	F1	F2	M	G3	G1	P	C	G2		F1	F2	

TYPE CH. CA Fn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

LAMPEMETRE

ANALYSEUR

LAMPEMETRE

ANALYSEUR

TYPE	CH	CA	Fn	LAMPEMETRE						ANALYSEUR											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I875	4	D	V	M	M	M	M	M	M	F1	F2	T							F1	F2	P
I876	4	I	V	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P		C				F1	F2	
I877	4	I	VI	M	M	M	M	M	M	F1	F2	T							F1	F2	T
			V2	M	M	M	T	M	M	F1	F2	M							F1	F2	
I882	5	D	V1	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P1						F1	F2	
			V2	M	M	M	M	M	T	F1	F2	M							P2	F1	F2
I883	5	D	V1	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	PI							F1	F2
			V2	M	M	M	M	M	T	F1	F2	M							P2	F1	F2
2I02	2	D	Tr	T	M	T	M	M	M	F1	F2	M	P		G				F1	F2	
			D1	M	TD	M	M	M	M	F1	F2	M		D					F1	F2	
			D2	M	M	M	TD	M	M	F1	F2	M							F1	F2	
2I03	2	D	P1	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	G					F1	F2	
			P2	M	M	T	T	M	T	F1	F2	M							F1	F2	
2I5I	I4	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	GE	C				F1	F2	
46I3	4	D		T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	G						F1	F2	
46I4	4	I		T	M	Mc	T	M	M	F1	F2	M	G		C				F1	F2	
4654	6,3	I	Pe	M	T	M	T	M	T	F1	F2	T		G2	C				F1	F2	P
467I	6,3	I	Tr	T	T	M	M	M	M	F1	F2	M	P	G	C				F1	F2	
4672	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	T	G2	G3	C				F1	F2	P
4673	4	I	Pe	T	T	M	M	M	T	F1	F2	T	P	G2	C				F1	F2	GI
4674	4	I	Di	TD	M	M	M	M	M	F1	F2	M	D		C				F1	F2	
4682	4	I	Pe	T	T	M	M	M	M	F1	F2	T	P	G2	C				F1	F2	GI
4683	4	D	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	P						F1	F2	
4684	4	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	EC	C				F1	F2	
4688	4	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	Ec	C				F1	F2	
4689	4	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	Ec	C				F1	F2	
4694	4	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	Ec	C				F1	F2	
4696	6,3	I	Té	T	T	M	M	M	T	M	M	T	P	GE	CI						GI
4699	4	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	EC	C				F1	F2	
7000	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	G2	C				F1	F2	
7700	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	T	P	G2	C				F1	F2	GC
900I	6,3	I	Pe	F2	F1	M	T	T	T	M	M	M	F2	F1					P	GC	GE
9002	6,3	I	Pe	F2	F1	M	T	T	T	M	M	M	F2	F1					P	GC	GE
9003	6,3	I	Pe	F2	F1	M	T	T	T	M	M	M	F2	F1					P	GC	GE
A409	4	D	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	GI						F1	F2	
A4I0N	4	D	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	GI						F1	F2	
A4I4K	4	D	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	GI						F1	F2	

LAMPEMETRE

ANALYSEUR

TYPE	CH	CA	Fn	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A4I5	4	D	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	G1			P				F1	F2	
A425	4	D	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	G1			P				F1	F2	
A44IN	4	D	BG	T	T	F1	T	M	F2	M	M	M	G2	P	F1	G1		F2				
A442	4	D	Té	T	M	M	T	M	M	F1	F2	T	GI			G2				F1	F2	B
ABI	4	I	D1	M	M	M	TD	M	M	F1	F2	M			C	PI				F1	F2	
			D2	M	M	M	M	M	M	F1	F2	TD			C					F1	F2	P2
AB2	4	I	D1	TD	M	M	M	M	M	F1	F2	M	PI		C					F1	F2	
			D2	M	TD	M	M	M	M	F1	F2	M		P2	C					F1	F2	
ABCI	4	I	Tr	T	M	M	M	M	M	F1	F2	T	PT		C					F1	F2	GI
			DI	M	M	M	TD	M	M	F1	F2	M			C	PI				F1	F2	
			D2	M	M	M	M	M	TD	F1	F2	M			C			P2		F2	F2	
ABL1	4	I	Pe	T	T	M	M	M	M	F1	F2	T	P	GE	C					F1	F2	GI
			D1	M	M	M	TD	M	M	F1	F2	M			C	PI				F1	F2	
			D2	M	M	M	M	M	TD	F1	F2	M			C			P2		F1	F2	
AC2	4	I	Tr	T	M	M	M	M	M	F1	F2	T	P		C					F1	F2	GI
ACH1	4	I	Hex	TI	M	M	M	M	T	F1	F2	T	P		C			G2		F1	F2	GI
			Tr	M	T	M	T	M	M	F1	F2	M		GI	C	P				F1	F2	
ACME	4	I	Oe	T	M	M	T	M	T	F1	F2	M	P		C	GE		EC		F1	F2	
ACME4	4	I	Pe	T	M	M	T	M	M	F1	F2	T	GI		C	P				F1	F2	G2
ACME4	4	D	Pe	T	M	T	T	M	M	F1	F2	M	GI		G2	P				F1	F2	
AD1	4	D	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	P			GI				F1	F2	
ADL30	4	D	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	P			GI				F1	F2	
ADIOI	4	I	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	GI			P				F1	F2	
AF2	4	I	Pe	T	M	M	T	M	M	F1	F2	T	G2		C	G2				F1	F2	P
AF3	4	I	Pe	T	T	M	M	M	T	F1	F2	T	P	G2	C			G3		F1	F2	GI
AF7	4	I	Pe	T	T	M	M	M	T	F1	F2	T	P	G2	C			G3		F1	F2	GI
AHI	4	I	Hex	T	T	M	T	M	T	F1	F2	T	P	G2		G4		G3		F1	F2	GI
AH1 ¹⁰⁰	4	I	Hex	T	T	M	T	M	T	F1	F2	T	P	G2		G4		G3		F1	F2	GI
AK1	4	I	Oc	T	T	M	T	M	T	F1	F2	T	P	G1	C	G2		G3	F1	F2	G4	
AK2	4	I	Oc	T	T	M	T	M	T	F1	F2	T	P	G2	C	GI		G2		F1	F2	G4
AL1	4	D	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	G2		GC				F1	F2	
AL2	4	I	Pe	T	T	M	M	M	M	F1	F2	T	P	EC	C					F1	F2	GI
AL3	4	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	EC	C	GI				F1	F2	
AL4	4	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	EC	C	GI				F1	F2	
AL5	4	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	EC	C	GI				F1	F2	
AM1	4	I	Oe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	EC	C	GE				F1	F2	
AM2	4	I	Oe	T	T	M	T	M	T	F1	F2	M	P1	EC	C	GI		P2		F1	F2	

TYPE CH. CA Fn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

LAMPEMETRE

ANALYSEUR

LAMPOMETRE

ANALYSEUR

TYPE	CH.	CA	Fn	LAMPOMETRE									ANALYSEUR													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
APV 4200	4	D	V1 V2	T M	M M	M M	M T	M M	M M	M M	F1 F1	F2 F2	M M	P1							F1 F1	F2 F2				
AX1	4	D	V1 V2	T M	M M	M M	M T	M M	M M	M M	F1 F1	F2 F2	M M	P1							F1 F1	F2 F2				
AX50	4	D	V1 V2	T M	M M	M M	M T	M M	M M	M M	F1 F1	F2 F2	M M	PI							F1 F1	F2 F2				
AZ1	4	D	V1 V2	T M	M M	M M	M M	M M	M T	M M	F1 F1	F2 F2	M M	P1							P2	F1 F1	F2 F2			
AZ4	4	D	V1 V2	T M	M M	M M	M M	M M	M T	M M	F1 F1	F2 F2	M M	P1							P2	F1 F1	F2 F2			
AZII	4	D	V1 V2	T M	M M	M M	M M	M M	M T	M M	F1 F1	F2 F2	M M	PI							P2	F1 F1	F2 F2			
AZI2	4	D	V1 V2	T M	M M	M M	M M	M M	M T	M M	F1 F1	F2 F2	M M	PI							P2	F1 F1	F2 F2			
AZ2I	2	D	V1 V2	T M	M M	M T	F2 F2	T M	M T	M M	F1 F1	F1 F1	M M	P1	F2 F2		P2				P1	P2	F1 F1	F1 F1		
AZ41	4	D	V1 V2	T M	X X	F1 F1	M T	X X	X X	X X	F2 F2	X X	M M	P			F1 F1				Fm Fm	Fm Fm	F2 F2			
AZ50	4	D	V1 V2	T M	M M	M M	M T	M M	M M	M M	F1 F1	F2 F2	M M	P1									F1 F1	F2 F2		
B2I7	2	D	Tr	T	M	M	T	M	M	M	F1	F2	M	GI							P		F1 F1	F2 F2		
B226	2	D	Tr	T	M	M	T	M	M	M	F1	F2	M	GI							P		F1 F1	F2 F2		
B240	2	D	T1 T2	T M	M M	T M	M T	M M	M T	M M	F1 F1	F2 F2	M M	P		GI							G1	F1 F1	F2 F2	
B255	2	D	Té	T	M	M	T	M	M	M	F1	F2	T	GI										F1 F1	F2 F2	P
B262	2	D	Té	T	M	M	T	M	M	M	F1	F2	T	GI										F1 F1	F2 F2	P
B403	4	D	Tr	T	M	M	T	M	M	M	F1	F2	M	GI									P		F1 F1	F2 F2
B405	4	D	Tr	T	M	M	T	M	M	M	F1	F2	M	GI									P		F1 F1	F2 F2
B406	4	D	Tr	T	M	M	T	M	M	M	F1	F2	M	GI									P		F1 F1	F2 F2
B409	4	D	Tr	T	M	M	T	M	M	M	F1	F2	M	GI									P		F1 F1	F2 F2

LAMPOMETRE

ANALYSEUR

LAMPOMETRE

ANALYSEUR

TYPE	CH.	CA	Fn	LAMPOMETRE									ANALYSEUR								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
B4I5	4	D	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	GI		P		F1	F2			
B424	4	D	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	GI		P		F1	F2			
B438	4	D	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	GI		P		F1	F2			
B442	4	D	Té	T	M	M	T	M	M	F1	F2	T	GI		EC		F1	F2	P		
B442M	4	D	Té	T	M	M	T	M	M	F1	F2	T	GI		G2		F1	F2	P		
B443	4	D	Pe	T	M	T	T	M	M	F1	F2	M	GI	EC	P		F1	F2			
B443S	4	D	Pe	T	M	M	T	M	M	F1	F2	T	GI		P		F1	F2	EC		
B543	4	D	Pe	T	M	T	T	M	M	F1	F2	M	GI	EC	P		F1	F2			
B2006	20	I	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	GI	C	P		F1	F2			
B2038	20	I	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	GI	C	P		F1	F2			
B204I	20	I	Big	T	M	M	T	M	M	F1	F2	T	GI	C	G2		F1	F2	P		
B204	20	I	Té	T	M	M	T	M	M	F1	F2	T	GI	C	G2		F1	F2	P		
B2043	20	I	Pe	T	M	M	T	M	T	F1	F2	M	P	C	GI	G2	F1	F2			
B2044	20	I	Té	M	M	M	T	M	T	F1	F2	T		C	GI	G2	F1	F2	P		
			Di	TD	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P	C			F1	F2			
B2045	20	I	Té	T	M	M	T	M	M	F1	F2	T	GI	C	G2		F1	F2	P		
B2046	20	I	Pe	T	M	M	T	M	M	F1	F2	T	GI	C	EC		F1	F2	P		
B2047	20	I	Pe	T	M	M	T	M	M	F1	F2	T	GI	C	EC		F1	F2	P		
B2048	20	I	Hex	T	M	M	T	M	T	F1	F2	T	P	C	G3	G2	F1	F2	GI		
B2049	20	I	Hex	T	M	M	T	M	T	F1	F2	T	P	C	G3	G2	F1	F2	GI		
B2052	20	I	té	T	M	M	T	M	M	F1	F2	T	GI	C	G2		F1	F2	P		
B2055	20	I	Té	T	M	M	T	M	M	F1	F2	T	GI	C	G2		F1	F2	P		
B2099	20	I	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	GI	C	P		F1	F2			
BB1	I6	I	D1	M	M	M	TD	M	M	F1	F2	M		C	PI		F1	F2			
			D2	M	M	M	M	M	M	F1	F2	TD					F1	F2	P2		
BCH1	24	I	Hex	T	M	M	M	M	T	F1	F2	T	P	C		G2	F1	F2	GI		
			Tr	M	T	M	T	M	M	F1	F2	M		GI	C	P	F1	F2			
BL2	30	I	Pe	T	M	M	T	M	M	F1	F2	T	EC	C	P		F1	F2	GI		
CI09	1	D	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	GI		P		F1	F2			
CI42	I	D	Té	T	M	M	T	M	M	F1	F2	T	GI		EC		F1	F2	P		
C243N	2	D	Pe	T	M	T	T	M	M	F1	F2	M	GI	EC	P		F1	F2			
C405	4	D	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	GI		P		F1	F2			
C443	4	D	Pe	T	M	T	T	M	M	F1	F2	M	GI	EC	P		F1	F2			
C443N	4	D	Pe	T	M	T	T	M	M	F1	F2	M	GI	EC			F1	F2			
C453	4	D	Pe	T	M	T	T	M	M	F1	F2	M	GI	EC			F1	F2			

LAMPOMETRE

ANALYSEUR

TYPE	CH.	CA	Fn	LAMPOMETRE									ANALYSEUR									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
CB1	13	I	d1 d2	M TD	M M	M M	M M	M M	M M	M M	F1 F1	F2 F2	TD M			C C			F1 F1	R2 F2	PI	
CB2	13	I	D1 D2	M TD	TD M	M M	M M	M M	M M	M M	F1 F1	F2 F2	M M			PI C			F1 F1	F2 F2		
CBC1	13	I	Tr D1 D2	M M M	M M M	M M M	M TD M	M M M	M M TD	M M M	F1 F1 F1	F2 F2 F2	T M M	P		C C C		D1	F1 F1 F1	F2 F2 F2	GI	
CBL1	44	I	Pe D1 D2	T M M	T M M	M M M	M TD M	M M M	M M TD	M M M	F1 F1 F1	F2 F2 F2	T M M	P	EC	C C C		DI	F1 F1 F1	F2 F2 F2	GI	
CBL6	44	I	Pe D1 D2	T M M	T M M	M M M	M TD M	M M M	M M TD	M M M	F1 F1 F1	F2 F2 F2	T M M	P	EC	C C C		DI	F1 F1 F1	F2 F2 F2	GI	
CC2	13	I	Tr	T	M	M	M	M	M	M	F1	F2	T	P		C			F1	F2	GI	
CCHI	24	I	Hex Tr	T M	M T	M M	M T	M M	M M	T M	F1 F1	F2 F2	T M	P		C C			EC	F1 F1	F2 F2	GI
CCH2	29	I	Hex Tr	T M	T M	M M	M T	M M	M T	M T	F1 F1	F2 F2	T M	P	EC	C C		GI		F1 F1	F2 F2	GI
CF1	13	I	Pe	T	T	M	M	M	T	T	F1	F2	T	P	EC	C			G3	F1	F2	GI
CF2	13	I	Pe	T	T	M	M	M	T	T	F1	F2	T	P	EC	C			G3	F1	F2	GI
CF3	13	I	Pe	T	T	M	M	M	T	T	F1	F2	T	P	EC	C			G3	F1	F2	GI
CF7	13	I	Pe	T	T	M	M	M	T	T	F1	F2	T	P	EC	C			G3	F1	F2	GI
CF50	30	I	Pe	T	T	M	M	M	M	M	F1	F2	T	P	G2	C				F1	F2	GI
CK1	13	I	Oc	T	T	M	T	M	T	T	F1	F2	T	P	EC	C		GI	G2	F1	F2	G4
CK3	22	I	Oc	T	T	M	T	M	T	T	F1	F2	T	P	EC	C		GI	G2	F1	F2	G4
CK4	24	I	Pe	T	T	M	M	M	M	M	F1	F2	T	P	EC	C				F1	F2	GI
CK501	1,3	D	Pe	TD	TD	M	TD	M	M	M	F1	F2	M	P	EC			GI		F1	F2	
CK502	1,3	D	Pe	TD	TD	M	TD	M	M	M	F1	F2	M	P	EC			GI		F1	F2	
CK503	1,3	D	Pe	TD	TD	M	TD	M	M	M	F1	F2	M	P	EC			GI		F1	F2	
CK504	1,3	D	Pe	TD	TD	M	TD	M	M	M	F1	F2	M	P	EC			GI		F1	F2	
CK505	0.6 5	D	Pe	TD	TD	M	TD	M	M	M	F1	F2	M	P	EC			GI		F1	F2	
CL1	13	I	Pe	T	T	M	M	M	M	M	F1	F2	T	P	EC	C				F1	F2	GI
CL2	24	I	Pe	T	T	M	M	M	M	M	F1	F2	T	P	EC	C				F1	F2	GI
CL4	33	I	Pe	T	T	M	M	M	M	M	F1	F2	T	P	EC	C				F1	F2	GI
CY1	20	I	Va	T	M	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P		C				F1	F2	
CL6	35	I	Pe	T	T	M	M	M	M	M	F1	F2	T	P	EC	C				F1	F2	GI

TYPE	CH.	CA	Fn	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
------	-----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

LAMPOMETRE

ANALYSEUR

TYPE	CH.	CA	Fn	LAMPOMETRE									ANALYSEUR								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CY2	30	I	V1	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P		C				F1	F2	
			V2	M	M	M	M	M	T	F1	F2	M				C	P		F1	F2	
D1C	1,2	D	Tr	TD	TD	F2	M	M	M	F1	F2	M	A	GI	F2				F1	F2	
D2C	1,2	D	Tr	TD	TD	F2	M	M	M	F1	F2	M	A	G1	F2				F1	F2	
D3F	1,2	D	Pe	TD	TD	M	M	M	M	F1	F2	TD	EC	G3					F1	F2	P
D41	4	I	D1	TD	M	M	M	M	M	F1	F2	M	PI		C				F1	F2	
			D2	M	M	M	TD	M	M	F1	F2	M				P2			F1	R2	
D143	1	D	Pe	TD	M	M	TD	M	M	F1	F2	TD	GI			P			F1	F2	G2
D404	4	D	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	GI			P			F1	F2	
D407	4	I	He	T	T	M	T	M	T	F1	F2	T	P	G2	C	GI		G35	F1	F2	G4
D4IO	4	D	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	GI			P			F1	F2	
DAC21	1,3	D	Tr	TD	M	F1	M	F2	M	M	M	TD	P		F1		F2			G1	
DCH11	1,2	D	Hex	TD	TD	F1	M	TD	M	F1	F2	M	GI	EC	F1		P		F1	F2	
			Tr	M	M	F1	TD	M	TD	F1	F2	M			F1	GI	P		F1	F2	
DCH21	1,2	D	Hex	TD	TD	F1	M	F2	M	M	M	TD	P	G24	F1		F2			GI	
			Tr	M	M	F1	TD	F2	M	M	M	TD			F1	GI	F2			P	
DD4	4	I	D1	TD	M	M	M	M	M	F1	F2	M	D1		C				F1	F2	
			D2	M	M	M	TD	M	M	F1	F2	M			C	D2			F1	F2	
DD418	73	I	D1	M	M	M	M	M	M	F1	F2	TD			C				F1	F2	DI
			D2	TD	M	M	M	M	M	F1	F2	M	D2		C				F1	F2	
DD818	8	I	D1	M	M	M	M	M	M	F1	F2	TD			C				F1	F2	DI
			D2	M	M	M	TD	M	M	F1	F2	M			C	D2			F1	F2	
DDD11	1,2	D	T1	M	M	F1	TD	M	TD	F1	F2	M			F1	GI		PI	F1	F2	
			T2	TD	TD	F1	M	M	M	F1	F2	M	G2	P2	F1				F1	F2	
DDD25	1,3	D	T1	TD	TD	F1	M	F2	M	M	M	M	P1	7	F1		F2				
			T2	M	M	F1	TD	F2	TD	M	M	M			F1	G2	F2	P2			
DDL4	4	I	D1	TD	M	M	M	M	M	F1	F2	M	D1		C				F1	F2	
			D2	M	M	M	TD	M	M	F1	F2	M			C	D2			F1	F2	
DDPEN	4	I	Pe	T	M	M	T	M	M	F1	F2	T	G2		C	G1			F1	F2	P
			D1	M	TD	M	M	M	M	F1	F2	M		DI	C				F1	F2	
			D2	M	M	M	M	M	TD	F1	F2	M			C		D2		F1	F2	
TYPE	CH.	CA	Fn	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				LAMPOMETRE									ANALYSEUR								

LAMPOMETRE

ANALYSEUR

TYPE	CH.	CA	Fn	LAMPOMETRE									ANALYSEUR									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
DDT	4	I	Tr	T	M	M	M	M	M	F1	F2	T	P		C				F1	F2	GI	
			D1	M	TD	M	M	M	M	F1	F2	M		DI	C			F1	F2	GI		
			D2	M	M	M	M	M	TD	F1	F2	M			C		D2	F1	F2			
DDT16	16	I	Tr	T	M	M	M	M	M	F1	F2	T	P		C			F1	F2	GI		
			D1	M	TD	M	M	M	M	F1	F2	M		DI	C			F1	F2	GI		
			D2	M	M	M	M	M	TD	F1	F2	M			C		D2	F1	F2			
DF11	1,2	D	Pe	TD	TD	F1	M	M	TD	F1	F2	M	GI	G2	F1		P	F1	F2			
DF21	1,3	D	Pe	TD	TD	F1	M	F2	TD	M	M	TD	P	G2	F1		F2	G3		GI		
DF23	1,3	D	Pe	TD	TD	F1	M	F2	TD	M	M	TD	P	G2	F1		F2	G3		GI		
DHL	16	I	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	GI		C	P		F1	F2			
DK21	1,3	D	Oc	TD	TD	F1	TD	F2	M	M	TD	TD	P	G5	F1	GI	F2		G2	G4		
DK40	1,4	D		T	T	X	T	T	T	F1	F2		P	G5		G4	G2	G3	-F	+F	G4	
DK92	1,4	D	Hep	TD	TD	TD	TD	M	TD	F1	F2	M	G3	G2	GI	P	G4	-F	+F			
DL41	1,4	D		T	T	F1	T	X	X	F1	F2		P	G2	+F	GI		-F	+F			
DL93	1,4	D	Pe	T	T	T	T	M	F1	F2	F2	M	P	G2	GI	P	G3	M	-F	+F		
DL94	1,4	D	Pe	T	T	M	T	M	F1	F2	F2	M	GI	G2		A	G3	-F	+F			
DL11	12	D	Pe	TD	TD	F1	M	M	TD	F1	F2	M	GI	G2	F1		P	F1	F2			
DL81	1,3	D	Pe	TD	TD	F1	TD	F2	M	M	M	M	P	G2	F1	G1	F2					
DLL21	0,7	D	P1	TD	TD	F1	M	F2	M	TD	F1	M	P1	G2	F1		F2		GI	F1		
			P2	M	TD	F1	TD	F2	TD	M	F1	M		G2	F1	G1	F2	P2		F1		
DM21	1,3	D	Oe	TD	TD	F1	TD	F2	M	M	M	M	P	EC	F1	GI	F2					
DN41	4	I	Pe	T	M	M	T	M	M	F1	F2	T	G2		C	P			F1	F2	GI	
			D1	M	M	M	M	M	TD	F1	F2	M			C		D1	F1	F2			
			D2	M	TD	M	M	M	M	F1	F2	M		D2	C			F1	F2			
DP	16	I	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	GI		C	P			F1	F2		
DPPEN	16	I	Pe	T	M	M	T	M	T	F1	F2	M	P		C	GI	G2	F1	F2			
DPT	16	I	Pe	T	M	T	T	M	M	F1	F2	M	GI		G2	P	C	F1	F2			
DSPEN	16	I	Pe	T	M	M	TI	M	M	F1	F2	T	GI		C	G2			F1	F2	P	
DW702	4	D	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	GI		C	P			F1	F2		
DW1111	4	I	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	GI		C	P			F1	F2		
E	4	D	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	GI		C	P			F1	F2		
E1C	6,3	I	Tr	T	T	M	M	M	M	F1	F2	M	P	GI	C				F1	F2		
E1F	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	T	G2	G3	C	GI			F1	F2	P	
E2F	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	T	G2	G3	C	GI			F1	F2	P	
E3F				culot spécial																		
E406N	4	D	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	GI			P			F1	F2		
E408N	4	D	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	GI			P			F1	F2		
E409N	4	I	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	GI			P			F1	F2		
E415	4	I	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	GI			P			F1	F2		

LAMPEMETRE

ANALYSEUR

TYPE	CH.	CA	Fn	LAMPEMETRE									ANALYSEUR								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
E424N	4	I	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	GI			P		F1	F2		
E425	4	I	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	GI		P		F1	F2			
E428	4	I	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	GI		P		F1	F2			
E435	4	I	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	GI		P		F1	F2			
E441	4	I	Big	TD	M	M	TD	M	M	F1	F2	TD	GI	C	G2		F1	F2	P		
E438	4	I	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	GI		P		F1	F2			
E442	4	I	Big	TD	M	M	TD	M	M	F1	F2	TD	GI	C	G2		F1	F2	P		
E442S	4	I	Big	TD	M	M	TD	M	M	F1	F2	TD	GI	C	G2		F1	F2	P		
E443H	4	D	Pe	T	M	T	T	M	M	F1	F2	M	GI	EC	P		F1	F2			
E443N	4	D	Pe	T	M	T	T	M	M	F1	F2	M	GI	EC	P		F1	F2	P		
E444	4	I	Té	M	M	M	T	M	T	F1	F2	T		C	GI	G2	F1	F2	P		
			Di	TD	M	M	M	M	M	F1	F2	M	D	C			F1	F2			
E444S	4	I	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	GI	C	P		F1	F2			
			Di	M	M	M	M	M	M	F1	F2	TD		C			F1	F2	D		
E445	4	I	Pe	T	M	M	T	M	M	F1	F2	T	G2	C	G2		F1	F2	P		
E446	4	I	Pe	T	M	M	T	M	M	F1	F2	T	G2	C	G2		F1	F2	P		
E447	4	I	Pe	T	M	M	T	M	M	F1	F2	T	GC	C	G2		F1	F2	P		
E448	4	I	Hex	T	T	M	T	M	T	F1	F2	T	P	G4	C	G3	G2	F1	F2	G4	
E451	4	I	Té	T	M	T	T	M	M	F1	F2	M	GI		G2	P	F1	F2			
E452T	4	I	Pe	T	M	M	T	M	M	F1	F2	T	GI	C	G2		F1	F2			
E453	4	I	Pe	T	M	M	T	M	T	F1	F2	M	P	C	GI	G2	F1	F2			
	4	I	Té	T	M	M	T	M	M	F1	F2	T	GI	C	G2		F1	F2	P		
			Té	T	M	M	T	M	M	F1	F2	T	GI	C	G2		F1	F2	P		
E455	4	I		T	M	M	T	M	T	F1	F2	M	P	C	GI	G2	F1	F2			
E456	4	I	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	GI		P		F1	F2			
E457	6,3	I	Va	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P				F1	F2	C		
EAB1	6,3	I	D1	TD	M	M	M	M	M	F1	F2	M	DI		C		F1	F2			
			D2	M	TD	M	M	M	M	F1	F2	M		D2	C		F1	F2			
			D3	M	M	M	M	M	TD	F1	F2	M			C	D3	F1	F2			
EAF41	6,3	I	Pe	T	T	MC	T	M	MC	F1	F2	M	P	G2	G3	G1	G3	F1	F2		
			Di	M	M	MC	M	TD	MC	F1	F2	M				D					
EAF42	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	G2	K	GI	G3	F1	F2		
			Di	M	M	M	M	TD	M	F1	F2	M				D					
EB1	6,3	I	D1	TD	M	M	M	M	M	F1	F2	M	D1		C		F1	F2			
			D2	M	M	M	M	M	M	F1	F2	TD			C		F1	F2	D2		

LAMPEMETRE

ANALYSEUR

LAMPEMETRE

ANALYSEUR

TYPE	CH.	CA	Fn	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
EB2	6,3	I	D1	TD	M	M	M	M	M	F1	F2	M	DI		C				F1	F2	
			D2	M	TD	M	M	M	M	M	F1	F2	M		D2	C				F1	F2
EB4	6,3	I	D1	M	M	M	M	M	TD	F1	F2	M	CI					DI	F1	F2	
			D2	M	TD	M	M	M	M	M	F1	F2	M		D2	C2				F1	F2
EB11	6,3	I	D1	M	TD	M	M	M	M	F1	F2	M	CI	DI					F1	F2	
			D2	M	M	M	M	M	TD	F1	F2	M			C2			D2	F1	F2	
EB41	6,3	I	DD	X	M	Mc	TD	Mc	TD	F1	F2	M	CI	M	CI	DI	C2	D2	FI	F2	
EB9I	6,3	I	DD	M	FI	F2	TD	M	Mc	Mc	TD	M	M	F1	F2	D2		C2	C1	D1	
			Tr	T	M	M	M	M	M	M	F1	F2	T	P		C				F1	F2
EBC1	6,3	I	D1	M	M	M	TD	M	M	F1	F2	M			C	P1			F1	F2	
			D2	M	M	M	M	M	TD	F1	F2	M			C			P2	F1	F2	
EBC11	6,3	I	Tr	T	T	M	M	M	M	F1	F2	M	GI	P	C				F1	F2	
			D1	M	M	M	TD	M	M	M	F1	F2	M				D1			F1	F2
EBC3	6,3	I	Tr	T	M	M	M	M	M	F1	F2	T	P		C				F1	F2	GI
			D1	M	M	M	TD	M	M	M	F1	F2	M			C	PI			F1	F2
EBC41	6,3	I	Tr	T	M	Mc	M	T	M	F1	F2	M	P		C		G1	Hi	F1	F2	
			D1	M	TD	MC	M	M	M	M	F1	F2	M		DI	C					
EBF1	6,3	I	Pe	T	T	M	M	M	M	F1	F2	T	P	G2	C				F1	F2	GI
			D1	M	M	M	TD	M	M	M	F1	F2	M			C	DI			F1	F2
EBF2	6,3	I	D2	M	M	M	M	M	TD	F1	F2	M			C			D2	F1	F2	
EBF11	6,3	I	Pe	T	T	M	M	T	M	F1	F2	M	GI	G2	C		P		F1	F2	
			J1	M	M	M	TD	M	M	M	F1	F2	M				DI			F1	F2
EBF80	6,3	I	Di	TD	TD	MC	M	M	T	F1	F2	M	D1	D2	C				F1	F2	
			Pe	M	M	MC	T	T	T	T	F1	F2	T			C	GI	P	G3	F1	F2
EBL1	6,3	I	Pe	T	T	M	M	M	M	F1	F2	T	P	G2	C				F1	F2	GI
			D1	M	M	M	TD	M	M	M	F1	F2	M			C	D1			F1	F2
EBL21	6,3	I	D2	M	M	M	M	M	TD	F1	F2	M			C			D2	F1	F2	
			Pe	T	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	GI	G2	C		P		F1	F2
EC2	6,3	I	D1	M	M	M	M	M	M	F1	F2	M			C				F1	F2	GI
			D2	M	M	M	TD	M	M	M	F1	F2	M			C				F1	F2
EC41	6,3	I	Tr	T	M	M	M	M	M	F1	F2	T	P		C				F1	F2	GI
			Tr	M	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M		G	K		A		F1	F2
TYPE	CH.	CA	Fn	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9

LAMPEMETRE

ANALYSEUR

LAMPEMETRE

ANALYSEUR

TYPE	CH.	CA	Fn	LAMPEMETRE									ANALYSEUR												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
EDD11	6,3	I	T1 T2	T M	T M	M M	M T	M M	M M	M T	F1 F1	F2 F2	M M	GI	P			GI		P	F1 F1	F2 F2			
EDI300	13	I	D1 D2	TD M	M TD	M M	M M	M M	M M	M M	F1 F1	F2 F2	M M	PI		C						F1 F1	F2 F2		
EEP1	6,3	I	Té	T	T	MC	X	M	T	T	F1	F2	T	P	G2	C		M	CF	F1	F2		GI		
EF1	6,3	I	Pe	T	T	M	M	M	T	T	F1	F2	T	P	G2	C				G3	F1	F2	GI		
EF2	6,3	I	Pe	T	T	M	M	M	T	T	F1	F2	T	P	G2	C				G3	F1	F2	GI		
EF3	6,3	I	Pe	T	T	M	M	M	T	T	F1	F2	T	P	G2	C				G3	F1	F2	GI		
EF5	6,3	I	Pe	T	T	M	M	M	T	T	F1	F2	T	P	G2	C				G3	F1	F2	GI		
EF6	6,3	I	Pe	T	T	M	M	M	T	T	F1	F2	T	P	G2	C				G3	F1	F2	GI		
EF7	6,3	I	Pe	T	T	M	M	M	T	T	F1	F2	T	P	G2	C				G3	F1	F2	GI		
EF8	6,3	I	Hex	T	T	M	T	M	T	T	F1	F2	T	P	EC	C	G2			G2	F1	F2	GI		
EF9	6,3	I	Pe	T	T	M	M	M	T	T	F1	F2	T	P	G2	C				G3	F1	F2	GI		
EF11	6,3	I	Pe	T	T	M	M	M	T	T	F1	F2	M	G1	G2	C				P	F1	F2			
EFI2	6,3	I	Pe	T	T	M	M	M	T	T	F1	F2	M	G1	G2	C				P	F1	F2			
EFI3	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	T	T	F1	F2	M	G1	G2	C	G3			P	F1	F2			
EFI4	6,3	I	Pe	M	T	M	T	T	T	T	F1	F2	M	C	GI		G3	G2		P	F1	F2			
EF22	6,3	I	Pe	T	M	M	M	T	T	T	F1	F2	M	G2	G3	C		P		G1	F1	F2			
EF40	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	T	T	F1	F2	M	P	GI	K	GE			G3	F1	F2			
EF4I	6,3	I	Pe	T	T	MC	T	MC	MC	MC	F1	F2	M	P	G2	CG3	GI	CG3	CG3	G3	F1	F2			
EF42	6,3	I	Pe	T	M	M	T	T	T	T	F1	F2	M	P		K	G1	G2		G3	F1	F2			
EF50	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	T	T	F1	F2	M	P	GE	K	GI			G3	F1	F2			
EF5I	6,3	I	Pe	M	T	M	T	T	T	T	F1	F2	M	K	G3	K	GE	P		GI	F1	F2			
EF55	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	T	T	F1	F2	M	P	GE	K	GI	M		G3	F1	F2	M		
EFF51	6,3	I	1°P 2°P	T M	T M	M T	M T	M T	T M	T M	F1 F1	F2 F2	M M	P	GE		G1	GE	P		G1	F1	F2	M K K	
EF80	6,3	I	Pe	T	T	MC	T	M	M	M	F1	F2	MC	P	G2	C	G1	M		G3	F1	F2	C		
EFM1	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	T	T	F1	F2	M	P	G2	C	GI			EC	F1	F2			
EFM11	6,3	I	Pe	T	T	M	M	T	T	T	F1	F2	M	GI	P	C		EC		G2	F1	F2			
EH1	6,3	I	Hex	T	T	M	T	M	T	T	F1	F2	T	P	G2	C	G4			G3	F1	F2	GI		
EH2	6,3	I	He	T	T	M	T	M	T	T	F1	F2	T	P	G2	G3C	G4			G3	F1	F2	GI		
EKI	6,3	I	●c	T	T	M	T	M	T	T	F1	F2	T	P	G5	C	GI			G2	F1	F2	G4		
EK2	6,3	I	Oc	T	T	M	T	M	T	T	F1	F2	T	P	G5	C	GI			G2	F1	F2	G4		
EK3	6,3	I	●c	T	T	M	T	M	T	T	F1	F2	T	P	G5	C	GI			G2	F1	F2	G4		
EL1	6,3	I	●e	T	T	M	M	M	M	M	F1	F2	T	P	EC	C					F1	F2	GI		
EL2	6,3	I	Pe	T	T	M	M	M	M	M	F1	F2	T	P	EC	C					F1	F2	GI		
EL3	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	M	M	F1	F2	M	P	EC	C	GI				F1	F2			
EL3N	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	M	M	F1	F2	M	P	EC	C	GI				F1	F2			

TYPE	CH.	CA	Fn	LAMPEMETRE									ANALYSEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9				

TYPE	CH.	CA	Fn	LAMPEMETRE									ANALYSEUR								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
EL5	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	EC	C	GI			F1	F2	
EL6	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	EC	C	GI			F1	F2	
EL11	6,3	I	Pe	T	T	M	M	M	T	F1	F2	M	GI	G2	C		P	F1	F2		
EL11) 375)	6,3	I	Pe	T	T	M	M	M	T	F1	F2	M	GI	G2	C		P	F1	F2		
EL12	6,3	I	Pe	T	T	M	M	M	T	F1	F2	M	GI	G2	C		P	F1	F2		
EL12) 375)	6,3	I	Pe	T	T	M	M	M	T	F1	F2	M	GI	G2	C		P	F1	F2		
EL20	6,3	I	Pe	T	T	M	M	T	T	F1	F2	M	GE	G3	K		P	G1	F1	F2	
EL38	6,3	I	Pe	M	T	MC	T	T	M	F1	F2	T		G2	C	GI	G3		F1	F2	
EL39	6,3	I	Pe	M	T	MC	T	M	T	F1	F2	T		G2	C	GI	M	G3	F1	F2	
EL41	6,3	I	PH	T	T	MC	T	MC	M	F1	F2	M	P	G2	CG3	G1	CG3		F1	F2	
EL42	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	A	GE	K	G1	K		F1	F2	
EL43	6,3	I	Ppv	T	T	MC	T	M	T	F1	F2	M	P	G2	C	GI	M	G3	F1	F2	
EL60	6,3	I	Pe	T	M	M	T	T	T	F1	F2	M	P		K	GE	G3	G1	F1	F2	
EL50	6,3	I	Pe	M	T	M	T	M	T	F1	F2	T		G2	C	GI		G3	F1	F2	
EL5I	6,3	I	Pe	M	T	M	T	M	T	F1	F2	T		G2	C	GI		G3	F1	F2	
ELL1	6,3	I	P1	T	T	M	M	T	M	F1	F2	M	P	G2	C		GI		F1	F2	
			P2	M	T	M	T	M	T	F1	F2	M		G2	C	GI		P	F1	F2	
EM1	6,3	I	Oei	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	EC	C	GT		GO	F1	F2	
EM3	6,3	I	Oei	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	EC	C	GT		GO	F1	F2	
EM4	6,3	I	ei	T	T	M	T	M	T	F1	F2	M	P	EC	C	GI		P	F1	F2	
EM11	6,3	I	Oei	T	T	M	M	T	T	F1	F2	M	GI	P	C		EC	P	F1	F2	
EM34	6,3	I	Oem	T	T	MC	T	M	T	F1	F2	M	PI	G	C	E	M	P2	F1	F2	
EZ1	6,3	I	V1	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	PI		C				F1	F2	
			V2	M	M	M	M	M	T	F1	F2	M			C			P2	F1	F2	
EZ2	6,3	I	V1	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P1		C				F1	F2	
			V2	M	M	M	M	M	T	F1	F2	M			C			P2	F1	F2	
EZ3M	6,3	I	V1	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	PI		C				F1	F2	
			V2	M	M	M	M	M	T	F1	F2	M			C			P2	F1	F2	
EZ4N	6,3	I	V1	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	PI		C				F1	F2	
			V2	M	M	M	M	M	T	F1	F2	M			C			P2	F1	F2	
EZ11	6,3	I	V1	M	T	M	M	M	M	F1	F2	M	C	P1					F1	F2	
			V2	M	M	M	M	M	T	F1	F2	M	C					P2	F1	F2	

LAMPEMETRE

ANALYSEUR

TYPE	CH.	CA	Fn	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
EZ12	6,3	I	V1	M	T	M	M	M	M	F1	F2	M	C	PI						F1	F2
			V2	M	M	M	M	M	T	F1	F2	M	C					P2		F1	F2
EZ80	6,3	I	V1	T	X	Mc	X	X	X	F1	F2	M	Pc		C					F1	F2
			V2	M	X	Mc	X	X	X	F1	F2	T			C					F1	F2
EZ40	6,3	I	V1	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P1			P2				F1	F2
			V2	M	M	M	T	M	M	F1	F2	M								F1	F2
F2I5	2,5	I	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	GI			P				F1	F2
F4IO	4	D	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	GI			P				F1	F2
F4IOE	4	D	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	GI			P				F1	F2
F443N	4	D	Pe	T	M	T	T	M	M	F1	F2	M	GI		EC	P				F1	F2
F460	20	I	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	GI		C	P				F1	F2
F704	7,5	D	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	GI			P				F1	F2
FH211820	1820	I	Hex	T	T	M	T	M	T	F1	F2	T	P	G4	C	G3		G2		F1	F2
FZ1	13	I	V1	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	PI		C					F1	F2
			V2	M	M	M	M	M	T	F1	F2	M			C			P2		F1	F2
G1074	4	D	V1	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	PI							F1	F2
			V2	M	M	M	T	M	M	F1	F2	M				P2				F1	F2
GA	5	D	Té	T	T	T	M	M	M	F1	F2	M	P	GC	G2					F1	F2
GDT4	4	I	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	GI		C	P				F1	F2
GZ32	5	I	V	M	T	F1	M	M	T	F2	M	M		PI	EC1			P2		F2	F2
GDT4B	4	I	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	GI		C	P				F1	F2
GZ40	5	I	V1	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	PI			P2				F1	F2
			V2	M	M	M	T	M	M	F1	F2	M								F1	F2
H30	13	I	Tr	T	M	M	M	M	M	F1	F2	T	P		C					F1	F2
HD22	2	D	Tr	M	M	M	TD	M	M	F1	F2	TD				P				F1	F2
			DI	TD	M	M	M	M	M	F1	F2	M	DI							F1	F2
			D2	M	M	TD	M	M	M	F1	F2	M			D2					F1	F2
HK253	5	D	V	F1	M	M	M	M	M	F2	M	T	F1							F2	P
KY113	1,4	D	Tr	TD	TD	M	M	M	M	F1	F2	M	P	GI						F1	F2
HY115	1,4	D	Pe	TD	TD	TD	M	M	M	F1	F2	M	P	G1	G2					F1	F2
HY125	1,4	D	Pe	TD	TD	TD	M	M	M	F1	F2	M	P	G1	G2					F1	F2
HY866	2,5	D	V	M	M	M	M	M	M	F1	F2	T								F1	F2
HPI0I8	IO	I	Pe	T	M	M	T	M	T	F1	F2	T	P		C	G3		G2		F1	F2
HPIII8	IO	I	Pe	T	M	M	T	M	T	F1	F2	T	P		C	G3		G2		F1	F2
KB2	2	I	D1	TD	M	M	M	M	M	F1	F2	M	D1		C					F1	F2
			D2	M	TD	M	M	M	M	F1	F2	M		D2	C					F1	F2
KBCI	2	D	Tr	TD	M	M	M	M	M	F1	F2	T								F1	2
			DI	M	M	M	TD	M	M	F1	F2	M				DI				F1	F2
			D2	M	M	M	M	M	TD	F1	F2	M						D2		F1	F2

LAMPEMETRE

ANALYSEUR

TYPE	CH.	CA	Fn	LAMPEMETRE									ANALYSEUR								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
KC1	2	I	Tr	TD	M	M	TD	M	M	F1	F2	M	P			GI		F1	F2		
KC3	2	I	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	P		GI		F1	F2			
KC4	2	I	Tr	TD	M	M	TD	M	M	F1	F2	M	P		GI		F1	F2			
KCH1	2	D	Hex	TD	TD	M	M	M	M	F1	F2	TD	P	G4				F1	F2	GI	
			Tr	M	M	M	TD	M	TD	F1	F2	M			GI		P	F1	F2		
KDD1	2	D	T1	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	P			GI		F1	F2		
			T2	M	T	M	M	M	T	F1	F2	M		GI			P	F1	F2		
KF1	2	D	Pe	TD	M	M	TD	M	TD	F1	F2	TD	G2		GI		G3	F1	F2	P	
KF2	2	D	Pe	TD	M	M	TD	M	TD	F1	F2	TD	G2		GI		G3	F1	F2	P	
KF3	2	D	Pe	TD	TD	M	M	M	TD	F1	F2	TD	P	GE			G3	F1	F2	GI	
KF4	2	D	Pe	TD	TD	M	M	M	TD	F1	F2	TD	P	GE			G3	F1	F2	GI	
KF7	2	D	Pe	M	TD	M	TD	M	TD	F1	F2	TD		GE		GI	G3	F1	F2	P	
KF8	2	D	Pe	M	TD	M	TD	M	TD	F1	F2	TD		GE		GI	G3	F1	F2	P	
KHI	2	D	Hex	TD	TD	M	TD	M	TD	F1	F2	TD	P	G2		G4	G3	F1	F2	GI	
KK2	2	D	Oc	TD	TD	M	TD	M	TD	F1	F2	TD	P	G35		GI	G2	F1	F2	G4	
KL1	2	D	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	G2		GI		F1	F2		
KL2	2	D	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	G2		GI		F1	F2		
KL4	2	D	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	G2		GI		F1	F2		
KL5	2	D	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	G2		GI		F1	F2		
L486D	4	D	Pe	T	M	T	T	M	M	F1	F2	M	GI		EC	P		F1	F2		
ME4	4	I	Oe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	EC	C	GT	G0	F1	F2		
MC1	1,9	D	Tr	TD	TD	M	M	M	M	F1	F2	M	P	GI				F1	F2		
MH1118	10	I	He	T	T	M	T	M	T	F1	F2	T	P	G2	C	GI	G35	F1	F2	G4	
MH2018	20	I	Hex	T	T	M	T	M	T	F1	F2	T	P	G4	C	G3	G2	F1	F2	GI	
MH4018	4	I	He	T	T	M	T	M	T	F1	F2	T	P	G2	C	GI	G35	F1	F2	G4	
MHD4	4	I	Tr	T	M	M	M	M	M	F1	F2	T	P		C			F1	F2	G	
			D1	M	TD	M	M	M	M	F1	F2	M		DI				F1	F2		
			D2	M	M	M	M	M	TD	F1	F2	M						D2	F1	F2	
MSP4	4	I	Pe	T	M	M	T	M	T	F1	F2	T	G2		C	GI	G3	F1	F2	P	
MU14	4	D	V1	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P					F1	F2		
	4	D	V2	M	M	M	T	M	M	F1	F2	M			P			F1	F2		
N30	13	I	Pe	T	M	T	T	M	M	F1	F2	M	GI		G2	P	C	F1	F2		
N31	26	I	Pe	T	M	T	T	M	M	F1	F2	M	GI		G2	P	C	F1	F2		
N4I	4	I	Pe	T	M	T	T	M	M	F1	F2	M	GI		G2	P	C	F1	F2		
NF2	12,6	I	Pe	T	T	M	M	M	T	F1	F2	T	P	G2	C		G3	F1	F2	GI	
P2	2	D	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	GI			P		F1	F2		
P40/800	7,2	D	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	GI			P		F1	F2		

LAMPEMETRE

ANALYSEUR

TYPE	CH.	CA	Fn	LAMPOMETRE									ANALYSEUR								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
PAI/800	7,2	D	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	GI			P			F1	F2	
PL81	21,5	I	Pe	X	T	MC	T	X	M	F1	F2	(I)	C.I	G2	C	GI	CI	G3	F1	F2	CI
PL82	16,5	I	Pe	T	X	MC	T	X	T	F1	F2	X	P	CI	C5	GI	CI	G2	F1	F2	CI
PL83	15	I	Pe	T	M	MC	T	M	M	F1	F2	T	P	M	C	G1	G3		F1	F2	G2
PT10	4	I	Pe	T	M	M	T	M	T	F1	F2	M	P		C	GI		G2	F1	F2	
PT41	4	D	Pe	T	M	T	T	M	M	F1	F2	M	GI		EC	P			F1	F2	
PP40I8	40	I	Pe	T	M	M	T	M	T	F1	F2	M	P		C	GI3		G2	F1	F2	
PT4IB	4	D	Pe	T	M	T	T	M	M	F1	F2	M	GI		EC	P			F1	F2	
PV30I830		I	V1	F1	M	M	F2	M	M	T	M	M	F1			F2		C1	PI		
			V2	F1	M	M	F2	M	M	M	T	M	F1		C2	F2			P2		
PY82	I9	I	V	X	X	MC	X	X	T	F1	F2	X	CI	CI	C	CI	CI	P	F1	F2	CI
QP2I	2	D	P1	T	T	T	M	M	M	F1	F2	M	P	G1	G2				F1	F2	
			P2	M	M	T	T	M	T	F1	F2	M			G2	G1		P	F1	F2	
R33	1,9	D	V1	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P						F1	F2	
			V2	M	M	M	T	M	M	F1	F2	M				P			F1	F2	
R44	1,9	D	V1	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P						F1	F2	
			V2	M	M	M	T	M	M	F1	F2	M				P			F1	F2	
R80	1,8	I	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	GI			P			F1	F2	
RENS	4	I	Pe	T	M	M	T	M	M	F1	F2	T	GI		C	P			F1	F2	GE
I374d)																					
RESI74d	4	D	Pe	T	M	M	T	M	M	F1	F2	T	GI			P			F1	F2	G2
RES364	4	D	Pe	T	M	T	T	M	M	F1	F2	M	GI		EC	P			F1	F2	
RE144	4	D	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	GI			P			F1	F2	
RFG3	4	D	V	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P						F1	F2	
RFG5	6,3	D	V	M	M	M	M	M	M	F1	F2	T							F1	F2	P
RKI5	2,5	D	Tr	T	T	M	M	M	M	F1	F2	M	P	GI					F1	F2	
RKI6	2,5	I	Tr	T	T	M	M	M	M	F1	F2	M	P	GI	C				F1	F2	
RKI7	2,5	I	Pe	T	T	M	M	M	M	F1	F2	T	P	GE	C				F1	F2	GI
RKI9	7,5	D	V1	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	PI						F1	F2	
			V2	M	T	M	M	M	M	F1	F2	M		P2					F1	F2	
RK2I	2,5	D	V	M	M	M	M	M	M	F1	F2	T							F1	F2	P
RK22	2,5	D	V1	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	PI						F1	F2	
			V2	M	T	M	M	M	M	F1	F2	M		P2					F1	F2	
RK24	2	D	Tr	T	T	M	M	M	M	F1	F2	M	P	GI					F1	F2	
RK42	1,5	D	Tr	TD	TD	M	M	M	M	F1	F2	M	P	GI					F1	F2	
RK43	1,5	D	T1	TD	FD	M	M	M	M	F1	F2	M	P	GI					F1	R2	
			T2	M	M	TD	TD	M	M	F1	F2	M			P	GI			F1	F2	
RK60	5	D	V1	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	PI						F1	F2	
			V2	M	T	M	M	M	M	F1	F2	M		P2					F1	F2	
RV209	4	I	Pe	T	M	M	T	M	M	F1	F2	T	GI		C	G2			F1	F2	P
TYPE	CH.	CA	Fn	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9

LAMPOMETRE

ANALYSEUR

TYPE	CH.	CA	Fn	LAMPOMETRE									ANALYSEUR								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RV2IO	4	I	Tr	T	M	M	M	M	M	F1	F2	T	GI		C				F1	F2	P
RV239	7,2	D	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	GI			P			F1	F2	
RV258	7,2	D	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	GI			P			F1	F2	
TA3I	4	D	Bi	TD	TD	TD	M	M	M	F1	F2	M	GI	G2	P				F1	F2	
U30	13	I	V1	M	F2	M	T	M	M	F1	F1	M		F2		PI		C1	F1	F1	
			V2	T	F2	M	M	M	M	F1	F1	M	P2	F2	C2				F1	F1	
UAF41	12,6	I	Pe	T	T	MC	T	M	MC	F1	F2	M	P	G2	CG3	G1	D	CG3	F1	F2	F2
			Di	M	M	MC	M	TD	MC	F1	F2	M									
UAF42	12,6	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	G2	K	GI	D	G3	F1	F2	
			Di	M	M	M	M	TD	M	F1	F2	M									
UBC4I	12,6		Tr	T	M	MC	M	T	M	F1	F2	M	P	DI	C	D2	GI	BH	F1	F2	
			D1	M	TD	MC	M	M	M	F1	F2	M		DI	C						
			D2	M	M	MC	TD	M	M	F1	F2	M			C	D2					
UBF11	20	I	Pe	T	T	M	M	T	M	F1	F2	M	GI	G2	C		P		F1	F2	
			D1	M	M	M	TD	M	M	F1	F2	M				DI			F1	F2	
			D2	M	M	M	M	M	TD	F1	F2	M						D2	F1	F2	
UBL1	55	I	Pe	T	T	F1	M	F2	M	M	M	T	P	GE	FI		F2			C	GI
			D1	M	M	F1	TD	F2	M	M	M	M			F1	D1	F2			C	
			D2	M	M	F1	M	F2	TD	M	M	M			F1		F2	DI		C	
UBL21	55	I	Pe	T	T	M	M	T	M	F1	F2	M	GI	GE	C		P		F1	F2	
			D1	M	M	M	TD	M	M	F1	F2	M			C	DI			F1	F2	
			D2	M	M	M	M	M	TD	F1	F2	M			C			D2	F1	F2	
UCH4	20	I	Hex	T	T	F1	M	F2	T	M	M	T	P	GE	F1		F2	G3	C		GI
			Tr	M	M	F1	T	F2	M	M	T	M			F1	G1	F2		C	P	
UCH11	20	I	Hex	T	T	M	M	T	M	F1	F2	M	G1	G2	C		P		F1	F2	
			Tr	M	M	M	T	M	T	F1	F2	M			C	GI		P	F1	F2	
UCH21	20	I	Hex	M	M	T	T	T	T	F1	F2	M			G3	GE	P	GI	F1	F2	C
			Tr	T	T	M	M	M	M	F1	F2	M	P	GI					F1	F2	C
UCH41	14	I	Hex	T	T	Mc	T	M	M	F1	F2	M	P	G24	C	GI			F1	F2	
			Tr	M	M	Mc	M	T	T	F1	F2	M			C		P	G	F1	F2	
UCH42	14		Hex	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	E	K	GI			F1	F2	
			Tr	M	M	M	M	T	T	F1	F2	M			K		PT	GT	F1	F2	
UCL11	60	I	Tr	T	T	M	M	M	M	F1	F2	M	GI	P	C				F1	F2	
			Té	M	M	M	T	T	T	F1	F2	M			C	G2	P	GI	F1	F2	
TYPE	CH.	CA	Fn	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9

LAMPOMETRE

ANALYSEUR

LAMPEMETRE

ANALYSEUR

TYPE	CH.	CA	Fn	LAMPEMETRE									ANALYSEUR								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
UF9	13	I	Pe	T	T	F1	M	F2	T	M	M	T	P	GE	FI		F2	G3		C	GI
UF11	15	I	Pe	T	T	M	M	M	T	F1	F2	M	G1	G2	C		P	F1	F2		
UF21	13	I	Pe	T	T	M	M	T	T	F1	F2	M	GE	G3	C		P	G1	F1	F2	
UF41	126	I	PHF	T	T	MC	T	MC	MC	F1	F2	M	P	G2	CG3	G1	CG3	CG3	F1	F2	
UFM11	15	I	Oe ¹	T	T	M	M	T	T	F1	F2	M	GI	P	C		EC	G2	F1	F2	
UL12	60	I	Pe	T	T	M	M	M	T	F1	F2	M	G1	G2	C		P	F1	F2		
UL41	45	I	PBF	T	T	MC	T	MC	M	F1	F2	M	P	G2	CG3	G1	CG3		F1	F2	
U.4	13	I	Oei	T	T	F1	T	F2	T	M	M	M	P1	EC	F1	G1	F2	P2		C	
UM11	15	I	Oei	T	T	M	M	T	T	F1	F2	M	G1	P	C		EC	P	F1	F2	
UY1N	50	I	V	T	M	F1	FI	F2	M	M	M	M	P		F1	F1	F2			C	
UY11	50	I	V	M	M	M	M	T	F1	F2	M	M	C			P	F1	F2			
UY41	31	I	V	T	M	Mc	T	M	T	F1	F2	M	P		C	P	P		F1	F2	
V99	3	D	Tr	TD	F1	M	M	M	M	TD	F2	M	P	F1					G1	F2	
UY42	31	I	V	T	M	MC	T	M	T	F1	F2	M	P		C	P		P	F1	F2	
V20I8	20	I	V	M	M	M	T	M	M	F1	F2				C	P			F1	F2	
VC1	35	I	Tr	T	M	M	M	M	M	F1	F2	T	P		C				F1	F2	GI
VCL11	90	I	Tr	T	T	M	M	M	M	F1	F2	M	GI	P	C				F1	F2	
			Té	M	M	M	T	T	T	F1	F2	M			C	G2	P	G1	F1	F2	
VF7	55	I	Pe	T	T	M	M	M	T	F1	F2	T	P	G2	C			G3	F1	F2	GI
VL1	55	I	Pe	T	T	M	M	M	M	F1	F2	T	P	EC	C				F1	F2	GI
VL4	110	I	Pe	T	T	M	M	M	M	F1	F2	T	P	EC	C				F1	F2	GI
VMP4	4	I	Pe	T	M	M	T	M	T	F1	F2	T	GE		C	GI		G3	F1	F2	P
VP2I	2	D	Pe	TD	M	M	T	M	T	F1	F2	TD	G3			GI		G2	F1	F2	P
VYI	55	I	V	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P		C				F1	F2	
VY2	25	I	V	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P		C				F1	F2	
W30	13	I	Pe	T	M	M	T	M	T	F1	F2	T	G2		C	GI		G3	F1	F2	P
W31	13	I	Pe	T	M	M	T	M	T	F1	F2	T	G2		C	GI		G3	F1	F2	P
WA	2,5	D	Té	T	T	T	M	M	M	F1	F2	M	P	G1	GE				F1	F2	
WX12	1,1	D	Tr	TD	TD	M	M	M	M	F1	F2	M	P	G1					F1	F2	
X21	2	D	He	TD	TD	M	TD	M	TD	F1	F2	TD	P	GE		GI		G35	F1	F2	G4
X31	13	I	Hex	T	M	M	M	M	T	F1	F2	T	P		C			G24	F1	F2	GI
			Tr	M	T	M	T	M	M	F1	F2	M		P		GT			F1	F2	
X41	4	I	Hex	T	M	M	M	M	T	F1	F2	T	P		C			G24	F1	F2	GI
			Tr	M	T	M	T	M	M	F1	F2	M		P		GT			F1	F2	
X99	3,3	D	Tr	FI	TD	M	M	M	M	F2	TD	M	F1	P					F2	GI	
XXD	12,6	I	T1	T	T	M	M	M	M	F1	F2	M	P	GI			C		F1	F2	
			T2	M	M	M	T	M	T	F1	F2	M			C	GI		P	F1	F2	
XXL	7	I	Tr	M	M	M	M	T	T	F1	F2	M			C		P	GI	F1	F2	

CORRESPONDANCELampes modernes :

6 A B 8 = E C L 80

6 A J 8 = E C H 8I

6 A L 5 = E B 9I

6 B X 6 = E F 80

6 N 8 = E B F 80

6 Y 4 = E Z 80

6 V 4 = E Z 80

12 A T 7 = E C C 8I

15 A 6 = P L 83

2I A 6 = P L 8I

TYPE	CH.	CA	Fn	LAMPEMETRE									ANALYSEUR								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
AF7	4	I	Pe	T	T	M	M	M	T	F1	F2	T	P	G2	C		G3	F1	F2	G1	
AK2	4	I	Pe	T	T	M	T	M	T	F1	F2	T	P	G3	C	G1	G2	F1	F2	G4	
AL2	4	I	Pe	T	T	M	M	M	M	F1	F2	T	P	EC	C			F1	F2	G1	
4682	4	I	Pe	T	T	M	M	M	M	F1	F2	T	P	G2	C			F1	F2	G1	
AL4	4	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	EC	C	G1		F1	F2		
AZ1	4	D	V1	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P1					F1	F2		
			V2	M	M	M	M	M	T	F1	F2	M					P2	F1	F2		
AZ4	4	D	V1	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P1					F1	F2		
			V2	M	M	M	M	M	T	F1	F2	M					P2	F1	F2		
CBL1	44	I	Pe	T	T	M	M	M	M	F1	F2	T	P	EC	C			F1	F2	G1	
			D1	M	M	M	TD	M	M	F1	F2	M				D1		F1	F2		
			D2	M	M	M	M	M	TD	F1	F2	M					D2	F1	F2		
CBL6	44	I	PE	T	T	M	M	M	M	F1	F2	T	P	EC	C			F1	F2	G1	
			D1	M	M	M	TD	M	M	F1	F2	M				D1		F1	F2		
			D2	M	M	M	M	M	TD	F1	F2	M					D2	F1	F2		
CY2	30	I	V1	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P		C			F1	F2		
			V2	M	M	M	M	M	T	F1	F2	M				C	P	F1	F2		
EB4	6,3	I	D1	M	M	M	M	M	TD	F1	F2	M	C1				D1	F1	F2		
			D2	M	TD	M	M	M	M	F1	F2	M		D2	C2			F1	F2		
EBC3	6,3	I	Tr	T	M	M	M	M	M	F1	F2	T	P		C			F1	F2	G1	
			D1	M	M	M	M	M	TD	F1	F2	M					P2	F1	F2		
			D2	M	M	M	TD	M	M	F1	F2	M				P1		F1	F2		
EBF2	6,3	I	Pe	T	T	M	M	M	M	F1	F2	T	P	G2	C			F1	F2	G1	
			D1	M	M	M	TD	M	M	F1	F2	M				D1		F1	F2		
			D2	M	M	M	M	M	TD	F1	F2	M					D2	F1	F2		
EBF80	6,3	I	D1	TD	TD	MC	M	M	M	F1	F2	M	D1	D2	C			F1	F2		
			Pe	M	M	MC	T	T	T	F1	F2	T			C	G1	P	F1	F2	G2	
EBL1	6,3	I	Pe	T	T	M	M	M	M	F1	F2	T	P	G2	C			F1	F2	G1	
			D1	M	M	M	TD	M	M	F1	F2	M				D1		F1	F2		
			D2	M	M	M	M	M	TD	F1	F2	M					D2	F1	F2		
EBL2I	6,3	I	Pe	T	T	M	M	T	M	F1	F2	M	G1	G2	C		P	F1	F2		
			D1	M	M	M	M	M	TD	F1	F2	M						F1	F2		
			D2	M	M	M	TD	M	M	F1	F2	M				D2		F1	F2		

TYPE	CH	CA	Fn	LAMPOMETRE									ANALYSEUR									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ECP1	6,3	I	Pe Tr	T M	T M	M M	M T	M M	M T	F1 F1	F2 F2	T M	P	G2	C		G1		P	F1 F1	F2 F2	G1
ECH3	6,3	I	Hex Tr	T M	T M	M M	M T	M M	M T	F1 F1	F2 F2	T M	P	G2	C G1		P	F1	F1 F2	F2 F2	G1	
ECH4	6,3	I	Hex Tr	T M	T M	M T	M T	M M	M M	F1 F1	F2 F2	T M	P	G2		P1	G1	C C	G3	F1 F1	F2 F2	G1
ECH2I	6,3	I	He Tr	M T	M T	T M	T M	T M	T M	F1 F1	F2 F2	M M			G3	G2	P	G1	F1 F1	F2 F2	C C	
EF6	6,3	I	Pe	T	T	M	M	M	T	F1	F2	T	P	G2	C			G3	F1	F2	G1	
EF9	6,3	I	Pe	T	T	M	M	M	T	F1	F2	T	P	G2	C			G3	F1	F2	G1	
EF22	6,3	I	Pe	T	M	M	M	T	T	F1	F2	M	G2	G3	C		P	G1	F1	F2		
EL2	6,3	I	Pe	T	T	M	M	M	M	F1	F2	T	P	EC	C				F1	F2	G1	
EL3N	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	EC	C	G1			F1	F2		
4689	4	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	EC	C	G1			F1	F2		
4699	4	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	EC	C	G1			F1	F2		
EL6	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	EC	C	G1			F1	F2		
EL39	6,3	I	Pe	M	T	MC	T	M	T	F1	F2	T		G2	C	G1	M	G3	F1	F2	P	
EM4	6,3	I	Oei	T	T	M	T	M	T	F1	F2	M	P	EC	C	G1		P	F1	F2		
EM34	6,3	I	Oei	T	T	MC	T	M	T	F1	F2		P1	G	C		M	P2	F1	F2		
EZ2	6,3	I	V1 V2	T M	M M	M M	M M	M M	M T	F1 F1	F2 F2	M M	P1		C C				P2	F1 F1	F2 F2	
EZ4N	6,3	I	V1 V2	T M	M M	M M	M M	M M	M T	F1 F1	F2 F2	M M	P1		C C				P2	F1 F1	F2 F2	
FZI	13	I	V1 V2	T M	M M	M M	M M	M M	M T	F1 F1	F2 F2	M M	P1		C C				P2	F1 F1	F2 F2	
KBCI	2	D	Tr D1 D2	TD M M	M M M	M M M	M TD M	M M M	M M TD	F1 F1 F1	F2 F2 F2	TD M M	P				DI		D2	F1 F1 F1	F2 F2 F2	GI
UBL2I	55	I	Pe D1 D2	T M M	T M M	M M M	M TD M	T M M	M M TD	F1 F1 F1	F2 F2 F2	M M M	G1	GE	C C C		P	DI	D2	F1 F1 F1	F2 F2 F2	
UCH2I	20	I	Hex Tr	M T	M T	T M	T M	T M	T M	F1 F1	F2 F2	M M	P	G1		G3	GE	P	G1	F1 F1	F2 F2	C C

LAMPEMETRE

ANALYSEUR

TYPE	CH.	CA.	Fn	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
UM4	I3	I	Oe	T	T	F1	T	F2	T	M	M	M	P1	EC	F1	G1	F2	P2			C
UY1N	50	I	V	T	M	F1	F1	F2	M	M	M	M	P		F1	F1	F2				C
I882	5	D	V1 V2	T M	M M	M M	M M	M M	M T	F1 F1	F2 F2	M M	P1					P2	F1 F1	F2 F2	
I883	5	D	V1 V2	T M	M M	M M	M M	M M	M T	F1 F1	F2 F2	M M	P1					P2	F1 F1	F2 F2	
4654	6,3	I	Pe	M	T	M	T	M	T	F1	F2	T		G2	C	G1		G3	F1	F2	P
<u>Série "Transcontinentale Rimlock"</u>																					
AZ4I	4	D	V1 V2	T M	X X	F1 F1	M T	X X	X X	F2 F2	X X	M M	P		F1 F1	P	Fm Fm	Fm Fm	F2 F2		
EAF4I	6,3	I	Pe Di	T M	T M	MC MC	T M	M TD	MC MC	F1 F1	F2 F2	M M	P	G2	CG	GI		D	CG	F1	F2
EAF42	6,3	I	Pe Di	T M	T M	M M	T M	M TD	M M	F1 F1	F2 F2	M M	P	G2	K	G1		D	G3	F1	F2
EBC4I	6,3	I	Tr D1 D2	T M M	M TD M	MC MC MC	M M TD	T M M	M M M	F1 F1 F1	F2 F2 F2	M M M	P		C D1 C		G1	BE	F1	F2	
ECH4I	6,3	I	He Tr	T M	T M	MC MC	T M	M T	M T	F1 F1	F2 F2	M M	P	CG	C	G1		P	G	F1	F2
ECH42	6,3	I	Hex Tr	T M	T M	M M	T M	M T	M T	F1 F1	F2 F2	M M	P1	E	K	G1		P	G	F1	F2
EF40	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	T	F1	F2	M	P	G1	K	GE			G3	F1	F2
EF4I	6,3	I	Pe	T	T	MC	T	MC	MC	F1	F2	M	P	G2	CG	G1	CG	CG	CG	F1	F2
EL4I	6,3	I	PBF	T	T	MC	T	MC	M	F1	F2	M	P	G2	CG	G1	CG			F1	F2
EL42	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	A	GE	K	GI	K			F1	F2
EZ40	6,3	I	V1 V2	T M	M M	M M	M T	M M	M M	F1 F1	F2 F2	M M	P1			P2				F1	F2
GZ40	5	I	V1 V2	T M	M M	M M	T M	M M	M M	F1 F1	F2 F2	M M	P1			P2				F1	F2
UAF4I	126	I	Pe Di	T M	T M	MC MC	T M	M TD	MC MC	F1 F1	F2 F2	M M	P	G2	CG	G1	D	CG	F1	F2	

TYPE	CH.	CAAFn		LAMPEMETRE									ANALYSEUR								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
UAF42	I26	I	Pe Di	T M	T M	M M	T M	M TD	M M	F1 F1	F2 F2	M M	P	G2	K	G1	D	G3	F1	F2	
UBC41	I26		Tr D1 D2	T M M	M TD M	Mc Mc Mc	M M TD	T M M	M M M	F1 F1 F1	F2 F2 F2	M M M	P	D1 D1 C	C C C	D2 D2 D2	G1	BL	F1	F2	
UCH41	I4	I	Hex Tr	T M	T M	Mc MC	T M	M T	M T	F1 F1	F2 F2	M M	P	G4	C C	G1	P	G	F1 F1	F2 F2	
UCH42	14		Hex Tr	T M	T M	M M	T M	M T	M T	F1 F1	F2 F2	M M	P	E	K	G1	PT	GT	F1 F1	F2 F2	
UF4I	I26	I	PHF	T	T	MC	T	MC	MC	F1	F2	M	P	G2	CG3	G1	CG3	CG3	F1	F2	
UL41	45	I	PHF	T	T	MC	T	MC	M	F1	F2	M	P	G2	CG3	G1	CG3		F1	F2	
UY41	3I	I	V	T	M	MC	T	M	T	F1	F2	M	P		C	P		P	F1	F2	
UY42	31	I	V	T	M	MC	T	M	T	F1	F2	M	P		C	P		P	F1	F2	

Séries Batterie "Miniature"

DAF91 IS5	} 1,4	D	Pe	TD	M	TD	M	M	TD	F1	F2	M	G1	D	GE	P	F1	F2		
Di			M	TD	M	M	M	F1	F2	M	F1	F2							M	
DF91 IT4	} 1,4	D	Te	TD	TD	M	TD	M	M	F1	F2	M	G1	GE	P	F1	F2			
DF92 IL4	} 1	D	Té	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	G1	GE	P	F1	F2			
DK91 IR5	} 1,4	D	He	TD	T	TD	TD	M	F2	F2	F1	M	GC	GE	G1	P	F2	F2	F1	
DL92 3S4	} 1,4	D	Pe	T	T	T	T	M	F1	F2	F2	M	P	EC	G1	P	M	F1	F2	F2
DL93 3A4	} 1,4	D	Pe	T	T	T	T	M	F1	F2	F2	M	P	G2	G1	P	G3M	F-	+F	
	} 1,4	D	Pe	T	T	T	T	M	F1	F2	F2	M	A	G1	G2	A	FM	-F	+F	

Série Batterie "Rimlock"

DK40	1,4	D		T	T	X	T	T	T	F1	F2	P	G5	-	G4	G2	G3	-G6	+F
DL41	I,4	D		T	T	F1	T	X	X	F1	F2								

TUBES A CARACTERISTIQUES AMERICAINES

Anciennes Séries

TYPE	CH	CA	Fn	LAMPEMETRE									ANALYSEUR									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2A3	2,5	D	Tr	T	T	M	M	M	M	F1	F2	M	P	G						F1	F2	
5Z3	5	D	V1	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P							F1	F2	
			V2	M	T	M	M	M	M	F1	F2	M		P						F1	F2	
6C6	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F2	F1	T	P	GE	C		G3			F2	F1	G1
6F7	6,3	I	Pe	T	T	M	M	M	M	F1	F2	T	P	G2	C					F1	F2	GC
			Tr	M	M	M	T	M	T	F1	F2	M			C		P		G	F1	F2	
6G5	6,3	I	Oe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	G			A			F1	F2	
42	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	GE	C		G1			F1	F2	
43	25	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	GE	C		G1			F1	F2	
47	2,5	D	Té	T	T	T	M	M	M	F1	F2	M	P	G	GE					F1	F2	
50	7,5	D	Tr	T	T	M	M	M	M	F1	F2	M	P	G						F1	F2	
80	5	D	V1	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P							F1	F2	
			V2	M	T	M	M	M	M	F1	F2	M		P						F1	F2	
83V	5	D	V1	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P							F1	F2	
			V2	M	T	M	M	M	M	F1	F2	M		D						F1	F2	
85	6,3	I	Tr	T	M	M	M	M	M	F1	F2	T	P		C					F1	F2	GC
			D1	M	TD	M	M	M	M	F1	F2	M		D1	C					F1	F2	
			D2	M	M	M	TD	M	M	F1	F2	M			C		D2			F1	F2	
89	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F2	F1	M	P	GE	C		G3			F2	F1	
<u>Séries "Octale"</u>																						
5U4	5	D	V1	M	T	F2	N	M	M	F1	M	M		P	F2					F1		
			V2	M	M	F2	M	M	T	F1	M	M			F2			P		F1		
5X4	5	D	V1	T	M	F2	M	M	M	F1	M	M	P		F2					F1		
			V2	M	M	F2	T	M	M	F1	M	M			F2	P				F1		
5Y3	5	D	V1	M	T	F2	M	M	M	F1	M	M		P	F2					F1		
			V2	M	M	F2	M	M	T	F1	M	M			F2			P		F1		
6A8	6,3	I	e	T	T	M	T	M	T	F1	F2	T	P	GE	C		GO		GA	F1	F2	GC

TYPE	CH	CA	Fn	LAMPOMETRE									ANALYSEUR									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6AF7	6,3	I	Oe	T	T	M	T	M	T	F1	F2	M	P2	G	C	PD		P1	F1	F2		
6E8	6,3	I	He	T	T	M	T	M	T	F1	F2	T	P	GE	C	GO		GA	F1	F2	GC	
6F5	6,3	I	TR	M	T	M	M	M	M	F1	F2	T		P	C				F1	F2	G	
6F6	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	GE	C	GC			F1	F2		
6H6	6,3	I	D1	M	M	M	TD	M	M	F1	F2	M			C	P			F1	F2		
			D2	TD	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P	C					F1	F2		
6H8	6,3	I	Pe	T	M	M	M	M	T	F1	F2	T	P		C			GE	F1	F2	GC	
			D1	M	TD	M	M	M	M	F1	F2	M		D	C				F1	F2		
			D2	M	M	M	TD	M	M	F1	F2	M			C	D			F1	F2		
6J5	6,3	J	Tr	T	M	M	T	M	M	F1	F2	M	P			G			F1	F2		
6J7	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	T	P	P	G2	C	G3		F1	F2	GC	
6K7	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	T	P	P	G2	C	G3		F1	F2	GC	
6L6	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	GE	C	GC			F1	F2		
6L7	6,3	I	He	T	T	M	T	M	M	F1	F2	T	P	GE	C	G3			F1	F2	GC	
6M6	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	GE	C	GC			F1	F2		
6M7	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	T	P	G2	C	G3			F1	F2	GC	
6N7	6,3	I	Tr	T	T	M	M	M	M	F1	F2	M	P	G					F1	F2		
			T2	M	M	M	T	M	T	F1	F2	M				G		P	F1	F2		
6Q7	6,3	I	Tr	T	M	M	M	M	M	F1	F2	T	P		C				F1	F2	G	
			D1	M	TD	M	M	M	M	F1	F2	M		D	GC				F1	F2		
			D2	M	M	M	TD	M	M	F1	F2	M			GC	D			F1	F2		
6V6	6,3	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	GE	C	GC			F1	F2		
25L6	25	I	Pe	T	T	M	T	M	M	F1	F2	M	P	GE	C	GC			F1	F2		
25Z6	25	I	V1	M	M	M	T	M	M	F1	F2	M				P			F1	F2		
			V2	T	M	M	M	M	M	F1	F2	M	P	C					F1	F2		

Séries "Miniature" (secteur)

6AQ5	6,3	I	FBI	T	F1	F2	M	M	T	T	T	M	EC		C		A	G1	G1			
6AT6	6,3	I	Tr	M	F1	F2	M	M	M	T	I	M	D1		C		D2	G1	A			
			I°D	TD	F1	F2	M	M	M	M	M	M										
			2°D	M	F1	F2	M	M	TD	M	M	M										
6AU6	6,3	I	Pe	T	F1	F2	T	M	M	T	M	M	EC			G3		A	G1	C		
6BA6	6,3	I	Pe	T	F1	F2	T	M	M	T	M	M	EC			G3		A	G1	C		
6BE6	6,3	I	He	T	F1	F2	M	M	T	T	T	M	G2	F	F	C		A	G1	G3		
6X4	6,3	I	V1	T	F1	F2	M	M	M	M	M	M	A	F1	F2					K		
			V2	M	F1	F2	M	M	M	T	M	M							A	K		
I2AT6	I26	I	Tr	M	F1	F2	M	M	M	T	T	M	D1			C		D2	G1	A		

LAMPOMETRE

ANALYSEUR

TYPE	CH	CA	Fn	LAMPOMETRE									ANALYSEUR								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I2BA6	I26		Pe	M	F1	F2	T	M	M	T	M	M	EC			G3		A	G1	C	
I2BE6	I26	I	He	T	F1	F2	M	M	T	T	T	M	G2	F1	F2	K		A	G1	G3	
35W4	I75	I	V	F1	F2	F2	M	M	T	M	M	M						A		C	
50B5	50	I	Pe	T	F1	F2	M	M	T	T	T	M	EC	F1	F2	CG3			A	G1	G1
II7Z3	II7	I	Va	M	F1	F2	X	M	T	X	X	M	C	F1	F2			P	c.l.		

31

7.5