
ECC 85
6.3V 0.435A
ECH 81
6.3V 0.3A
EBF 89
6.3V 0.3A
EM 84
6.3V 0.27A
ECC 83
6.3V 0.3A
ELL 80
6.3V 0.55mA
1/2 ECC 85
1/2 ECC 83
ECH 81
EBF 89
EM 84
1/2 ELL 80
FI 9207-355
FII 9207-359
Gerät 3165 = 9238-060
Trennstelle
Netz 110 ... 220V~
ca. 50W
Sicherungen: 110 ... 125V 0.6A träge
220V 0.3A träge
ca. 3Ω
Wellenbereiche:
LW 145 ... 350 kHz
MW 510 ... 1620 kHz
KW 5,9 ... 16 MHz
UKW 87 ... 104 MHz
FM-Spulensatz: 7635-034 ZF = 10,7 MHz
AM-Spulensatz: 7615-102.01 ZF = 460 kHz
Spannungen mit Grundig Röhrenvoltmeter gegen Masse gemessen. Meßwerte gelten bei 220V~ auf MW UKW ohne Signal an der Antenne.
Papier
Styroflex
Keramik
Drahtwiderstand
Schaltrichtung
Stützpunkt
Beispiel 12k
gezeichnete Stellung: Gerät "Aus"
Änderungen vorbehalten

| | | |