PREAMPLIFICATORE MISCELATORE PORTATILE G 290-V



5 CANALI D'ENTRATA INDIPENDENTEMENTE REGOLABILI E MISCELABILI

MISURATORE DEL LIVELLO BF FACOLTATIVAMENTE INSERIBILE IN OGNUNO DEI DIVERSI CANALI D'ENTRATA E IN QUELLO D'USCITA

ALIMENTAZIONE INDIPENDENTE A TENSIONE ALTERNATA



Sensibilità (per ciascun canale d'entrata, con tutti i regolatori di volume al massimo, rispetto ad un livello d'uscita di 320 mV): 4 mV (0,5 MΩ).

Guadagno (nelle condizioni suddette) 38 dB.

Risposta alla frequenza (per ciascun canale) lineare da 30 a 15.000 Hz (± 2 dB).

Tensione di rumore: ronzìo e fruscìo 60 dB sotto l'uscita massima.

Entrata: 5 canali ad alta impedenza (0,4 MΩ) facoltativamente inseribili e miscelabili tra loro.

Uscita: a bassa impedenza (circa 600 Ω) mediante 4 prese (collegate in parallelo) Cat. N. 398.

Attacchi: di entrata e di uscita, Cat. N. 396 - per la cuffia spina-jack miniatura, Cat. N. 9008 - per la rete d'alimentazione: spina-luce.

Cuffia da usare: di tipo piezoelettrico (es. C 38).

Controllo dei volumi: 1 per ciascun canale - 1 generale (dopo il miscelatore).

Controllo dei livelli: mediante millivoltmetro inseribile, con commutatore, su ciascun canale di entrata e nel circuito d'uscita (dopo il miscelatore) - acustico, mediante cuffia collegabile in parallelo al millivoltmetro.

Alimentazione: con tensione alternata 50 ÷ 60 Hz a 110, 125, 140, 160, 220 V.

Dimensioni: base cm 35 x 32; altezza cm 15,5.

Peso netto circa ..... **kg 6,800**