

ELENCO DELLE PARTI

N°	Denominazione	Tipo	N°	Denominazione	Tipo
	Telaio	U. A. 788	154	Antenna interna FM	U.
	Quadrante cristallo	U. 6872	155	Partitore tensione con coperchio	U. PT. 4
1	AF per FM	U. AF 15/2 FM		Lampadine	U. Cop. 38
2	Bobina entrata FM	U. Bobae. 62	156 ÷ 157	Cond. carta 500 pF	± 20 %
3 ÷ 4	Bobina di MF	U. Boboc. 8	158	Cond. elettr. 8 µF	350 VL
5	Imp. filamento	U. MF 158	*100	Res. 8,2 KΩ 1/2 W	N. ± 10 %
6	Nucleo di sintonia	U. Imba. 39	*126 ÷ 126a	Nuclei	U. Nu. 40
7 ÷ 8	Nucleo	U. A. 725	66 ÷ 70	Nuclei	U. Nu. 40
9 ÷ 11	Compens. 0,5 ÷ 6 pF	U. Nu. 43	71 ÷ 72	Nuclei ICS 1728/1	± 2 %
12	Cond. cer. 1 pF	Ric. rosso	73	Nuclei ICS 1728/2	± 1 %
13 ÷ 14	Cond. cer. 4,7 pF	R. ± 0,5 pF 15 PK	74	Cond. mica 12,5 pF	M. ± 1 pF
15	Cond. cer. 6 pF	M. TV ac. 10 %	75	Cond. mica 40 pF	M. ± 1 pF
16 ÷ 19	Cond. cer. 10 pF	R.	76	Cond. mica 46 pF	M. ± 1 pF
20	Cond. cer. 15 pF	M. TV ac. 10 %	77	Cond. mica 70 pF	M. ± 1 pF
21	Cond. cer. 27 pF	Ph. ± 10 %	78 ÷ 79	Cond. mica 100 pF	M. ± 2 %
22	Cond. cer. 68 pF	Ph. ± 10 %	80	Cond. mica 300 pF	M. ± 2 %
23 ÷ 25	Cond. cer. 100 pF	M. TV ac. 10 %	81 ÷ 84	Cond. mica 390 pF	M. ± 2 %
26	Cond. cer. 100 pF	Ph. ± 10 %	85	Cond. cer. 2 pF	R. ± 0,5 pF 50 PK
27 ÷ 29	Cond. cer. 1500 pF	M. TV ac. 10 %	86	Cond. cer. 47 pF	Ph. ± 10 %
30	Res. imp. 3,3 KΩ 1/2 W	Ph. ± 50 -20 %	87	Cond. cer. 100 pF	Ph. ± 10 %
31	Res. imp. 4,7 KΩ 1/2 W	N. ± 10 %	88 ÷ 89	Cond. cer. 220 pF	Ph. ± 10 %
32	Res. imp. 220 KΩ 1/2 W	N. ± 10 %	90	Cond. cer. 470 pF	Ph. ± 10 %
33	Res. imp. 330 KΩ 1/2 W	N. ± 20 %	91	Cond. cer. 470 pF	M. +40 -20 %
34	Filtro AF	N. ± 20 %	92	Cond. cer. 4700 pF	Ph. +50 -20 %
35	Trafo MF 10,7 Mhz	U. Imba. 38	93 ÷ 95	Cond. cer. 10000 pF	Ph. +50 -20 %
36	Trafo MF 10,7 Mhz	U. MF 159	96 ÷ 99	Cond. cart. 2500 pF	± 20 %
37	Trafo MF 467 Khz	U. MF 160	*101	Cond. cart. 5000 pF	± 20 %
38	Trafo MF 467 Khz	U. MF 155	102	Cond. carta 10000 pF	± 20 %
39	Cond. mica 10 pF	U. MF 157	103 ÷ 105	Cond. carta 25000 pF	± 20 %
40 ÷ 41	Cond. mica 15 pF	M. ± 1 pF	106 ÷ 107	Cond. carta 50000 pF	± 20 %
42	Cond. mica 35 pF	M. ± 1 pF	108	Cond. carta 100000 pF	± 20 %
43 ÷ 46	Cond. mica 250 pF	M. ± 2 %	109 ÷ 112	Cond. elettr. 10 mF	25 VL
47	Res. imp. 47 KΩ 1/2 W	N. ± 20 %	113	Cond. elettr. 50 + 50 mF	350 VL
48 ÷ 55	Nuclei	U. Nu. 43	114	Cond. elettr. 100 mF	25 VL
56	Tastiera	Ric.	115	Res. 150 Ω 1/4 W	C. ± 10 %
57	Bobina aereo OM	U. Bobae. 44	116	Res. 200 Ω 1/4 W	C. ± 10 %
58	Bobina aereo OC-25/49 m	U. Bobae. 63	117	Res. 470 Ω 1/2 W	N. ± 20 %
59	Bobina oscill. OM acc.	U. Bobos. 66A	118	Res. 1 KΩ 1/2 W	N. ± 20 %
60	Bobina oscill. OM reaz.	U. Bobos. 66R	119	Res. 1,5 KΩ 1/2 W	N. ± 10 %
61	Bobina oscill. OC-25/49 m	U. Bobos. 70	120	Res. 2,2 KΩ 1/2 W	N. ± 10 %
62	Imp. agg. OM	U. Imba. 35	121 ÷ 123	Res. 3,3 KΩ 1/2 W	N. ± 20 %
63	Imp. entr. AM	U. Imba. 41	124	Res. 15 KΩ 1/2 W	N. ± 10 %
64	Filtro MF	U. Imba. 40	125	Res. 47 KΩ 1/2 W	N. ± 20 %
65	Filtro Immagine OM	U. Imba. 42	*127 ÷ 129	Res. 100 KΩ 1/2 W	N. ± 20 %
145	Res. 1,8 KΩ 4 W	C. ± 5 %	130	Res. 220 KΩ 1/2 W	N. ± 20 %
146	Potenza volume 1 MΩ/B	L. 4BI (Potenza 56)	131	Res. 470 KΩ 1/2 W	N. ± 20 %
147 ÷ 148	Potenza toni alti e bassi 0,5 MΩ/B	PREH.	132 ÷ 136	Res. 1 MΩ 1/2 W	N. ± 20 %
149	Potenza semifisso 5 KΩ	L. SFI/A	137	Res. 2,2 MΩ 1/2 W	N. ± 20 %
150	Trafo alimentazione	U. TA. 704	138 ÷ 139	Res. 10 MΩ 1/2 W	N. ± 20 %
151	Trafo uscita	U. TU. 508	140	Res. 100 Ω 1 W	C. ± 5 %
152	Altoparlante	U. AP.	141	Res. 27 KΩ 1 W	C. ± 10 %
153	Raddrizzatore	S. E. 250-C. 85	142	Res. 33 KΩ 1 W	C. ± 10 %
			143	Res. 47 KΩ 1 W	C. ± 10 %
			144		

MISURE ESEGUITE TRA I PIEDINI VALVOLE A MASSA

Str. AV. 8

N°	DENOMINAZIONE	Valvola	Placca	Griglia schermo	P. oscill.	Catodi	Filamenti	Consumo a 220 V
1	Amplificatrice FM	ECC85	174 (*)				6,2	W
	Convertitrice FM		145 (*)					
2	Sovrappositrice	ECH81	203 (*)	94	86	2,5	6,2	AM 45
			174 (*)	83				FM 47
3	Amplificatrice MF	EF85	187 (*)	100		1,75	6,2	c. a.
			164 (*)	85		1,6		
4	Demodul. amplif. BF	EABC80	58 (*)				6,2	AM 260
			55 (*)					FM 275
5	Finale	EL84	251 (*)	206		5	6,2	c. c.
			241 (*)	182		4,2		
6	Indicatore sintonia	EM80	59 (*)	208			6,2	AM 74
			59 (*)	184				FM 81
7	Raddrizzatore	E250 C85	220	max (*)	254 (*)			
			220	max (*)	251 (*)			

(*) Misure in Modulazione di Frequenza. (*) Misure in Modulazione di Ampiezza.