Autophon 832



ZF = 477 kHz

Position	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	
Wert	0,22 MΩ	2÷30 KΩ	47 KΩ	33 Ω	2÷22 KΩ	1 MΩ	3,3 MΩ	0,47 MΩ	47 KΩ	47 KΩ	3200 Ω	0,47 MΩ	1000 Ω	0,47 MΩ	33 Ω	47 Ω	0,47 MΩ	1 MΩ	180 Ω	560 Ω	1000 Ω	1 MΩ	
Belastung	1/4	je 1	1/4	1/4	je 1	1/2	1	1/4	1/4	1	1/4	1/4	1/4	1/4	1/2	1/2	1/4	1/2	1/4	1 1/2	1 1/2	Log. Tot.	
effektive Belastung	<0,1	je 0,6	<0,1	<0,1	je 0,25	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,6	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,17	0,35	<0,1	<0,1	<0,1	1,1	0,8		
Position	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19	C20	C21	C22	C23
Wert	20 pF	2÷50 pF	2÷40 pF	0,05 µF			320 pF	320 pF	150 pF	50 pF	2÷50 pF	2÷20 pF	300 pF	2÷20 pF	0,10 µF	320 pF	320 pF	20 pF	400 pF	400 pF	0,05 µF	0,05 µF	0,05 µF
Spannung	Gl. 1500	Tr	Tr.	P 500	Dreh. Kond.	Dreh. Kond.	Gl. 1500	Gl. 1500	Gl. 1500	Gl. 1500	Tr.	Tr.	Gl. 1500	Tr.	P 1500	Gl. 1500	Gl. 1500	Gl. 1500	Gl. 1500	Gl. 1500	P 500	P 500	P 500
Toleranz	10%			10%			2%	2%	10%	10%			2%		10%	2%	2%	10%	10%	10%	10% abg.	10% abg.	10%
Position	C24	C25	C26	C27	C28	C29	C30	C31	C32	C33	C34	C35	C36	C37									
Wert	0,1 µF	3 µF	1000 pF	0,02 µF	32 µF	32 µF	16 µF	0,1 µF	200 µF	15000 pF	0,02 µF	0,04 µF	1000 pF	20 pF									
Spannung	P 500	Gl. 500/550	P 1500	P 1500	Gl. 500/550	Gl. 500/550	Gl. 500/550	P 1500	Gl. 12/15	P 1500	P 1500	P 1500	P 1500	Gl. 1500									
Toleranz	10%		10%	10%	Becher	Becher		10%		10%	10%	10%	10%	10%									