CONSTRUCTEUR SCHNEIDER PARIS	MODÈLE TRANSCONTINENT 83A	ANNÉE 1937	CLASSE A 0907014	N° 230



Caractéristiques générales et particularités.

Superhétérodyne à sept lampes, une valve et un trèfle cathodique indicateur d'accord. Reçoit quatre gammes d'ondes, dont deux O. C.

Le récepteur comporte une amplificatrice H.F. à pente variable type EF5; une changeuse de fréquence octode EK2; une amplificatrice M.F. EF5; une détectrice préamplificatrice B.F., EBC3, fournissant également des tensions antifading; une déphaseuse EL2; montée en triode et un étage final push-pull de 2 EL3. La valve est une EZ4 à chauffage indirect.

L'antifading est retardé et appliqué aux 3 premières lampes.

Le filtrage de la haute tension redressée se fait en deux cellules, la première étant constituée par la bobine d'excitation du dynamique et la deuxième par une résistance. La tension anodique des lampes finales est prise avant la seconde cellule.

(Voir la fin dans le schéma n° 231.)



Disposition des ajustables sur les blocs de bobinages



Au-dessus : Montage primitif de la polarisation du *Transcontinent 83*.

Au-dessous : Montage qu'il est préférable de réaliser dans les récepteurs qui sont à dépanner.