DAUPHIN 4 GAMMES RÉF. CX9U

ETAGE HF ACCORDE

Ce bloc fonctionne soit avec l'Isocadre 1 bâtonnet
soit avec l'Isocadre 2 bâtonnets
soit avec l'Isoglobe 161 ou 121

Caractéristiques électriques

Gammes d'ondes et leur position (axe tournant dans le sens des aiguilles d'une montre) :

OC	18	5,9	Mc/s
PO	1600	520	Kc/s
GO couplage antenne capacitif à la base.	320	150	Kc/s
BE (bande étalée 49 m)	6,4	5,9	Mc/s

PU commute la BF sur détection radio ou sur pick-up.

Lampe H.F. EF85

Lampe changeuse de fréquence . . . . . ECH81 – ECH42

Condensateur variable :

Variation utile de la capacité. . . . . 490 µµF

Doit être muni de trimmers *

V C A : parallèle obligatoire.

Points d'alignement dans l'ordre :

PO	self oscillatrice – self accord HF – self antenne. . . .	574 Kc/s
	trimmer C.V. oscill. – Trimmer CV accord HF – trimmer CV antenne	1400 Kc/s
GO	self oscillatrice – self accord HF	160 Kc/s
BE	self oscillatrice – self accord HF – self antenne. . . .	6,1 Mc/s

L'alignement des O.C. se fait en BE* sur 6,1 Mc/s.

* La capacité du trimmer (résiduelle comprise doit être au moins égale à 30 µµF.)

* Ce bloc pour être correctement aligné en OC devra être relié au CV par des connexions présentant des longueurs appropriées, soit environ 10 cm côté oscillateur et environ 12 cm côté accord autant pour le fil allant au stator que pour celui allant à la masse. En cas de difficulté, nous consulter.

ENCOMBREMENT – BRANCHEMENT – REGLAGES



Isocadre simple

Isoglobe 121 ou Isoglobe 161

Isocadre double

Attention!
Cette cosse B de l'ISOCADRE double doit être branchée à la cosse D du bloc

OREGA - Dauphin 4 G CX9U