



Documentation diffusée par

Service S.A.

Siège Social : 20, Avenue Henri-Barbusse

93 - BOBIGNY

Tél. : 845-27-47

RECEPTEUR PORTATIF "EPEO"

EP 190

CARACTERISTIQUES

Alimentation : 4,5 V par 3 piles de 1,5 V en série
Consommation : sans signal volume mini : 11 mA \pm 2 mA
Haut-parleur : \varnothing 63 mm Z = 25 Ω
Gammes d'ondes : GO 1 150 à 1 950 m - PO 187 à 572 m
Fréquence intermédiaire : 455 kHz

PIECES SERVICE

Indice	Désignation	N° de code
	Ens. 1/2 coffret AV	S 81 915
	Dos	S 81 916
	Manette PO-GO	O 05 211
	Molette CV avec cadran	O 07 281
	Molette potentiomètre	O 07 282
	Attache cadre	V 09 040
	Goupille fix Cl	K 75 045
	Contact pile —	X 02 288
	Contact pile +	X 02 287
	Tube pour piles	X 01 042
	Vis 2,6 \times 2,5	K 60 157
	Vis 1,7 \times 8	K 60 158
	Commutateur PO-GO	N 05 326

Indice	Désignation	N° de code
A 1	Cadre FXC	F 33 175
OSC1	Oscillateur PO-GO	F 07 060
MF1 ¹	Primaire FI ¹	G 01 111
MF1 ²	Secondaire FI ¹	G 01 112
MF2	FI ²	G 01 135
HP	Haut-parleur	P 40 084
R 50	Potentiomètre	A 05 236
R 55	CTN 500 Ω	B 13 033
C 10	167 pF \pm 1 %	C 01 806/167E
C 9-11-12-18	CV	E 01 082
C 14	56 pF	C 01 806/56E

NOTA : Sur certains appareils la manette O 05 211 est remplacée par une manette O 05 219, un axe W 01 020 et un clips N 19 111.



S.A. LA RADIOTECHNIQUE - SIÈGE SOCIAL : 51, RUE CARNOT - 92-SURESNES
CAPITAL 90 MILLIONS DE F R. C. Seine 55 B 2793

DIRECTION COMMERCIALE RADIOLA, 47, RUE DE MONCEAU - PARIS (8^e)
Strictement confidentiel - Document uniquement destiné aux commerçants chargés du Service Radiola - Reprod. interdite

RA 8 - 11

