



RADIO

D 2132/19/18

SPECIFICATIONS

Gammes d'ondes	: GO 150-255kHz (2000-1177m)
	: PO 520-1605kHz (577-187m)
	: FM 87,5 - 108 MHz
FI	: 468 kHz en AM' 10,7MHz en FM
Puissance de sortie	: 0,8 W dans 8Ω
	(±1 dB, D=10%)
Haut parleur	: Ø 77mm Z=8Ω P=1W
Alimentation	: 6V, (4 x 1,5V type R6)
Dimensions L x h x P	: 185 x 105 x 50 mm environ

PRESENTATION

En façade	: Commande de syntonisation
	: inter Marche / arrêt (SKB)
	: Commande de volume
A l'arrière	: Commutation PO / GO (SKA)
	: prise écouteur ; prise secteur + SKC
	: Trappe à piles

PIECES SERVICE

Cadre		4822 158 60434
Condensateur variable		4822 125 20229
Commutateur de gamme SKA		4822 277 20207
Antenne telescopique		4822 303 30231
Potentiomètre de volume		4822 105 10436
Haut parleur 8Ω 1W		4822 240 30173
Couvercle pile		4822 426 60201
7011-7012	BA 216	4822 130 30702
7014-7251		
7252		
7013	FV 1043	4822 130 30845
7015	OA 95	5322 130 30191
7111	BF 324	5322 130 44396
7112	BF 451	4822 130 41395
7186	TDA 1220	4822 209 80536
7477	TBA 820M	4822 209 80708

RME82-34

Pour votre sécurité, ces documents doivent être utilisés par des spécialistes agréés, seuls habilités à réparer votre appareil en panne.

Misc.	5021	7111	5022	5023	7112	1002	5000	5041	5024	1003	5043	7013	5044	7251	7186	5046	5047	5048	7253	7255	1004	5101	7477	4001									
	7014	7011		1006	1007	7012		7015		5003				7252	5045				7254	7256													
Res.	3051	3052	3058	3053	3002	3054				3108	3101		3056	3057	3103	3104	3105	3106	3551	3556	3552		3553	3555									
					3055					3001	3102			3781	3782								3554										
Cap.	2063	2052	2054	2053	2055	2057	2058	2003	2001	2060	2004	2102	2101	2061	2781	2062	2105	2782	2783	2107	2109	2108	2110	2786	2553	2551	2552	2554	2557	2556	2558	2560	2561
	2051				2056	2059	2002			2005		2104	2103			2106				2784	2785	2562	2787	2788		2555				2559			

