

Service Service Service sa **RADIOLA**

Diffusion exclusive des documentations techniques
SIEGE SOCIAL : Rue des Vieilles Vignes
CROISSY-BEAUBOURG
Boîte postale 01
77311 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. : 005.91.12
C.C.P. 1087 74N PARIS

RADIO TR 6108/18



SPECIFICATIONS

Gammes d'ondes : PO 525-1606,5KHz (571-187m)
: FM 87,5-108MHz
FI : 468kHz en AM ; 10,7MHz en FM
Réception : Cadre en PO ; Fil casque en FM
Puis.max.de sortie : 2x20 mW
(± 1 dB, D $\leq 10\%$)
Casque : 2x32 Ω jack \varnothing 3,5
Alimentation : 3V (2x1,5V type R03)
Dimensions L x H x P : 60 x 100 x 12mm

PIECES SERVICE

Pot.de volume	4822 105 10581
Condensateur variable	4822 125 20278
Ferrite pour cadre	4822 526 10266
Commutateur Marche/Arrêt	4822 277 20939
Commutateur Mono/Stéréo	4822 277 20939
Commutateur Gammes d'ondes	4822 277 20939
Couvercle boîte à piles	4822 423 40785
D2	1N60 P 4811 130 47427
IC1	TA7687 AF 4822 209 81694
IC2	TA7342 P 4822 209 81695
IC3	TA7688 P 4822 209 81698

PRESENTATION

En façade : Commande de volume G
: Commande de volume D
: Commutateur mono/stéréo
: Commutateur PO/FM stéréo
: Commande de syntonisation
: Commutateur Marche/Arrêt
A l'arrière : Trappe à piles

4811 740 17372

RME 84-26

Pour votre sécurité, ces documents doivent être utilisés par des spécialistes agréés, seuls habilités à réparer votre appareil en panne.

Service sa Société anonyme au capital de 25.000.000 Francs

Téléphone : 005.91.12

R.C.S. MEAUX B 632 042 560

SIÈGE SOCIAL : Rue des Vieilles Vignes, CROISSY-BEAUBOURG 77311 MARNE LA VALLÉE CEDEX 2 - TELEX PHIL X 280746 F

Sous réserve de modifications

Reproduction interdite

SCHEMATIC DIAGRAM
MODEL : 1680

