

RÉCEPTEUR RADIO

SR 340

(1103-1F)



LÉGENDE

- 1 - FR 1.
- 2 - EUR.
- 3 - PO.
- 4 - GO.
- 5 - Tonalité.
- 6 - Arrêt / Marche - Volume.
- 7 - Recherche stations.

CARACTÉRISTIQUES

- Récepteur portatif à 3 transistors.
1 IC (circuit intégré).
2 diodes.
- Clavier 4 touches : PO - GO - EUR - FR1.
- Gammes couvertes : PO - 520 kHz à 1650 kHz.
GO - 145 kHz à 270 kHz.
- Stations préréglées : FR1 - 164 kHz.
EUR - 180 kHz.

- Cadre antiparasite type ferrite de 170 mm.
- Haut-parleur ϕ 80 mm - z - 8 ohms.
- Contrôle automatique de gain (CAG) en AM.
- Alimentation 6 V (4 piles cylindriques de 1,5 V. réf. R14).
- Consommation puissance max. : 80 mA.
- Fréquence intermédiaire : 470 kHz.
- Puissance de sortie sans distorsion : 500 mW.
- Coffret moulé.
- Dimensions : 225 x 122 x 56 mm.
- Poids : 0,900 kg.

SCHNEIDER
RADIO-
TELEVISION

BUREAU TECHNIQUE
12, rue Louis Bertrand - 94200 IVRY

DØC. 101750205

1/1

PLATINE Vue Côté Éléments

ENTRAINEMENT DE LA FICELLE



