

MODIFICATIONS

Indice	Date	Numéro	Eléments modifiés	Anciennes valeurs	Observations
A	17.4.50		C 23 C 30 C 31	50 000 8 Ajouté	
B	24.4.50		C 5 R 1	0,000 01 100 000	
C	17.8.50			3e prise pour HPS	

Rep.	pF	% +	% −	Dielec.	Isol.
C1	0,000 200	10	10	MH	1500
C2	0,000 050	2	2	MM	1500
C3	0,000 100	2	2	MH	1500
C4	0,000 530	2	2	MM	1500
C5	0,000 015	2	2	MH	1500

Rep.	pF	% +	% −	Dielec.	Isol.
CV1	490 µµF				
CV2	490 µµF				
C8	0,000 710	2	2	MM	1500
C9					
C10	Queue de cochon				
C11	0,000 200	10	10	MH	1500
C12	0,000 050	10	10	MM	1500
C13	0,000 020	10	10	MM	1500

Rep.	pF	% +	% −	Dielec.	Isol.
C15	0,000 210	2	2	MH.	1500
C16	0,000 210	2	2	MH	1500
C17	0,010 000	25	10	PN1	1500
C18					

Rep.	pF	% +	% −	Dielec.	Isol.
C20	0,000 210	2	2	MM	1500
C21	0,000 210	2	2	MH	1500
C22	0,000 200	10	10	MM	1500
C23	0,010 000	25	10	PN1	1500
C24	0,002 000	25	10	PN1	1500
C25	0,200 000	25	10	PN1	1500
C26					

Rep.	pF	% +	% −	Dielec.	Isol.
C27	0,010 000	25	10	PN1	1500
C28	0,100 000	25	10	PN1	1500
C29	8	Electro. 50			550
C30	16	Electro. 500			550
C31	25				23/30

Rep.	pF	% +	% −	Dielec.	Isol.
C33	0,020 000	25	10	PN1	1500
C34	0,010 000	25	10	PN1	3000

Rep.	pF	% +	% −	Dielec.	Isol.
R1	20 000	1/4			
R3	20 000	1/4			
R4	1000 000	1/4			
R5	50	1/4			
R8	2 000 000	1/4			
R9	350 000	1/4			
R10	10 000	2			
R11	500 000	1/4			
R12	500 000	1/4			

Rep.	pF	% +	% −	Dielec.	Isol.
R15	106 000	1/4			
R16	1 000 000			Polyst. inf.	
R17	1 000 000			Polyst. inf.	
R18	100 000	1/4			
R21	500 000	1/4			
R22	400	1/2			
R23	25 000	1/4			
R24	5000	1/4			
R25	50	1/4			
R26	5 000	1/4			

HP impedance : 5000 Ω
excitation : 1300 Ω

2 lampes cadran 7 V 0,3 A

Sonora

5 Rue de la Mairie Puteaux Seine Lon. 08.33

SCHEMA DU RECEPTEUR

ELEGANCE I

Etabli par : R
Date : 18.3.50

13790

Indice : A B C