

NOTICE

**Poste superhétérodyne 4 lampes : 1 bigrille, 1 M. F. écran, 1 détectrice, 1 B. F.
Alimentation par piles ou accumulateurs.**

Montage d'une bonne sensibilité et très bonne sélectivité.

La présence d'une lampe écran à grand coefficient d'amplification en M. F., permet la réception sur cadre des postes émetteurs de moyenne puissance, et ce, en bon haut-parleur.

Ce poste peut fonctionner sur petite antenne de 10 à 15 mètres, avec notre bloc d'accord 1286. Dans ce cas, la sensibilité est augmentée, mais on perd en sélectivité l'effet directif du cadre.

L'oscillatrice couvre la gamme 220-2000 mètres, avec condensateur de 0,5/000.

Un accumulateur de 30 A. H. est suffisant pour le chauffage des lampes ; si la haute tension est obtenue par pile sèche, utiliser un modèle de 20 millis. 120 volts sont nécessaires. La pile de polarisation se place facilement à l'intérieur du poste, se conformer aux instructions du fabricant de lampes pour la valeur de cette polarisation.

L'alimentation totale de ce poste peut être faite sur le courant de secteur alternatif à l'aide d'une boîte donnant la haute tension redressée par valve et le chauffage redressé par cellule à oxyde de cuivre (voir notre plan No 11).

L'emploi de la lampe bigrille en B. F. n'est pas obligatoire ; on peut la remplacer par une bonne lampe de puissance sans aucun changement aux connexions. Ce poste peut être utilisé pour l'amplification phonographique en plaçant le pick-up dans le circuit grille de la lampe détectrice.

DEVIS

1323	2	Condensateurs variables 0,5/000 démultipliés.	96. »
1327	2	Cadran avec boutons.	30. »
2250	1	Condensateur fixe 0,2/000 Frako.	4.50
2254	2	— — 2/000 —	11. »
	1	Résistance fixe 2 mégohms	10. »
1218	1	Bloc oscillateur toutes ondes.	55. »
1224	1	Tesla rouge accordé	50. »
1223	1	Transformateur rouge accordé.	50. »
1189	1	Transformateur B. F. blindé 1/3.	70. »
1261	1	Superpilac 5 broches à socle.	44. »
1250	1	Support de lampe bigrille.	9. »
1251	3	Supports de lampe normaux.	21. »
1271	1	Potentiomètre 400 ohms cadran et enjoliveur	13. »
1268	1	Rhéostat général 5 ohms	12. »
1215	2	Rhéostats semi-fixes 30 ohms	9. »
1216	1	— — 15 ohms	4.50
1007	1	Jack 2 lames.	4.50
1047	1	Fiche bifilaire	8. »
1220	2	Fiches bananes.	4. »
Total Frs.			505.50

Cet ensemble peut être fourni avec oscillatrice à contacteur de cadre, moyennant un supplément de 15 fr.

LAMPES A UTILISER