

NOTICE

Poste superhétérodyne 5 lampes : 1 bigrille, 1 M. F. à lampe normale, 1 M. F. lampe écran, 1 détectrice, 1 B. F.

Alimentation par piles ou accumulateurs.

Montage d'une très grande sensibilité et très bonne sélectivité.

La présence de deux étages M. F. dont un à lampe écran permet la réception sur cadre de la plupart des postes européens en très fort haut-parleur.

Ce poste peut fonctionner sur petite antenne de 10 à 15 mètres avec notre bloc d'accord 1286. Dans ce cas la sensibilité est augmentée, mais on perd en sélectivité l'effet directif du cadre.

L'oscillatrice couvre la gamme 220-2000 mètres avec condensateur de 0,5/000.

Un accumulateur de 40 A. H. est suffisant pour le chauffage des lampes ; si la haute tension est obtenue par pile sèche, utiliser un modèle de 25 millis. 120 volts sont nécessaires. La pile de polarisation se place facilement à l'intérieur du poste ; se conformer aux instructions du fabricant de lampes pour la valeur de cette polarisation.

L'alimentation totale de ce poste peut être faite sur le courant de secteur alternatif à l'aide d'une boîte donnant la haute tension redressée par valve, et le chauffage redressé par cellule à oxyde de cuivre (voir notre plan No 11).

L'emploi de la lampe trigrille en B. F. n'est pas obligatoire ; on peut la remplacer par une bonne lampe de puissance sans aucun changement aux connexions.

Ce poste peut être utilisé pour l'amplification phonographique en plaçant le pick-up dans le circuit grille de la lampe détectrice.

DEVIS

1323	2	Condensateurs variables 0,5/000 démultipliés.	96. »
1327	2	Cadrons avec boutons.	30. »
2250	1	Condensateur fixe 0,2/000 Frako.	4.25
2254	1	— — 2/000 —	5.75
2256	1	— — 5/000 —	7.50
	1	Résistance fixe 2 mégohms	9. »
1218	1	Bloc oscillateur.	55. »
1223	1	Transformateur M. F. rouge accordé.	55. »
1224	1	Tesla rouge accordé	55. »
1236	1	Impédance accordée.	55. »
1189	1	Transformateur B. F. blindé 1/3.	70. »
1088	1	Self de choc.	30. »
1261	1	Superpilac 5 broches à socle.	44. »
1250	1	Support de lampe bigrille.	9. »
1251	4	— — normaux	28. »
1271	1	Potentiomètre 400 ohms cadran et enjoliveur	13. »
1268	1	Rhéostat général 5 ohms	12. »
1216	2	— semi-fixes 15 ohms.	9. »
1215	1	— — 30 ohms.	4.50
1007	1	Jack 2 lames.	4.50
1047	1	Fiche bifilaire	8. »
1220	2	Fiches bananes.	4. »

Total. Frs. **608.50**

Cet ensemble peut être fourni avec oscillatrice à contacteur de cadre, moyennant un supplément de 15 fr.

LAMPES A UTILISER