

NOTICE

**Poste superhétérodyne 6 lampes : 1 bigrille, 2 M. F. à lampe normale, 1 détectrice, 2 B. F.
Alimentation par piles ou accumulateurs.**

Montage d'une grande sensibilité et très bonne sélectivité.

La présence de deux étages M. F. permet la réception sur cadre de la plupart des postes européens en haut-parleur.

Pour les postes puissants ou locaux, il est préférable de n'utiliser qu'un seul étage B. F. en plaçant la fiche du haut-parleur dans le jack prévu sur l'avant-dernière lampe.

N'importe quel cadre de bonne qualité peut convenir.

Ce poste peut fonctionner sur petite antenne de 10 à 15 mètres avec notre bloc d'accord 1286. Dans ce cas la sensibilité est augmentée, mais on perd en sélectivité l'effet directif du cadre.

L'oscillatrice couvre la gamme 220-2.000 mètres avec condensateur de 0,5/000.

Un accumulateur de 40 A.H. est suffisant pour le chauffage des lampes ; si la haute tension est obtenue par pile sèche, utiliser un modèle de 30 millis. 120 volts sont nécessaires. La pile de polarisation se place facilement à l'intérieur du poste ; se conformer aux instructions du fabricant de lampes pour la valeur de cette polarisation.

L'alimentation totale de ce poste peut être faite sur le courant de secteur alternatif à l'aide d'une boîte donnant la haute tension redressée par valve, et le chauffage redressé par cellule à oxyde de cuivre (voir notre plan n° 11).

Ce poste peut être utilisé pour l'amplification phonographique en plaçant le pick-up dans le circuit grille de la lampe détectrice.

DEVIS

1323	2	Condensateurs variables 0,5/000 démult.	96. »
1327	2	Cadrans avec boutons	30. »
2250	1	Condensateur fixe 0,2/000 Frako	4.50
2254	2	— — 2/000 —	11. »
	1	Résistance fixe 2 mégohms	10. »
1218	1	Bloc oscillateur	55. »
1180	1	Tesla noir accordé	50. »
1175	2	Transformateurs M. F. noirs accordés	100. »
1189	1	— — B. F. blindé 1/3	70. »
1229	1	— — B. F. — 1/1	68. »
1261	1	Superpilac 5 broches à socle	44. »
1250	1	Supports de lampe bigrille	9. »
1251	5	— — normaux.	35. »
1271	1	Potentiomètre 400 ohms cadran et enjoliveur	13. »
1268	1	Rhéostat général 5 ohms	12. »
1215	1	— semi-fixe 30 ohms	4.50
1216	2	— — 15 —	9. »
1007	1	Jack 2 lames	4.50
1040	1	— 5 —	7. »
1047	1	Fiche bifilaire plate.	8. »
1220	2	Fiches bananes.	4. »
Total			Frs. 644.50

Cet ensemble peut être fourni avec oscillatrice à contracteur de cadre, moyennant un supplément de 15 francs.

LAMPES A UTILISER