

NOTICE

POSTE 2 LAMPES BATTERIES : 1 détectrice, 1 basse fréquence. Alimentation par piles ou accumulateurs.

Fonctionnant sur antenne à l'aide d'un bloc d'accord à commutateur PO-CO avec un condensateur variable de 0,75/000, ce bloc d'accord couvre une gamme de 220 à 2200 mètres.

Avec une antenne de 20 mètres à un ou plusieurs brins, ce montage reçoit en haut-parleur les émetteurs locaux ou peu distants et quelques postes éloignés et puissants.

Une bonne prise de terre est indispensable ; utiliser de préférence une canalisation d'eau.

Ce poste peut être employé pour l'amplification phonographique en plaçant le pick-up dans le circuit grille de la lampe détectrice.

DEVIS

1357	1	Bloc d'accord	70. »
1324	1	Condensateur variable démultiplié 0,75/000	55. »
1327	1	Bouton pour d°	15. »
1318	1	Condensateur variable 0,25/000.	30. »
1088	1	Self de choc.	27. »
1189	1	Transformateur B. F.	70. »
1251	2	Supports de lampe normaux.	14. »
1266	1	Rhéostat 15 ohms	10. »
2250	1	Condensateur Frako 0,2/000.	3.75
2254	2	— — 2/000.	10. »
Total			Frs 304.75

LAMPES A UTILISER

Ah15 - B443