

# NOTICE

## TENSION ANODIQUE SUR COURANT CONTINU, 60-120-180 volts, polarisation variable 0 à 20 volts.

Fonctionnant directement et entièrement sur le courant de secteur continu 220 volts.

Le filtrage est obtenu par une self et condensateur de forte capacité et les différentes tensions intermédiaires par des résistances shuntées par des condensateurs fixes.

La polarisation est variable par la résistance de 400 ohms.

Le pôle + polarisation est porté a titre d'indication et étant commun intérieurement ne doit pas être connecté. Il y a risque de détérioration à contrevenir à cet avis.

### DEVIS

1338	1	Self de filtrage . . . . .	100. »
1371	1	Potentiomètre porcelaine 400 ohms. . . . .	11. »
	3	Résistances 5000 ohms . . . . .	30. »
	2	Condensateurs Frako 4 mfd 700 volts . . . . .	52. »
	2	— — 1 — 700 — . . . . .	20. »
	1	— — 2 — 700 — . . . . .	15. »
		Total . . . . .	<u>228. »</u>