ARCHIEF DOCUMENTATIEDIENST NVHR
Ned. Ver. v. Historie v/d Radio
K65
Compliments of Eckhard Kull

EC 92 · 130V 5,3mA · 0,7V 5,3mA · EC 92 · 130V 3,5mA · 1.kombiniertes ZF.-Bandfilter · 2.kombiniertes ZF.-Bandfilter · EABC 80 · 221V 8,4mA · EF 89 · 223V 2,0mA · 80V 3,7mA · ECH 81 · 68V 4,1mA · 230V 1,6mA · 37V 0,4mA · EM80 · 66V 2,8mA · 76V 0,6mA · EABC 80 · EL 84 · 236V 39mA · 6,8V 4,3,5mA · 230V 4,5mA · 230V 28mA · 260V 67mA · SSFB250C100

UK ←
UKW Antenne für LMK-Bereich
nicht wirksam / wirksam
K ←
M ←
L ←
Pu ←
Richt-Antennen-Schalter

gezeichnete Tastenstellung: UK gedrückt

~~ unterstrichene Kapazitätswerte: keramische Kondensatoren mit besonderen Temperatur-Werten für Stabilisierung

— unterstrichene Kapazitätswerte: keramische oder ähnliche Kondensatoren mit Toleranz ≦ 2,5 %

① aus

Belastbarkeit der Widerstände: 0,25 W · 0,5 W · 1 W · 2 W

Betriebsspannung der Kondensatoren: 12/15V– · 70/80V · 100/110V– · 125V · 250V– · 250V ~ (b) · 350/380V– · 500V– · 700V–

Strom- und Spannungswerte gemessen bei Taste M gedrückt. UK-Spannungen zusätzlich. Drehkondensator halb eingedreht.

Spannungswerte gemessen mit Röhrenvoltmeter R_i = etwa 20 MΩ

Stromwerte gemessen mit Multizet.

A Anfang (unteres Ende bei einlagigen Spulen) Änderungen vorbehalten

Röhrenfassung Lötösenseite

ECH 81 · EF 89 · EABC 80 · EL 84 · EM 80

EC 92

① Netzschalter mit jeder Taste gekuppelt.

220V~222mA Netz

Netzstromaufnahme gemessen mit Weicheiseninstrument.

Fassung von unten gesehen