

## ELENCO COMPONENTI ELETTRICI RICEVITORE C.G.E. \_MOD. 0596 " ALL TRANSISTOR "

RIFER. SCHEMA	DESCRIZIONE MATERIALI	RIFER. SCHEMA	DESCRIZIONE MATERIALI
R 1	Res. 0,2 W 10 Kohm $\pm$ 5 %	C 17	Cond. 3000 pF $\pm$ 5 %
R 2	" " 39 " "	C 18	" 2000 " $\pm$ 10 %
R 3	" " 1,5 " "	C 19	" 0,01/ $\mu$ F
R 4	" " 1,5 " $\pm$ 10 %	C 20	" 12 " 3 V1
R 5	" " 470 ohm "	C 21	" 80 " 6 V1
R 6	" " 680 " $\pm$ 5 %	C 22	" 50 " 12,5V1
R 7	" " 680 " $\pm$ 10 %	C 23	" 0,01 "
R 8	" " 10 Kohm $\pm$ 5 %	L 1	Antenna ferrite
R 9	" " 47 " "	L 2	Bobina oscill. OM
R 10	" " 1100 ohm $\pm$ 10 %	T 1	Trasform. I MF
R 11	" " 680 " $\pm$ 5 %	T 2	" II MF
R 12	" " 680 " $\pm$ 10 %	T 3	" III MF
R 13	" " 10 Kohm "	T 4	" entrata
R 14	" " 100 " "	T 5	" uscita
R 15	Potenz. 10 Kohm	Tr 1	Transistore
R 16	Res. 0,2 W 2,2 Kohm $\pm$ 10 %	Tr 2	"
R 17	" " 10 " $\pm$ 5 %	Tr 3	"
R 18	" " 33 " "	D 1	Diodo al germanio
R 19	" " 560 ohm "	Tr 4	Transistore
R 20	" " 560 " "	Tr 5	"
R 21	" " 150 Kohm $\pm$ 10 %	Tr 6	"
R 22	" " 470 ohm "	A	Altoparlante
R 23	Potenz. 3 Kohm		
R 24	Res. 0,2 W 100 ohm $\pm$ 5 %		
R 25	Resist. 130 ohm NTC 10 %		
R 26	Res. 3,3 ohm $\pm$ 10 %		
C 1	Cond. variabile		
C 2	" "		
C 3	" 5000 pF		
C 4	" 0,01 $\mu$ F		
C 5	" variabile		
C 6	" "		
C 7	" 3000 pF $\pm$ 5 %		
C 8	" 0,04 $\mu$ F		
C 9	" 12 " 3V1		
C 10	" 0,04 "		
C 11	" 41 pF $\pm$ 2,5 %		
C 12	Cond. 1000 pF $\pm$ 5 %		
C 13	" 2000 " $\pm$ 10 %		
C 14	" 0,04 $\mu$ F		
C 15	" 0,04 "		
C 16	" 25 pF $\pm$ 1 %		
	o 47 $\pm$ 2,5 %		