

B3E 15-A/00C B3E 15-A/00K

COMPONENTES ELECTRICOS S.-Lista general

BOBINAS				BOBINAS			
Símbolo	Código	Descripción	Observaciones	Símbolo	Código	Descripción	Observaciones
S 6	ZB A3 127 83	1ª Bobina FI de FM	55 $\frac{1}{4}$ V	S 16	ZB WE 121 19	Bobina detector de relación	52 $\frac{1}{4}$ V
C 7			15 pF	S 17			6 $\frac{1}{4}$ V
S 7	ZB A3 125 93	Bobina osciladora OM	43 $\frac{1}{4}$ V	S 18			15 $\frac{1}{4}$ V
S 8			129 $\frac{1}{4}$ V	S 19			15 $\frac{1}{4}$ V
							10 pF
S 9	F 3337	Bobina osciladora OC 2	29 V	C 27			47 pF
S 10			8 $\frac{1}{4}$ V	S 20	215 V		
S 11			14 $\frac{1}{4}$ V	S 21	215 V		
S 12	ZB A3 128 37	2ª Bobina FI de FM	52 $\frac{1}{4}$ V	C 29	195 pF		
S 13			52 $\frac{1}{4}$ V	C 30	195 pF		
C 20			18 pF	S 22	2400 V		
C 21			18 pF	S 23	120 V		
S 14	ZB A3 127 87	1ª Bobina FI de AM	215 V	S 24	F 2742	Transformador de altavoz	110 V
S 15			215 V	S 26			ZB 54 390 31/4B
C 22			195 pF	S 27	F 3352	Bobina osciladora OC3	
C 23			195 pF	S 28	F 3353	Bobina osciladora OC3	
					S 29		
ALTAVOCES							
S 25	F 3052	Altavoz (Impedancia 5Ω a 1000 c/s)	63 V				

COMPONENTES ELECTRICOS S.-Unidad de F. M.

RESISTENCIAS					BOBINAS			
Símbolo	Código	Descripción		Observaciones	Símbolo	Código	Descripción	Observaciones
R 40	9 02/180E	Resistencia	carbón 0,5 W	180 Ω	S 50	ZB A3 985 04	Bobina de antena F. M.	1 1/2 V
R 41	9 02/1M	"	" 0,5 W	1 MΩ	S 51			1 1/2 V
R 42	9 02/1K	"	" 0,5 W	1000 Ω	S 52			2 V
R 43	9 02/10K	"	" 0,5 W	10000 Ω	S 53			2 V
CONDENSADORES					S 54	ZB A3 803 23	Bobina de reactancia	20 V
C 80	ZB C 304 02/B22E	Condensador	cerámico 5 1/4	22 pF	S 55	ZB A3 985 05	Bobina osciladora F. M.	5 V
C 81	ZB C 304 02/L7E5	"	" ± 0,5pF	7,5 pF	S 57			4 1/4 V
C 82	ZB C 304 02/D13E	"	" 5 1/4	13 pF	S 56	P 3355	Bobina osciladora F. M. en paralelo	9 V
C 83	9 04/1K5	"	" -20-+50 1/4	1500 pF	S 58	ZB A3 985 06	Bobina de acople F. M.	5 1/4 V
C 84	ZB C 304 02/L4E3	"	" ± 0,5pF	4,3 pF	S 59	ZB A3 985 07	Bobina F. I. de F. M.	46 1/4 V
C 85	Forma parte del conj. chasis EA 9752	Condensador	pasamuros	2200 pF	S 60			4 1/4 V
C 86	ZB C 304 02/D13E	"	cerámico 5 1/4	13 pF	C 96			100 pF
C 87	ZB C 304 02/L8E2	"	" ± 0,5pF	8,2 pF				
C 88	9 08/6E	Trimmer	cerámico	6 pF				
C 89	ZB C 304 02/L3E3	Condensador	cerámico ± 0,5pF	3,9 pF				
C 90	ZB C 304 02/L8E2	"	" ± 0,5pF	8,2 pF				
C 91	ZB C 304 02/L8E2	"	" ± 0,5pF	8,2 pF				
C 92	ZB C 304 02/L10E	"	" ± 0,5pF	10 pF				
C 93	ZB C 304 02/D110E	"	" ± 1 1/4	110 pF				
C 94	Forma parte del conj. chasis EA 9752	Condensador	pasamuros	2200 pF				
C 95	9 08/4E	Trimmer	cerámico	4 pF				
C 96	Ver heb. F. I. de F. M.							
C 97	Forma parte del conj. chasis EA 9752	Condensador	pasamuros	2200 pF				
C 98	ZB C 304 02/N2E4	"	cerámico ± 0,25pF	2,4 pF				