

DIE STORMVERSORGUNG

Die Batterie-Stromversorgung

Drehen Sie den Metallknopf des Batteriegehäuse-Deckels soweit, bis die Nute dieses Verschlussknopfes mit dem Zeichen (↓) in gleicher Richtung steht. Nun können Sie den Deckel des Batteriegehäuses ganz einfach öffnen. Nachdem Sie den Batteriedeckel geöffnet haben, müssen Sie nun 8 Trockenbatterie-Zellen, Größe "D" zu je 1,5 Volt, in das Batteriegehäuse einlegen; die Batterien sind als Zubehör mitgeliefert. Setzen Sie die acht Batterien sorgfältig in das Gerät ein, genauso, wie es das abgebildete Diagramm im Inneren des Batteriegehäuses vorschreibt. Vermeiden Sie auf jeden Fall eine Verwechslung der PLUS- (+) und MINUS- (-) Pole.

Für den Gebrauch mit der Autobatterie

Verbinden Sie die "DC-12V"-Anschlußbuchse, die sich auf der Rückseite des Tonbandgerätes befindet, mit der DC-12V-Autobatterie (Fassung des Zigarrettenanzünders in Ihrem Auto) mittels eines Autobatterie-Anschlußkabels für 12 Volt Gleichstrom. Dadurch wird der Batteriestromkreis des Tonbandgerätes automatisch abgeschaltet, und das Gerät ist nun in der Lage, mit dem Autobatteriestrom zu arbeiten.

