

XIV. КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ УЗЛОВ ПРИЕМНИКА

1. КАТУШКИ

Обозначение в схеме	Число витков	Марка и диаметр провода	Рабочая индуктивность в мкГн	Тип намотки
1	2	3	4	5
L ₁	3×39	ПЭЛУ0,1	117	Секцион.
L ₂	3×190	.	2800	.
L ₃	3×51	.	230	.
L ₄	3×106	.	940	.
L ₅	3×106	.	940	.
L ₆	2×110	.	470	.
L ₇	2×50	.	110	.
L ₈	1×30	.	—	.
L ₉	1×15	.	—	.
L ₁₀	3×106	.	940	.
L ₁₁	3×106	.	940	.

2. ВЫХОДНОЙ ТРАНСФОРМАТОР

Обозначен. обмоток	Обозначен. выводов	Провод	К-во витков	Данные магнито-провода	Примечание
1	H ₁ —K ₁	ПЭЛ-0,15	2500	Тип Ш-16	
2	H ₂ —K ₂	ПЭЛ-0,59	62	толщ. набора 24 мм	

3. СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР

Обозначен. обмоток	Обозначен. выводов	К-во витков	Провод	Данные магнито-провода	Примечание
1	H _I —O _I O _I —K _I	763 557	ПЭЛ-0,31 ПЭЛ-0,2	Тип Ш-22	
2	H _{II} —K _{II}	1140	ПЭЛ-0,2	Толщ. набора	
3	H _{III} —K _{III}	43	ПЭЛ-1,0	33 мм	