

Таблица контроля сопротивлений цепей приемника

Лампа	наимено- вание	Точки измерения величины сопротивлений									наимено- вание	Лампа
		обозначение штырьков лампы										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
$\frac{Л_1}{6И1П}$	шасси + C ₂₉ + C ₃₂	— 6,8 КОМ 9 КОМ	2,247 МОМ — — КОМ	0 — — — КОМ	0 — — — КОМ	0,2 ОМ — — КОМ	— 16 ОМ 2,216 КОМ	47 КОМ — — КОМ	— 18 КОМ 20,2 КОМ	47 КОМ — — КОМ	шасси + C ₂₉ + C ₃₂	$\frac{Л_1}{6И1П}$
$\frac{Л_2}{6И1П}$	шасси + C ₂₉ + C ₃₂	— 6,8 КОМ 9 КОМ	1,247 МОМ — — КОМ	120 ОМ — — КОМ	0 — — — КОМ	0,2 ОМ — — КОМ	— 16 ОМ 2,216 КОМ	0 — — — КОМ	— 120 КОМ 122,2 КОМ	1 МОМ — — КОМ	шасси + C ₂₉ + C ₃₂	$\frac{Л_2}{6И1П}$
$\frac{Л_3}{6П14П}$	шасси + C ₂₉ + C ₃₂	— — —	560 КОМ — — КОМ	120 ОМ — — КОМ	0 — — — КОМ	0,2 ОМ — — КОМ	— — — — КОМ	— 2,275 КОМ 75 ОМ	— — — — КОМ	— 0 — 2,2 КОМ	шасси + C ₂₉ + C ₃₂	$\frac{Л_3}{6П14П}$
$\frac{Л_4}{6Ц4П}$	шасси + C ₂₉ + C ₃₂	270 ОМ — — КОМ	— — — — КОМ	0,2 ОМ — — КОМ	0 — — — КОМ	— 2,2 КОМ 0	— — — — КОМ	270 ОМ — — КОМ	— — — — КОМ	— — — — КОМ	шасси + C ₂₉ + C ₃₂	$\frac{Л_4}{6Ц4П}$