

RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES

TABLÉAU DES PIÉCES DE REMPLACEMENT

L'éf.	No de Stock	Nom	Description	Fonction
1	3A27	Pile BA-27	4,5 volts	Alimente le microphone
2	3D389	Condensateur CA-289	1 μ F, 660 volts	Arrêt de la ligne
3	3D275	Condensateur CA-275	1 μ F, 50 volts	Arrêt de l'entrée de l'émetteur
4	3D389	Condensateur CA-389	Comme 2	Arrêt de la sonnerie
5	4B838	Magnéto GI-38	Courant alternatif	Appel
5 A	4B454	Manivelle GC-9	Manivelle de magnéto	Actionne la magnéto
6	2Z5534A	Jack JK-34-A	2 conducteurs	Casque
7	2Z5533A	Jack JK-33-A	3 conducteurs	Microphone
8	2Z7155	Fiche PL-55	2 conducteurs	Connexion radio
9	2Z7168	Fiche PL-68	3 conducteurs	Connexion radio
10	4B3371	Sonnerie MC-131	Polarisé	Appel
11	3Z8175	Commutateur SW-175	2 sections	AMTL-HOWL
12	3Z8185	Commutateur SW-185	5 sections	RADIO - THROUGH - TELEPHONE
13	2Z9880	Transformateur C-280	3 enroulements	Adaptation d'impédance de ligne
	3E3162 - 42	Gordon et fiche 00-144 et PL-55	2 conducteurs	Connexion radio
	3E3163 - 42	Gordon et fiche 00-145 et PL-66	3 conducteurs	Connexion radio
	2C7629D/ GL	Passe câble (RM-29-16-17-18)	Fixe conducteurs	Passe fils
	2C7629D/ SL	Vis de montage du panneau (RM - 29 - 30)	Vis à oreille	Montage du panneau
	2C7629D / TL	Plaque à bornes (RM-29-42A)	à 5 bornes	Bornes de position