







# CIBOT-RADIO

1 & 3, rue de Reuilly, PARIS (12<sup>e</sup>)  
C. C. P. 6129-57 PARIS

## ● LISTE DU MATÉRIEL ●

**PRIX :** voir Tarif d'ensembles en pièces détachées

- 1 coffret ampli. stéréo, métal grivé, dim. : 310 × 220 × 120 mm
  - 1 plaquette gravée « STEREO » portant indication des principaux réglages
  - 1 transformateur d'alimentation N° U 100
  - 2 transformateurs de sortie N° ST5 Z : 5 k 2. Secondaires 2,5 - 4 - 8 ohms
  - 5 supports de lampe « Noval » N° 637
  - 1 jeu de potentiomètres spéciaux pour amplificateur stéréo :
    - 2 de 2 × 500 K axes indépendants
    - 1 de 2 × 2 MΩ avec inter sur le même axe
    - 1 de 2 × 2 MΩ sans inter sur le même axe
  - 1 interrupteur à encastrer N° 455
  - 3 plaquettes à 4 broches femelles N° 636
  - 1 » 3 broches femelles N° 624
  - 1 bouchon 4 broches mâles N° 635
  - 1 » 3 broches mâles N° 622
  - 1 voyant lumineux
  - 4 passe-fils
  - 3 rondelles isolantes pour chimiques
  - 50 centimètres plaquettes relais
  - 50 centimètres fil blindé 2 conducteurs isolé
  - 1 mètre fil blindé 1 conducteur isolé
  - 50 centimètres fil 4 conducteurs
  - 5 mètres fil de câblage
  - 50 centimètres souplisso de 1 mm
  - 2 mètres de soudure
  - 1 cordon secteur
  - 2 sachets de 25 vis, 25 écrous-cosses à souder + 4 écrous de potentiomètres
  - 1 jeu de boutons ivoire (2 DM 35 F/5,1 - 2 DH 35/7 - 2 DM 35/6)
- Résistances miniature 1/2 watt :** 2 × 100 - 2 × 1,5 K - 6 × 2,2 K - 2 × 10 K -  
2 × 47 K - 10 × 100 K - 2 × 470 KΩ, soit 26 résistances
- Résistances 1 watt :** 2 × 47 - 2 × 120 Ω
- Résistances 2 watts :** 2 × 120 - 1 × 4,7 K - 1 × 18 KΩ  
1 résistance CTN 300 mA + 1 de 250 Ω 6 watts
- Condensateurs papier 1.500 volts :** 2 × 0,02 - 2 × 0,05
- Condensateurs céramique :** 2 × 470 - 4 × 1 K - 2 × 2,2 K - 2 × 4,7 K
- Condensateur polarisation :** 4 × 50 MF 30 V - 2 × 100 MF 30 V
- Condensateurs de filtrage 500 volts :** 1 - 2 × 16.500 V TA - 2 - 1 × 50 350 TA
- \* **LAMPES :** 2 × 12 AT 7 - 2 × EL 84 - 1 × EZ 81  
1 ampoule de cadran 6,5 - 0,3 A

## HAUT-PARLEURS RECOMMANDÉS

- 2 haut-parleurs 24 PA 12 « Audax »
  - 2 tweeter dynamique T 10 PV 9
- (Pour le branchement de ces haut-parleurs, voir notice « STEREOPHONE 60 »)