N° 532	CONSTRUCTEUR CLARVILLE PARIS	MODÈLE S 5 - S 505	ANNÉE 1939



Dépannage.

Le récepteur a ceci de particulier que l'élément triode de l'œil magique EM1 est employé comme préamplificateur B.F.

Sans l'avoir essayé, nous pensons qu'il est parfaitement possible, en cas de besoin, de remplacer le EM1 par un EM4, à double sensibilité. Il n'y aura rien à modifier, mais il faudra prévoir une résistance de 1 à 2 MΩ entre la haute tension et la deuxième anode. Il sera bon, d'ailleurs, d'essayer alternativement les deux plaques triodes en tant qu'amplificatrices B.F. et prendre celle qui donne le meilleur résultat.

Si nous n'avons sous la main ni un EM1, ni un EM4, nous pouvons essayer de le remplacer par une EF9 montée en triode, en ramenant toutefois la résistance de fuite de grille à la masse et non à l'antifading.

Bien entendu, en changeant le support, on peut remplacer le EM1 par un 6E5 ou un 6G5.

Alignement.

Les transformateurs M.F. sont accordés sur 465 kHz.